

# programación

COMPUTACION E INFORMATICA

30

• ATARI • COMMODORE • MSX • PC / PS • SINCLAIR • BASIC

**Gratis!**  
RETIRE SU  
INVITACION  
EN LA EDITORIAL

INVITACION

Entrega gratis para una sola persona

Sherraton Hotel  
del 7 al 15  
de mayo de 1988

COMO  
ELEGIR  
UNA IMPRESORA

MODEMS

Soft Educativo:  
Perspectivas

T.A.L. ROBOTS III

• Programas y Notas  
para todas las micros  
• Novedades  
• Guía de Compras  
• Softi Club

14.00



# EL NUEVO "CHIKUITO" DE NOBLEX NACIO EN LA ERA DE LA COMPUTACION.

El "chiquito" de Noblex fue creado para uso con computadoras, videograbadores, videocámaras.

Tiene entradas de audio y video compuesto conmutables.

Es realmente "chiquito": mide sólo 29,8 x 29,9 cm. Y pesa apenas 6 kilos.

## Características técnicas:

- Gabinete de diseño compacto tipo monitor (Monitor Look)
- Circuito eléctrico integrado LSI
- Tubo de rayos catódicos de encendido rápido "quick heat"
- Salida para audífono
- Alimentación dual 220 V 50Hz o batería de 12 V
- Antena telescópica desmontable
- Entrada para antena de 300 OHM
- Fuente de alimentación regulada

Nuevo Televisor/monitor  
- Blanco y negro/12 pulgadas

## **NOBLEX 12**

...o nada que ver.

Dirección General  
Dr. Héctor J. Silva

Dirección Comercial  
Ann Marie Porcía de Silva

Promoción y Ventas  
Liliana Mariel de Bonomo,  
Juan Mariotti, Horacio Tajfuss

Redacción  
Néstor Sibilla, y Marcela Brusca

Colaboran en este Número:  
Hugo Carr, Hung Chang,  
Jorge Franco, Gastón H. González,  
Eduardo Knaul, Walter H. Martínez,  
Felix Weintraub, José A. Mancillas,  
Marcelo Nielsen, Alberto Rosenfeld,  
Daniel Yagalski

Producción Gráfica  
Luis María Sargenti

Compaginación e Ilustraciones  
SISTENAC S.A.  
con APPLE MACINTOSH

AÑO 3 - TOMO V - NUMERO 20

**PROGRAMACIÓN**  
MARZO DE 1988

Los números atrasados se venden al  
precio de tapa del último ejemplar

Distribución en Buenos Aires

Capital y Gran Buenos Aires  
Frisco S.A.  
Belgrano 224, 1to. (Capital)  
34-0623 / 8786

Interior del país  
Relya S.A.  
Belgrano 1500, 1to., Capital  
37-6654 y 38-2136

Bolivia  
Librería Tejaña  
Comercio 1073, La Paz, Bolivia  
Tel. 522.757

Paraguay  
Apexa Ltda.  
Montevideo 993, Asunción, Paraguay  
Tel. 45-113

Uruguay  
Distribución Correo  
Av. Fernández Ojeda 2078  
Montevideo, R.U.U.

PROGRAMACIÓN es una publicación de  
Editorial del Futuro S.A., Maipo 464,  
Av. Pío, abono 801, 17000 Buenos Aires,  
Argentina. Tel. 300-8641/8650. Sección suscrip-  
ción: Dr. Héctor J. Silva, 999-PJ  
371.047. MR 1.477.565. ISSN 0326-7690.  
Impresa en Buenos Aires, Argentina, en La  
Técnica Imprenta S.A.

Hecha al depósito que marca la Ley 11723,  
Todos los derechos reservados. Prohibida  
la reproducción total o parcial y por cual-  
quier medio electrónico o físico del material  
publicado, bajo sanciones penales y cive-  
les, salvo expresa autorización del Edi-  
tor. Asimismo, la Editorial no se res-  
ponsabiliza por los errores o defectos que  
pueda causar la tipografía, el funciona-  
miento y/o la aplicación de los programas,  
dispositivos, etc. que aquí se describen, si-  
n embargo a promoción. La responsabilidad  
de cada nota recae en el autor de la misma.

La Editorial mantiene una total  
independencia económica, financiera y  
de criterio respecto de fabricantes y  
comercios de computación e institu-  
ciones públicas y privadas.



Un año por demás auspicioso para la informática  
ya se encuentra en marcha e inmerso en él nuestra  
querida revista **PROGRAMACIÓN**.

Estimamos sorprendidos por la acogida de  
nuestro convocatoria a todos los noveles y no tan  
noveles programadores del ya clásico concurso, renova-  
mos nuestra solicitud recordando que no es sólo dirigi-  
do hacia programas sino también hacia artículos,  
colaboraciones y demás inquietudes que a los lectores  
les interese ver reflejada en **PROGRAMACIÓN**.

En este número, además de temas como la Inteli-  
gencia Artificial y la Robótica, hemos realizado un  
relevamiento para orientar a los lectores en la  
elección de un complemento tan importante como son las  
impresoras. Y por supuesto, los mejores programas  
insértos para Atari, Commodore, MSX y Spectrum.

Como siempre, podrá encontrar toda la  
información sobre novedades locales e internacionales,  
el Catálogo de libros y soft, la Guía de Compras, el  
Club de los lectores, y más, mucho más.

Hasta el número 31...

Dr. Néstor J. Silva

## SUMARIO

- 12** COMO ELEGIR UNA IMPRESORA  
Puntos claves para la selección de esta periférico
- 16** ROBOTICA  
¿Pueden empujarse los robots?
- 19** INTERRUPTORES Z-80  
Así que parecen instantes, las interrupciones son una parte "clave".
- 22** MONITOR HEXA  
Para carga, control y edición de programas en código máquina.
- 23** SINIESTROS  
Utilizaremos para estudios jurídicos que trabajan con compañías de seguros.
- 25** CONICAS  
Coeficientes, exponentes y fórmulas de gran aplicación.
- 26** GENERADOR DE DATAS DE SPRITES  
Programa destinado a la generación de sprites para Commodore.
- 59** MARCIANOS  
Desde el planeta Spontem, los avatares del espacio atizan de nuevo.
- 60** BUFFER  
Un manualito para agregar a la biblioteca.
- 61** EXPRESANDO LAS COMMODORE  
Utilización de la memoria RAM.
- 62** EXPRESANDO LAS ATARI  
Construimos con el Atari Basic.
- 63** EXPRESANDO LAS MSX  
Construimos su joya en un instrumento musical.
- 64** ANATOMIA DE LA TI 994A (IV)  
Culminando con las posibilidades del procesador TMS9900.
- 69** MODEMS  
¿Cómo conversan las computadoras entre sí?
- 72** INFORMATICA EDUCATIVA  
Software educativo: perspectivas para un nuevo año.

## SECCIONES

- 4** NOVEDADES  
Lo último en el mundo de la microcomputación.
- 68** CATALOGOS DE LIBROS Y SOFT  
Resúmenes de las principales novedades editoriales.
- 74** GUIA DE COMPRAS  
Venta - Compra - Canje.
- 75** 2860 CLUB  
Más trucos y secretos de interés para todos.
- 76** SOFT CLUB  
Nuestro Correo con los Lectores.

### AVANCES PROGRAMACION 31

Apunte, por supuesto, a los aficionados  
de programas generados de nuestro  
concurso de lectores y otros usuarios,  
fijos, suscriptores, en adelante, las  
principales novedades que se presentarán  
en TELECOM 88.  
Además encontrará el listado de todas  
las actividades al número 1 al 30,  
y muchas otras y programas más...

NO SE LA PIERDA...  
RESERVELO EN SU  
EJEMPLAR III

PROGRAMACIÓN



**ALTA TECNOLOGIA EN  
COMPUTACION Y  
COMUNICACIONES**

**PRESENTA LA  
NUEVA GENERACION  
EN**

**MODEMS**

**PARA  
SPECTRUM NOVEDAD  
300 BPS FULL DUPLEX  
1200 BPS HALF DUPLEX  
BINORMA CCITT-BELL  
AUTODIAL-AUTOANSWER  
SOFT EN ROM EN  
CASTELLANO**

**COMMODORE (2 modelos)  
300 BPS FULL DUPLEX  
1200 BPS HALF DUPLEX  
BINORMA  
AUTODIAL  
AUTOANSWER**

**300-1200  
FULL DUPLEX  
BINORMA  
COMANDOS HAYES COMPATIBLES  
INTELIGENTE  
AUTODIAL  
AUTOANSWER  
CONVERTIBLE A 2400 BPS**

**PC y COMPATIBLES  
300-1200 BPS  
FULL DUPLEX  
BINORMA (CCITT-BELL)  
COMANDOS HAYES COMPATIBLES  
INTELIGENTE  
AUTODIAL AUTOANSWER  
CONVERTIBLE A 2400 BPS**

**PARA TODOS LOS MODELOS  
1 AÑO DE GARANTIA  
CABLES DE CONEXION Y MANUALES**

**DISEÑADOS Y FABRICADOS POR  
D.V.M. S.A.  
SARMIENTO 1426 10 P (1042) CAPITAL  
40-3957/46-5460 Tx 17562 MAIR TAR**

## **Novedades**

### **Jornadas y Congresos**

#### **FELABAN**

La Comisión Argentina de Automatización Bancaria, encargada de realizar el XII Congreso Latinoamericano de Automatización Bancaria y Exposición de Proveedores paralela, ha designado a INFOREXCO S.A. como organizador oficial de las jornadas y exposición.

Tal como lo exige una muestra de dicho nivel, se llevará a cabo en los salones de Buenos Sheraton Hotel, durante los primeros días del mes de Noviembre del corriente año.

Para mayores informes: 37-5399/9964 y 38-7925/8451, Hipólito Yrigoyen 1427, 9 Piso, Cap.

Asimismo les informamos a todos nuestros lectores que en la editorial hay disponibles invitaciones para asistir a esta muestra. Las tarjetas están a la disposición de los lectores, con la sola presentación de un ejemplar de nuestra publicación. También aprovechamos para invitarlos a visitar nuestro stand en la muestra, el número 74 en el Salón Belgrano

#### **INFOTELECOM '88**

El Comité Organizador de INFOTELECOM '88, atendiendo a las necesidades de la pequeña y mediana empresa, ha destinado el Salón Golden Horn, como lugar de contactos y negocios.

Para ello, los expositores contarán con un espacio de 5 m<sup>2</sup>, con pensilería divisoria y completamente equipado.

Además, nos informa, que la venta de espacios continúa muy satisfactoriamente, contando con empresas de primera

#### **INFOREXCO S.A.**

Esta empresa nos informa que para brindar un mejor servicio en el área de congresos, ha incorporado a su IBM 836, un nuevo sistema por el cual de manera inmediata el interesado obtiene la información de necesidades, programación y evolución del evento.

Además próximamente lanzará al mercado un nuevo servicio, en vista del crecimiento del mercado expositor y del gran movimiento anual de ferias, exposiciones y congresos.

### **EXPOApple en Mayo**

Un total de 11 seminarios sobre distintos aspectos de la aplicación de la informática en diferentes campos, además de la presentación de la Segunda Generación de AutoEditores Apple, una conferencia, y una exposición realizará entre el 2 y el 6 de mayo Softlitter, representante en Argentina de los equipos Apple.

La muestra y seminarios se efectuarán en el Club de las Naciones, en avenida Corrientes 818, Capital Federal, e incluirá el martes 3 de mayo a partir de las 18 horas la presentación de la segunda generación de equipos destinados a la autoedición de textos y originales.

Entre los temas de los distintos seminarios figuran "Auto-

## Novedades

matización de mesas de dinero", "Diseño en Arquitectura", "Comunicaciones", "Autoedición en empresas", "Publicidad", "Autoedición en las artes gráficas", "Medicina y la Computación" y "Desarrollo de Software".

El programa completo de los seminarios es el siguiente:

### • Martes 3 de mayo

17.00 - Automatización de la Mesa de Dinero, por el Ing. Antoine Thibaud de Maxim Software S.A.

19.15 - Ciencias Económicas y Computación, doctor Claudio Bercholle, de KPMG.

### • Miércoles 4 de mayo

10.00 - Diseño de Arquitectura, por los Arq. Diego Marín, Pablo Foche y Enrique Elías.

14.30 - Comunicaciones, ingeniero por Héctor Goldin, de Maxim Software S.A.

17.00 - Autoedición en empresas, por el Ing. Luis Masan-

ti.

19.15 - Automatización bancaria, a cargo del Dr. José Petrocelli, del Banco Francés del Río de la Plata.

### • Jueves 5 de mayo

10.00 - Publicidad, por los licenciados Hernán Simond y Hernán Spinetto.

14.30 - Productividad en Marketing, por el contador Fernando Gimenez.

17.00 - Sistemas de información gerencial, por el Ing. Hé-

ctor Goldin de Maxim Software.

10.15 - Autoedición en las artes gráficas, por los licenciados Hernán Spinetto y Hernán Simond.

### • Viernes 6 de mayo

10.00 - Medicina y la Computación, por el doctor Máximo Pablík.

14.30 - Desarrollo de Software, por Jorge Sagasti, y el ingeniero Marcelo Susevich de Macinsoft S.A.

17.00 - Productividad en In-

geniería de Procesos, por los ingenieros Héctor Goldin, Héctor Villary Abel Lijansky, de Maxim Software.

Asimismo el programa prevé para el miércoles 4 a las 18.00 una conferencia a cargo del doctor David Shay, de Estados Unidos, acerca del impacto en la productividad gerencial generado por el uso de computadoras personales, y analizará asimismo las modernas tecnologías en redes comunicaciones.

# EXP Apple

## A · R · G · E · N · T · I · N · A

# Remis

MONOCROMÁTICO FOSFORO VERDE  
O AMBAR 14"  
TUBO DE ALTA RESOLUCION  
40-80 COLUMNAS CON SONIDO  
ENTRADA DE VIDEO COMPUESTO.

GABINETE PLASTICO ALTO IMPACTO  
CONTROL VOLUMEN, CONTRASTE Y  
BRILLO EXTERIORES  
CONTROL DE FASE HORIZONTAL  
CONTROL LINEALIDAD Y ALTURA VERTICAL INTERNOS.  
TENSION 220 V + 10%-20%; 50 CONSUMO 30 V A

UNICO EN EL PAIS CON OPCIONAL ANTIRREFLEJO.



**Electrónica Remis s.a.**



**GARANTÍA 1 AÑO**  
VENTAS POR MAYOR Y MENOR  
ENVÍOS AL INTERIOR.

INT. ABEL COSTA 518 (EX RAMS)  
(1700) MORON  
TEL.: 629-3375  
SUCURSAL CAPITAL FEDERAL  
CERVANTES 694  
TEL.: 67-2395

## Novedades

Con respecto a la presentación de la Segunda Generación de Autoeditores, se realizará el martes 3 a las 18.00.

En cuanto a la exposición, la entrada es libre y su horario de funcionamiento es entre las 12 y las 21 horas.



Apple Macintosh

### PRIMERAS JORNADAS DE SOFT EDUCATIVO

Las primeras Jornadas de Soft Educativo se realizarán en Buenos Aires entre el 9 y el 11 de junio, según informaron los organizadores del encuentro, ocasión en la que se expondrán los últimos desarrollos en la materia, realizados tanto por empresas, como por profesionales independientes.

Las Jornadas, que se realiza-

rán con el apoyo del ministerio de Educación y la UNESCO, se dividirán en nueve módulos, ocho de ellos dedicados a talleres en los que intervendrán grupos de 25 personas con un instructor y un ayudante, quienes explicarán el contenido de cada paquete de soft seguido por un período de utilización práctica y evaluación, y el noveno

destinado a conferencias.

Con aquel fin actualmente son preparadas 40 aulas con sus respectivos equipos en las instalaciones de Autopista Center, Juan Bautista Alberdi y Autopista Perito Moreno, sitio elegido como escenario de los tres días de las Jornadas.

Estas Jornadas, convocadas en forma conjunta por la Cámara de Empresas de Tecnología Aplicada a la Educación (CETAE) y la publicación especializada "Mundo Informático Educativo", se presentan, en principio, como la reunión de mayor trascendencia de este año en el área de educación, luego que el Consejo Federal de Educación Informática (COFEIN), advirtió que este no realizará su Congreso Federal.

"Las Jornadas, explicaron los organizadores, son consecuencia de una evolución lógica luego de los Congresos, Simposios y Cursos desarrollados y en los que se obtuvieron las bases filosófico-metodológicas para utilizar estas nuevas herramientas".

"Por ello, agregaron los responsables del encuentro, han surgido estas Jornadas con el fin de integrar efectivamente estas nuevas tecnologías".

Entre los detalles organizativos previstos para facilitar la concurrencia de los interesados, figuran un servicio de transporte desde Plaza Constitución y un "menú económico", ya que tanto el jueves como el viernes las Jornadas comenzarán por la mañana y concluirán a las 18 horas.

### CONSEJO CONSULTIVO

Para garantizar los detalles de la organización fue creado un Consejo Consultivo, integrado

por representantes del sector privado y oficial, quienes han desarrollado ya gran cantidad de reuniones de trabajo.

En el grupo figuran, entre otros, Eduardo de Antueno (independiente), Manuel Astica (CLAICE-Subsecretaría de Informática), Hermilina Azmian (SADID), Alfredo D'Alessio (Desam-CEI), Mercedes Berge-ro (Arandú-Informática Educativa) y Rodolfo Dalvarade (Atari).

También integran el Consejo Consultivo Jorge Edelman (CLAICE-UBA), Mónica Elmes (Subsecretaría de Informática), Angel de Estrada (Arandú-Informática Educativa), Miguel Figlal (Telefónica), Norma Golcochea (Sado-USARIA), y Rosa Kaufman (independiente).

Completan la nómina Marina Massari (SADIO), José Moncada (Ediciones del Futuro), Norberto Parvía (APIA-CETAE), Daniel Pauni (CETAE), Diego Pitta (CETAE), Mara Rapallini (CLAICE), Jorge Rey Valzaechi (Mundo Informático Educativo-Arandú), Graciela Rolandi (USARIA), Eduardo Romano (Psicoce), Liliana Saldón (independiente), Eva Sarka (CEDE) y Carlota Chifino (SCM).

### PROGRAMA

El programa de trabajo de estas Jornadas comenzará el jueves 9 de junio a las 8 de la mañana con las acreditaciones y a las 11 de ese mismo día se desarrollará el primer módulo, estando prevista la conclusión de las tareas para las 18.

El viernes las reuniones se realizarán entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, mientras que el sábado, jornada de

**computar**

CENTRO ESPECIALIZADO PARA ATARI  
CLUB DE USUARIOS  
VENEZUELA 2695 - (1050) CAPITAL  
TEL.: 942-3482

ENVÍOS AL INTERIOR

HORARIO DE 10 A 20 HS.

ATENCIÓN A USUARIOS Y COMERCIOS

REGISTRACIÓN

## Novedades

cierre, comenzará a las 9 de la mañana y terminará a las 12.45 horas.

Las tareas se programaron divididas en nueve "módulos" de una hora y 45 minutos de duración cada uno, ocho de ellos con la modalidad tipo "taller" y con los participantes divididos en grupos de 25 personas, además de un instructor y un asistente. Por regla general la primera media hora de cada taller estará destinada a la presentación del material. Luego están previstos aproximadamente 50 minutos de práctica de los asistentes sobre el software educativo analizado, y por último 25 minutos para que cada uno de ellos analice los productos operados, evaluación que será entregada al concluir el módulo.

El noveno módulo del programa se destinará a una conferencia, que cada participante elegirá previamente.

Los organizadores también

explicaron que en estas jornadas, a la luz de experiencias anteriores, se resolvió no efectuar encuentros plenarios.


Respecto del software que se presentará, las empresas productoras e independientes comenzaron ya a acercar todo el material.

Sin embargo un requisito previo indispensable, a "fin de evitar falsas expectativas", conforme indicaron los responsables, es fijar previamente las condiciones bajo las cuales los participantes de la reunión podrán acceder al empleo posterior de los programas, sea bajo actos de venta, alquiler, donación, intercambio u otros.

Entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales que auspician estas Jornadas figuran las secretarías de Educación y Ciencia y Técnica, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).



**PRIMERAS JORNADAS DE  
SOFT EDUCATIVO ARGENTINO**  
Autopista Centor, Buenos Aires, 9 al 11 de junio de 1987



Jornadas de Soft Educativo por el CETAE

## DONACION DE NUGGET

La empresa Nugget donó al Gabinete de Enseñanza de Computación de la Facultad de Ciencias Económicas un paquete de programas de procesadores de palabras WORD de la marca Microsoft. El material fue calificado por las autoridades de ese Gabinete como "muy importante", debido a las "múltiples utilidades" que, en

un área de esta naturaleza, "tienen todas las herramientas que facilitan la escritura electrónica". Asimismo el subdirector del Gabinete de Enseñanza de Computación, Domingo Alberto Trassens, destacó el valor como herramienta pedagógica, desde el momento en que en esa unidad se capacitan los estudiantes universitarios

## SERVICE CZERWENY EN EL INTERIOR

La empresa rosarina Servirama fue designada como service oficial Czerweny para el interior del país, a la vez que prosigue con sus tareas de asistencia para los usuarios de home-computers Talent, informó un comunicado de prensa de

esa empresa santafesina.

Servirama, con domicilio en España 1111 de Rosario, y teléfono 210-419, recibe los pedidos de service durante las 24 horas del día y dispone de técnicos altamente capacitados y respuestas originales que ga-

# 2090 CLUB PARA USUARIOS SPECTRUM - MSX

PLA Nº 4 (MSX)  
GRUPOL 207  
RDE SAN BLAS  
PCA BUENOS AIRES

PLA Nº 5 (MSX SPECTRUM)  
FERNANDEZ GONZALEZ 1315  
RDE - GRUPO 207  
PCA DE RIO NEGRO

PLA Nº 6 (MSX SPECTRUM)  
RUF PACE DE SAN MARTIN 174-20  
VET FLORIDA  
PCA DE BUENOS AIRES

PLA Nº 7 (SPECTRUM MSX)  
PLA Nº 12 (MSX)  
SAR SAN JUAN  
PCA DE SAN JUAN

PLA Nº 8 (MSX)  
UNION PERROVIA 228  
RDE - CORDOBA  
PCA DE CORDOBA

PLA Nº 9 (MSX SPECTRUM)  
VOLKSWAGEN Y RUF 280 Nº 17  
CAPITAL FEDERAL

PLA Nº 10 (MSX SPECTRUM)  
LANCROSS 75  
RDE - SAN NICOLAS  
PCA DE BUENOS AIRES

NUEVAS SEDES: EL 2090 CLUB ofrece a institutos, o clubes de usuario de todo el país integrarse a la RED 2090 - Consultas por correspondencia a : José Marmol 225 - Dto. B - Capital Federal -



TK - 903

TALENT TPC 310



rantizan la calidad de sus trabajos. Asimismo, y este es un dato de especial interés para todos los lectores de Programación Popular, Servitrama ofrece u-

na bonificación especial del 5 por ciento en todos los trabajos de reparaciones, con sólo invocar el nombre de nuestra publicación.

## UNISYS EN EL ESPACIO

Las próximas misiones de transbordadores espaciales contarán con las ventajas de poseer servicios avanzados de programación de computadores y procesamiento de datos de la System Development Corporation (SDC), Corporación de Desarrollo de Sistemas, una subsidiaria de Unisys que vende sus productos al gobierno de los Estados Unidos.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) seleccionó a la

SDC como parte de un conjunto de compañías, encabezadas por la Rockwell International, encargadas de suministrar equipo y personal para operaciones de apoyo en el Centro Espacial Johnson de Houston; la SDC asumirá la programación avanzada y el procesamiento de datos para operaciones de control, tanto en vuelo como en tierra, anunció la NASA; la SDC proyecta contratar ochocientas personas para trabajar en ese plan en las instalaciones de la Cormanix en Houston.



*El apoyo de procesamiento de datos será una ayuda para el Programa Espacial de la NASA*

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  C64-128 CPM | <br>SOFTWARE UTILITARIO - JUEGOS - NOVEDADES - HARDWARE - EQUIPAMIENTO - ACCESORIOS - |  COMPAT. MS-DOS                                       |
| <b>SOFTWARE</b><br>UTILITARIOS<br>JUEGOS<br>NOVEDADES<br>COMPUTACIONES<br>MUESTRAS              | <b>BASES DE DATOS</b><br>EDITORES<br>IMPRESORAS<br>TELECOMUNICACIONES<br>CORRESPONDENCIA<br>FOTOCOPIADOR<br>NOVEDAS                                                      | <b>ACCESORIOS</b><br>JUEGOS<br>DISQUETES<br>PROGRAMAS PARA COMPUTADOR<br>CINTAS TAPE<br>CARPULAS<br>DISQUETES 80 COL. P/L10<br>JOYSTICKS |

\*OFERTAS A PEDIDO \*SERVICIOS PROFESIONALES \*INSTITUTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS

## CURSO DE PASCAL EN SADIO

SADIO, Sociedad Argentina de Investigación Operativa, será responsable de la organización de cursos, entre varios otros, de lenguaje Pascal, dirigido a toda persona con un mínimo de conocimientos de programación con lenguajes de alto nivel.

El mismo tendrá como temario una breve reseña histórica. El alfabeto Pascal. Definición de Constantes y Variables. Concepto de nivel de activación. Tipo de una variable. Concepto. Tipos predefinidos: INTEGER, Real, BOOLEAN, Char, String. Tipos definidos por extensión y por enumeración. Arreglos. Estructuras definidas por el programador. Formas sintácticas elementales. Expresiones simples y compuestas. Parámetros. Recursión.

Activación. Asignación de espacio para variables locales. Funciones. Concepto. Administración de memoria por medio del Pascal. Concepto de Dirección e Indirección. Punteros. Variables dinámicas. Aplicación al caso de listas y árboles.

Durante el desarrollo del curso, el asistente tendrá la posibilidad de efectuar prácticas en microcomputadoras instaladas en el aula.

El Pascal es un lenguaje de programación de propósitos generales, diseñado originalmente por el Profesor Niklaus Wirth de la Universidad Tecnológica de Zurich, y nominado en honor de Blas Pascal, el famoso filósofo y matemático francés del siglo diecisiete. La definición del lenguaje, publicada por Wirth en 1971, pretendía servir

de ayuda en la enseñanza sistemática de la programación de computadores, específicamente a través de la Programación Estructurada. A partir de entonces ha sido utilizado para programar todo tipo de aplicaciones en una gran variedad de computadores, y se lo reconoce

como uno de los lenguajes de alto nivel más avanzados, tanto en la educación, como en la programación profesional.

Mayores informes pueden requerirse en la Secretaría de SADIO, Uruguay 252, 2ºD, (45-3950/40-5755), Capital Federal.

## NUEVO UTILITARIO

El lanzamiento de un novedoso utilitario para la grabación de Datos, PC Dataentry, fue anunciado por la empresa Levi Minond Sistemas.

Este programa permite utilizar un PS, PC-IBM o compatibles, como una eficiente máquina de grabación de datos y

con la misma velocidad de captura que una graboverificadora.

El utilitario ya es conocido en el mercado por su posibilidad de conectar un equipo PC como emulador de terminal de su sistema IBM 34/36/38 ó IBM 4300.

## ALTERNATIVA

### Le ofrecemos:

- Tenerle al día sus listados que pueden variar, ya sea por cambios de dirección, cierre de empresa o direcciones equivocadas.
- Retiro del material a distribuir en el domicilio.
- Ensobrado, armado, etiquetado y distribución del material.
- Distribución del material, abarcando los partidos del Gran Bs.As. y Capital Federal.

### Además:


- Un servicio permanente **POR HORAS** de cadetes, para cubrir trámites bancarios.

Doblas 268 - PB "A" Tel.:99-1317



...imagine su aviso aquí !!!!

Solicite promotor a los teléfonos  
393-8456 / 8560  
o en Maipú 464, piso 8º, oficina 801  
(1006) Capital




Macintosh

TENEMOS TODO LO QUE UD. NECESITA  
PARA SU COMPUTADORA.  
DESARROLLAMOS SOFTWARE A MEDIDA.



AV CORONEL DIAZ 1760  
83-4307

El PC cambia a la modalidad de emulación y vuelve con sólo tocar una tecla. Además el PC puede funcionar aunque el equipo central se encuentre inactivo, todas posibilidades que facilitan la tarea de grabación de datos.

Con el utilitario PC Dataentry, el operador graba y verifica los datos en modalidad PC. Esta operación no necesita que el host esté activo, aunque si lo estuviese no consumiría tiempo valioso de CPU.

Una vez concluida la grabación, el archivo generado puede transferirse, en el momento más apropiado, al host digitando unas teclas que activen el file transfer; su transporte de diskettes, ni la utilización de hardware adicional.

En muchas empresas se apreciaron hasta ahora las venta-

jas de utilizar un PC como grabadora de datos, pero hasta ahora la dificultad residía en que había que diseñar un programa para cada tipo de archivo que se iba a generar utilizando un programador BASIC, COBOL, DBASE u otro.

En la mayoría de las instalaciones, sin embargo, se ejecutaban programas interactivos sobre el host o se utilizaban los servicios de la vieja y conocida IBM 3742.

PC Dataentry cubre esta falencia, mediante una alta velocidad de captura de datos, equivalente a la de las máquinas graboverificadoras, y superior a los otros métodos alternativos.

Si bien es cierto que muchos utilitarios y bases de datos de PC resuelven el problema de la captura de datos, por lo general nin-

guno se especializa en esa actividad.

Las principales características de PC Dataentry son:

- Versatilidad y sencillez en el diseño de pantallas. Luego de una corta capacitación, los graboverificadores están en condiciones de preparar sus propios diseños.
- Validación de datos por:
  - 1) Rango de valores
  - 2) Tabla de valores
  - 3) Fecha u hora de validación
  - 4) Numérico o alfanumérico
  - 5) Valor necesario
  - 6) Clave externa de archivos maestros.
  - 7) Valores importados de archivos maestros
- Campos password
- Verificación de datos
- 1) Primer nivel. Pide dos veces consecutivas el campo

2) Segundo nivel. Una vez completada la grabación, se verifican los datos importantes.

- Estructuras de archivo secuencial, Random o indexadas hasta 8 claves.
- Seguridad de acceso en cuatro niveles.
- Control de actividades de graboverificación mediante archivos LOG
- Definición de una pantalla de ayuda al grabador por cada campo.
- Relacionar los datos ingresados con archivos externos.
- Definición de lotes de carga con acumuladores de control.
- Diversas facilidades de búsqueda de registros.
- Permite compatibilizar los datos grabados con planillas de cálculos, bases de datos o similares.

## NUEVO RADAR COMPUTADORIZADO

Según la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, el riesgo potencial de choques en el aire y los casos de choques fortuitos apenas evitados se han reducido en muchos aeropuertos del país gracias al trabajo desarrollado por la Corporación de Desarrollo de Sistemas, compañía subsidiaria de Unisys.

Las oficinas de la SDC ins-

tañadas cerca de Washington, D.C., han comenzado a elaborar un contrato por US\$37.5 millones de dólares con la Administración Federal de Aviación tendiente a mejorar los sistemas computadorizados de radar en 95 aeropuertos de densidad baja y media en todo el país; además, la SDC está comprometida a construir e instalar sistemas mejorados de radar en 33 a-

eropuertos más.

Anteriormente, por cada vuelo bajo su supervisión, los encargados de controlar el tráfico aéreo en estos aeropuertos sólo podían chequear una vez intermitentemente si una aeronave estaba identificada en sus pantallas de televisión; ahora, el sistema computadorizado mejorado podrá identificar cada una de esas aeronaves intermitentes en la pantalla, con el número de

vuelo, la altura y la velocidad del avión, facilitando así a los encargados de tráfico la diferenciación de los distintos vuelos.

Al anunciar el contrato de la SDC, la Secretaría del Transporte manifestó que otra característica de seguridad será la advertencia que aparecerá en la pantalla cuando un avión esté volando por debajo de la altura mínima en el área del terminal, es decir, cerca el riesgo de dar contra el piso o golpear cualquier estructura de la tierra.

La mejor capacidad del radar de la SDC permite una mayor seguridad adicional al batir un récord en la elaboración de equipos de seguimiento de aviones, incrementando así la seguridad en el tráfico aéreo: ya se han entregado 95 sistemas de radares computadorizados, en cumplimiento de dos contratos previos con la Administración Federal de Aviación.



El radar computadorizado ayuda a evitar los choques de aviones en vuelo

# infotelecom '88



## La Exposición de la Computación y las Telecomunicaciones



**COMPUTACION Y COMUNICACIONES  
PALANCAS PARA EL PROGRESO**

FECHA Y LUGAR:

**Del 7 al 15 de Mayo de 1988  
Sheraton Hotel**

### **infotelecom '88**

La muestra donde se ofrece todo el universo de la computación, las telecomunicaciones y el equipamiento de oficinas.

### **infotelecom '88**

La innovación tecnológica en su máxima expresión.

### **infotelecom '88**

Para industriales, comerciantes, profesionales, estudiantes de todas las carreras y usuarios en general.

Estudiantes primarios y secundarios Martes, Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a 15 hs. Entrada libre.

**LA CITA DE TODOS LOS AÑOS .  
UD. NO DEBE FALTAR.**



Asociación Argentina  
de Usuarios de la  
informática y las  
Comunicaciones.



Cámara de Informática y  
Comunicaciones de la  
República Argentina.



**Inforexco**

Hipólito Yrigoyen 1427 9°  
(1089) - BUENOS AIRES  
Tel.: 37-5399/9964 - 38-7925

*La impresora es mucho más que un simple accesorio. Debería elegirse con el mismo cuidado que la consola, cuya memoria se transcribe al papel. Para elegir bien, o al menos tener una idea, esta nota muestra los puntos claves para la elección de este periférico.*

# COMO ELEGIR UNA IMPRESORA

Hugo Caro

Dicen los analistas de mercado internacional que el sector que registra mayor dinamismo es el de los periféricos y, entre ellos, el de las impresoras.

Es fácil explicar este fenómeno. Muchos usuarios compran microcomputadoras, inducidos en general por vendedores apremiados por concretar la operación, sin informarse previamente sobre sus reales necesidades de contar con una salida impresa eficaz de los datos procesados.

Esta es la causa principal que nos decidió a realizar esta nota, en donde explicaremos los conocimientos mínimos necesarios para poder orientar a esos usuarios que necesitan cambiar la configuración que poseen y descan dar un uso "más serio" a su computadora.

Presentado el tema, podemos ver que la evolución que presenta el mercado de las impresoras tiene dos vertientes, según las viejas y probadas teorías de la economía: la oferta y la demanda.

Por el lado de la oferta, los fabricantes pugnan por ofrecer productos más competitivos, más rápidos, más silenciosos, y (por suerte para nosotros, los pobres usuarios) más baratos a valores constantes (la moneda verde del "gran país del norte"). Por el lado de la demanda, los compradores, tienen cada día más difícil la elección por la enorme cantidad de opciones que les presenta el mercado a nivel internacional (que a nivel nacional puede traducirse como "gran cantidad de opciones...").

Lógicamente, a medida que transcu-

rre el tiempo han ido evolucionando las tecnologías empleadas en estos periféricos.

Primero se pasó de lo que no era mucho más que una máquina de escribir conectada a una computadora, a las impresoras de línea, matriciales y de margarita que constituyen, en conjunto, lo que ha dado en llamarse tecnología de "impacto".

Este nombre surge del método empleado para la impresión: los caracteres se colocan sobre el papel aplicando un golpe a un dispositivo dado.

Posteriormente surgieron las impresoras térmicas, las de inyección de tinta y, muy recientemente, las de láser. Todas estas impresoras comparten la característica de que para imprimir un ca-

rieter no se produce ningún contacto del dispositivo impresor sobre el papel.

Actualmente el mercado se ve dominado por las tecnologías de impacto, cuyo costo es muy inferior al de otras tecnologías, con excepción de las térmicas que parecen ser más baratas y no adolecen de los problemas que presentan algunos de los sistemas más novedosos.

Comencemos pues a desglosar los criterios a seguir según las prestaciones esperadas, el equipo que se dispone y los medios disponibles para realizar la compra (ese vulgar conjunto de papeles que se denomina "dinero"), aclarando que en esta nota no describiremos en detalle cómo es el funcionamiento de cada tecnología, pues no hace al fondo de la cuestión (como no es necesario saber mecánica para manejar un coche).


## REQUERIMIENTOS DEL USUARIO

Dada la importancia que han adquirido las impresoras, que es consecuencia del lugar que ocupa la producción de datos escritos (a pesar de todo lo dicho sobre "la decadencia del papel"), a la hora de elegir una marca y modelo concreto hay que tener en cuenta un conjunto de factores que ayudarán a la decisión. En cualquier caso, como todo problema que se precie, se debe enfocar el problema reduciendo sus enigmas, comenzando de alguna base. Esta puede ser la cantidad de dinerillo disponible.

En esta nota nos referimos a usuarios que disponen de computadoras personales y "home computers". Estos usuarios (nosotros) tenemos en común un factor limitante que siempre nos persigue a la hora de comprar: el precio. Resulta poco sensato invertir en una impresora tanto o más que lo gastado en la computadora, y sin embargo este tipo de ofertas suelen ser realizadas por vendedores desaprensivos.

Hasta no hace mucho, las únicas alternativas viables eran las impresoras matriciales, de margarita y, a lo sumo, las térmicas, aceptables todas ellas para listados de programas o de clientes.

En la actualidad vemos que esta tendencia está cambiando y hace posible al comprador plantearse seriamente la



compra de impresoras de inyección de tinta, o incluso, las de laser, si la carga de trabajo o la calidad de la presentación deseada lo justifica.

Por regla general, las impresoras matriciales son, hoy por hoy, la mejor opción para las aplicaciones del usuario típico. Son versátiles, ya que casi todas son capaces de imprimir diversos tipos de letra, así como gráficos punto a punto; tienen una velocidad de impresión adecuada a varias necesidades (hay modelos desde 40 hasta más de 400 carac-

pueden ofrecer (algunas sí). Estas aplicaciones son las típicas de abogados o escribanos, que necesitan un tipo de letra más "a máquina de escribir" o "tipo libro".

En estos casos, las impresoras margarita poseen la capacidad necesaria para responder a estas exigencias, con una letra de calidad igual a la de la mejor máquina de escribir.

En esta vida, todo tiene su precio. La mejor calidad de letra se debe pagar con una baja velocidad de impresión y un



teres por segundo) y la relación precio/prestaciones es por demás aceptable.

Ahora bien, existen aplicaciones determinadas, como el tratamiento de texto, que requieren un tipo de letra de mayor calidad, que muchas impresoras no

precio algo elevado. Además existen impresoras matriciales que, bajando su velocidad de impresión, mejoran sensiblemente la calidad de su letra (la denominada NLQ: Near Letter Quality - Calidad cercana al tipo "carta") y de esta


forma se obtiene una mayor versatilidad, siempre que no se requiera perfección absoluta.

Pero la buena calidad de la letra o los gráficos no son las únicas características exigidas, hay que acudir a otras tecnologías como la de inyección de tinta, las térmicas o las de laser. Su ruido es menor, lo que no es poca ventaja en de-

des gráficas y, cambiando un cartucho, gran cantidad de tipografía.

Estas impresoras cuentan con una calidad de impresión perfecta y una velocidad alta, alrededor de ocho páginas o más por minuto.

Sin embargo, estas impresoras tienen como factor disuasorio para ser las elegidas uno muy importante: el precio.



terminados ambientes de trabajo.

Las impresoras de inyección de tinta tienen la ventaja de que pueden emplear varios colores, con lo que su principal aplicación se encuentra en los gráficos y, en general, en aquellos trabajos que lo requieren, como las aplicaciones estadísticas, ingeniería, matemáticas, financieras, etc.

Las térmicas, por su parte, se caracterizan por su reducido tamaño y funcionamiento silencioso. Su principal desventaja radica en que emplea papel especial, lo que encarece su uso.

Por último, las impresoras de laser son las de última aparición, y reúnen todas las características de las anteriores excepto el color, aunque habría que revisar las últimas publicaciones japonesas o norteamericanas para ver si no hay novedades al respecto.

Las primeras impresoras laser "económicas" (?) eran máquinas poco flexibles, que poseían pocos caracteres y no tenían capacidades gráficas. Hoy en día esto ha sido superado, con las impresoras de la línea Apple Macintosh y las Hewlett Packard que poseen capaci-

Las impresoras indicadas oscilan en los u\$s 4000 en los negocios de computación, y estos valores hacen que se reserve su uso al llamado "entorno profesional", o sea, a nivel editorial (como las estaciones de autoedición, que de hecho se emplean para realizar esta revista) o estudios profesionales de alto nivel.

Todas estas consideraciones son válidas para los usuarios de PC (que ya han hecho una inversión en el orden expuesto anteriormente), lo que hace prácticamente imposible (o más bien increíble) que un usuario de una home conecte su computadora a uno de estos monstruos de la impresión.

Pero la tecnología de impresión no es lo único que gravita a la hora de decidir, según se desprende de lo dicho respecto a las impresoras laser. Tras esta primera decisión hay que tomar en cuenta otros criterios, que serán dictados de acuerdo al hardware que se posea. Se debe tener en cuenta si se utilizará una conexión serie o paralelo, la anchura máxima del papel...

Ocasionalmente, el tamaño del buffer de impresión, que es una memoria

que trae la impresora donde se almacena la información hasta que es impresa, así como el coste de las diferentes son otros tantos interrogantes que se debe plantear el futuro comprador.

Lo más común es que el usuario que se decide a comprar una impresora, tanto si lo hace en el mismo momento de adquirir la computadora como si lo hace después, suele ir al mismo proveedor donde ha comprado su consola.

Muy pocas veces ese usuario se plantea la conveniencia de hacer su propia configuración, que puede o no coincidir con lo que se le ofrece en el paquete. Es lógico que de esta forma se ignore lo que se va a comprar finalmente.

Este detalle de racionalidad (o irracionalidad, según el caso) hace que el que podría haber sido un feliz usuario tenga que pasar por penurias dignas del infierno del Dante cuando su impresora se descompone. Conocemos casos dramáticos en este sentido.

Antes que los vendedores se alcen en armas, conviene aclarar que las impresoras rara vez tienen una avería, ya que son equipos muy confiables, y la mayor reparación que se tiene que hacer es cambiar el cabezal de impresión. En las casas serias de computación, esta reparación queda a cargo de ellos, lo que facilita grandemente las cosas. Sin embargo, no estaría de más que el usuario se informe ante el propio distribuidor de la impresora acerca de esta u otra eventualidad.

Los canales normales a nivel internacional de las impresoras son dos: los fabricantes originales y las grandes terminales.

En el primer tipo, son los clásicos fabricantes que venden sus equipos, en general de reconocida trayectoria. En el segundo, los grandes fabricantes de computadoras como IBM o Apple encargan a estos fabricantes reconocidos que les provean de impresoras, y ellos le introducen algunas modificaciones, que van desde colocar la "plaquita" con la marca hasta verdaderas modificaciones de fondo, que incluyen las posibilidades de reflejar el conjunto de caracteres completos de una determinada computadora, y con esto justifican el incremento de precios sobre el modelo original.

## REQUERIMIENTOS DEL HARDWARE

Ahora que hemos indicado la mayoría de los criterios a considerar, otro muy importante es referente al hardware que se dispone.

Lo primero a considerar es la interfaz que dispone la computadora para conectar una impresora (si es que la posee).

Existen dos tipos de conexiones: la conexión serie y la conexión paralelo.

El tipo de conexión se refiere a la manera en que los datos son enviados desde la computadora a la impresora.

En el caso de la conexión paralelo, los datos (caracteres) se envían con los bits componentes simultáneamente, en paralelo. Por ejemplo, para el código ASCII, los caracteres se envían de a 8 bits. Este tipo de conexión se identifica generalmente con las impresoras denominadas "Tipo Centronics", y es el tipo de conexión más común, lo que se denomina una norma de facto.

Por otra parte, la conexión serie envía los bits componentes del carácter "uno detrás del otro", en forma seriada, lo que hace, evidentemente, más lenta la transmisión. La conexión serie se identifica generalmente con la conexión RS232c, que es una norma de conexión eléctrica dictada por la IEEE norteamericana.

Cabe aclarar que la "Tipo Centronics" no es la única conexión paralelo posible, como tampoco la "RS232c" es la única conexión serie posible. Solamente son las que más se han difundido.

No existe, en general, una regla que determine que una impresora de un tipo de tecnología emplee un conexionado específico, pero por regla general se puede decir lo siguiente:

Las impresoras matriciales tienen, en general, conexionado tipo Centronics, aunque no es infrecuente que también posean conexiones RS232c, o incluso las dos.

Las impresoras margaritas, en cambio, se suelen conectar con interfaces RS232c, y algunas poseen conexionado tipo Centronics.

Las impresoras térmicas son en general paralelas, las de inyección de tinta, como las matriciales, y las tipo laser,

como las margaritas.

Ahora estamos en condiciones de considerar las marcas de computadoras que mayoritariamente se encuentran en el mercado, y de acuerdo a ellas veremos qué tipo de impresora pueden ser conectadas a las mismas, según el tipo de conexionado.

Comencemos con las computadoras más grandes: las PC. Para estas computadoras, se pueden conectar generalmente todo tipo de impresora, ya que es habitual contar con una tarjeta multifunción que albergue las interfaces paralelo Centronics y serie RS232c. Por lo tanto, estos usuarios pueden concentrar su atención en las prestaciones.

Siguiendo con la descripción, veamos a los usuarios de la norma MSX. Estos usuarios tienen una computadora (Talent, SVI, Toshiba u otra marca) que incorpora por norma una interfaz para impresora paralela tipo Centronics. Esto hace que toda impresora que tenga esta interfaz pueda ser utilizada exitosamente con la MSX.

Sin embargo, si deseamos ser estrictos, la norma prevé una impresora con un conjunto de instrucciones preestablecidas, llamadas impresoras MSX. La ventaja de este tipo de impresoras es que emplean comandos gráficos standard y los editores que utilizan estos comandos pueden hacer "hard copy".

Para las Atari, existen impresoras de la marca con conexión paralelo (no Centronics) y son exclusivas para estas computadoras (Salvo la serie ST, que permite cualquier tipo de impresora, ya que posee interfaz serie RS232c y paralelo Centronics).

Las Commodore poseen sus propias impresoras, que pueden tener conexión serie (propia), paralelo (ídem), y utilizando una interfaz apropiada, se pueden conectar impresoras tipo Centronics y serie RS232c. La Amiga, sin embargo, posee una interfaz Centronics de fábrica.

Las computadoras hasta aquí indicadas no tienen una impresora térmica disponible.

La TI 99/4a requiere la utilización de la caja de periféricos para colocar la interfaz RS232c/Paralelo. Con esta interfaz, se pueden conectar cualquier impresora que posea alguno de estos con-



xionados. También existió una impresora térmica creada por Texas, pero si existen más de 3 ejemplares en el país, es mucho.


Finalmente, las Sinclair poseen impresoras térmicas y paralelas, aunque también existen interfaces, como en el caso de la TI, que permiten utilizar las impresoras más standard. El problema, en el caso de las Sinclair, se presenta con el set de caracteres, que no es ASCII, lo que limita la elección.

## CONSIDERACIONES FINALES

Hemos recorrido las diversas opciones que se deben tener en cuenta para elegir una buena impresora acorde con las necesidades del usuario.

Resta indicar un par de términos comúnmente nombrados por los entendidos: si la impresora posee "tractor" o "fricción". Estos términos se refieren al método empleado por la impresora para hacer avanzar a las hojas para su correcta manipulación. El término "tractor" se refiere al método más difundido, que consiste en utilizar hojas con una serie de perforaciones laterales (como las películas de cine) que, con un mecanismo adecuado, se enganchan para permitir el avance. Por otra parte, el método de fricción consiste en la utilización de un rodillo de presión que sostiene a la hoja, similar al de las máquinas de escribir comunes. Esta hoja puede ser cualquiera del tamaño adecuado, como ser, tipo carta, oficio etc. No requiere ninguna perforación.

Esperamos que esta nota le sirva para hacer una buena elección, y así poder disfrutar del nuevo poder que le brinda este periférico.



*Conocer la posición e identificar el entorno, es uno de los primeros problemas de "aprendizaje" que deben enfrentar los robots. Esto implica adquirir un grado de "conciencia" aunque no pueda interpretarse esta palabra desde un punto de vista filosófico. Es preciso, entonces, que el autómatas conozca su "grado de libertad". Sin embargo todos los trabajos que se han realizado en este sentido, y en especial algunos experimentos, llevaron a una conclusión inquietante: es posible producir un símil de neurósis. En otras palabras, el interrogante es muy simple: ¿Pueden enloquecer los robots?*

# LOS ROBOTS ESTAN AQUI (III)

---

Daniel Yagolkowsky

---

La visión es un proceso complejo, que sirve para que los seres que la poseen determinen el lugar que las cosas ocupan en el medio circundante, así como el que ocupan ellos mismos, respecto de ese medio y de otros seres circundantes.

Pero la vista, versátil como es, no es el único elemento que nos permite conocer la posición espacial.

En el caso de los robots, es necesario un aprendizaje previo, que permita que el autómatas sepa que es determinar la posición espacial. Para ello se debe recurrir a la biónica.

## LA BIONICA

La biónica es lo que se suele llamar u-

na ciencia de cruce, o de encrucijada, ya que es el resultado de la combinación de los conocimientos de otras ciencias.

En este caso el de la biología, la física, la matemática y las tecnologías derivadas (ingeniería, por ejemplo).

El objetivo de la biónica es la construcción de dispositivos que existen en la naturaleza, para darles aplicación práctica.

Vale decir, que se dedica a estudiar procesos y mecanismos con los que cuentan animales y vegetales, para después tratar de reproducirlos y aplicarlos a voluntad del hombre.

Fruto de sus esfuerzos, son el radar (basado en el sistema de localización de los murciélagos), los dispositivos de ubicación por medio de rayos infrarrojos (copiados de los termorreceptores de las víboras y algunos insectos), los helioseguidores (aparatos que siguen al Sol en sus movimientos, derivados del sistema hormonal y celular de los girasoles, y que se utilizan para orientar, en forma automática, las placas colectoras de hornos solares y de los generadores de energía solar)... y los robots.

Ya se indicó cual era el significado de la palabra robot: eso indica que el origen de estos mecanismos estuvo dado por la necesidad de aliviar algunas tediosas tareas.

Pero, con el tiempo -y la evolución de los conocimientos- se vio que, como ocurre en muchos casos, a partir del estudio de dispositivos artificiales se puede llegar a adquirir comprensión de algunos aspectos del ser humano.

Si se deja de lado los primeros autómatas, creados como pasatiempo (los "músicos" mecánicos, por ejemplo), y se concentra la atención en los que se desplazan, hasta llegar a los modernos robots fabriles y bélicos, se aprecia que, en todos esos casos, hay una denominación común: la máquina tiene que "conocer", de alguna manera, su "ubicación" en el espacio... pero ¿Qué quiere decir ubicar en el espacio?

## UBICACION ESPACIAL

Hay que comenzar por lo elemental: como por ejemplo un ser, designado "ente móvil" que vive en un mundo de una dimensión (figura uno) caso de una recta horizontal.

Para ese ente, las posibilidades de desplazamiento son sólo dos: hacia la derecha o hacia la izquierda (o en realidad, a lo largo de la "X", ya que "derecha" o "izquierda" entrañan que existe un punto de referencia. Sobre este aspecto se volverá más adelante.

El ente se encuentra ahora en un sistema bidimensional o sea en un plano (figura dos) que, como enseña la geometría euclidiana, es resultado de la in-

tersección de dos rectas.

Se pueden tomar dos rectas que se corten en ángulo recto y formen un sistema cartesiano ortogonal.

Ahora, si el ente se puede desplazar primero en sentido de ida y vuelta sobre el eje "X" y además en sentido de la "Y", tiene cuatro posibilidades distintas.

Si en cambio el sujeto se encuentra en un mundo tridimensional (ejes "X", "Y" y "Z" en la figura tres), sus posibilidades de movimiento son mayores: dos opciones sobre cada uno de los ejes y, además las combinaciones al pasar de un eje a otro.

Estas opciones se estudiaron en distintos animales: una oruga, por ejemplo, se desplazaría en una dimensión si se la hace recorrer un laberinto especial con forma de "I" pero, al llegar a la intersección entre el eje mayor y el menor (figura cuatro) comienza a moverse en dos dimensiones.

Un pez, en cambio, vive siempre en tres dimensiones, en tanto que un pájaro pasa parte del tiempo en ellas, aunque cuando descansa lo hace en tierra (dos dimensiones).

Lo teórico funciona muy bien pero... ¿Cómo hacen los animales para determinar su posición?

Los que tienen un sistema visual (más o menos desarrollado) se ubican en general tomando puntos de referencia (es decir elementos del ambiente que están más o menos fijos, y a los que los animales se refieren para desplazarse).

Un investigador, al observar que una avispa siempre sabía regresar a su nido, notó que el animal levantaba pequeñas montañas de piedras, ramas y otros elementos del entorno.

Cuando volaba, desde la altura, determinaba la posición de los montículos -que rodeaban la entrada de su nido- y así encontraba el camino de regreso.

Cuando el investigador cambió la posición de los montículos, el insecto no pudo hallar la entrada a su cueva.

Ya se vio -y se volverá sobre ese tema en otras notas- cuán complicado es el sistema visual (y en el caso de los insectos se agrava por que estos animales "polarizan" la luz, o sea que la descomponen en planos, de modo tal que la luz es incapaz de reflejarse o refractarse en esos mismos planos.

Claro, existen "ojos" mucho más ele-

mentales, como las manchas oculares de ciertas formas animales microscópicas o de algunos vegetales, pero el problema es otro.

¿Qué ocurre con los animales sin ojos? Los estudios revelan que utilizan otras formas de percepción (calor, tacto, sonido). Entonces el problema estaría resuelto... ¿O no?

## CONCIENCIA

Ya se sabe que se puede captar el mundo circundante, pero eso de nada sirve si, primero, no se tiene noción de uno mismo. Esto no es un mero juego filosófico, sino un hecho real.

Al entrenar astronautas se plantea el problema de que en el espacio no se puede hablar de "arriba" o "abajo", ya que al encontrarse en órbita, en estado de "caída libre", los cuerpos no ofrecen resistencia a la atracción gravitacional de los planetas.

En el entrenamiento uno de los pasos consiste en colocar al futuro astronauta en una habitación completamente aislada en cuanto a sonidos y luces y para incrementar aún más la percepción, se "cortan" las sensaciones táctiles colocando guantes y botas, tan gruesos que impiden mover los dedos y sentir siquiera la propia piel.

El resultado fue que al cabo de un tiempo, y pese a encontrarse en perfecto estado físico, el sujeto experimental no podía pararse solo, caminar o tomar algún objeto ya que, si bien lo podía observar, había perdido la noción de distancia.

Algo similar le ocurre a una persona que es "revolcada" varias veces por el oleaje del mar; si bien puede detectar la luz del Sol desde bajo del agua, su sentido de dirección, localizado en el oído medio, se pierde en forma pasajera y es así que, aún estando a poca profundidad, hay gente que se ahoga.

De manera que el problema de la ubicación no consiste sólo en determinar donde se encuentran los objetos respecto del sujeto experimental sino -lo que resulta más importante- en tener conciencia la propia posición.

En el caso de los robots no se les ha de pedir "conciencia" de sí mismos (no todavía) pero sí que tengan conocimiento de su ubicación relativa respecto de otros objetos y de sí mismos.



En las fábricas modernas se suelen utilizar brazos robot que permiten pintar autos o heladeras, o colocar piezas en plaquetas de circuitos para televisores.

Esos brazos pueden hacer una serie de movimientos fijos y determinados, dentro de tres dimensiones. O sea que, cuando se planea la movilidad de un robot, hay que determinar en cuantos planos se ha de mover y cuanto dentro de cada uno de ellos, es decir determinar el "grado de libertad".

El hombre puede mover sus brazos y manos en 360 grados, es decir en los tres planos, ¡mientras que el codo sólo puede extenderse y contraerse en un plano, conserva una limitada capacidad de movimiento en el segundo plano y está impedido de moverse en un tercero (problema que no aflige, por ejemplo, al pulpo). Es posible realizar un brazo robot totalmente flexible por activación neumática con las mismas posibilidades de movimiento, pero resulta extremadamente difícil que tenga la exquisita sensibilidad táctil con que cuenta el pulpo y que puede reconocer un cangrejo real de una imitación excelente en plástico con sólo tocarlo. La mano humana es un prodigio de exquisitez: la muñeca gira un círculo completo; los dedos, si bien limitados en su articulación, tienen mucha agilidad. Todo esto se puede imitar en robots (si bien resulta muy costoso desde un punto de vista financiero) mediante el empleo de la bioingeniería.

## CONOCER LA LIBERTAD

El problema es que el robot se de

cuenta de la cantidad de grados de libertad con los que cuenta y que pueda improvisar: si se fabrica un autómata provisto de un brazo articulado, que sólo se pueda mover en un plano y que su extremo lleve una pinza de tres elementos, también articulados que se pueden abrir y cerrar en un ángulo de 180 grados, el problema es que el robot "atíne" a tomar un objeto que no está en el plano de articulación de su brazo.

En otras palabras que el autómata, por sí mismo, pueda girar hacia un costado -si su torso no está articulado- o que lo gire si dispone de esa posibilidad, para tomar el objeto (figuras cinco y seis).

Esto lleva al problema del reconocimiento de la propia posición y de ver o captar de alguna manera el ambiente exterior.

Se puede fabricar un robot provisto de sensores táctiles (resortes conectados a un circuito elemental). Cuando uno de esos resortes se dobla, al tocar un elemento rígido, eso activa al circuito y le "dice" al robot que hay un obstáculo delante. Si además esos sensores están diseñados para determinado grado de presión antes de doblarse -de modo de poder empujar cosas que se interpongan con el robot- se puede aumentar la calidad de la información, ya que el autómata sabrá que ese obstáculo supera la fuerza de empuje del sensor y, por consiguiente, su peso (figura siete).

Si el robot, por ejemplo, está preparado para despejar los desperdicios que se acumulan en una fábrica, ese sensor especial podría servir para indicar que el objeto no es un desperdicio y activar a otro circuito que ordene al robot desviarse o informar a una computadora central sobre la novedad para que se investigue.

Esta cuestión de la reacción a los estímulos externos que revelan la posición relativa condujo, en un camino de vuelta, a estudiar la conducta humana: dados los sistemas artificiales, mas o menos elementales, que reconocen su ambiente... ¿Qué pasa con los seres humanos?

El problema es importante, sobre todo para el estudio de ciertas neurosis en las que el paciente pierde noción del mundo exterior.

## NEUROSIS ROBOTICAS

Así se han construido pequeños carri-

tos -en realidad una placa de madera con rueditas- a los que se unen fotoreceptores (células fotoeléctricas) soldadas al vehículo en un cierto ángulo respecto del eje mayor (figura ocho).

Además esos receptores controlan el movimiento de las ruedas mediante un circuito simple (figura 9) conectado con un motor.

Al poner los carros sobre una mesa en un laboratorio a oscuras, cuando se encendía una sola lámpara en medio de la mesa, los carritos reaccionaban de distinta manera ante el estímulo luminoso, en función de como estaba orientado el circuito.

Cuando el circuito era directo, o sea que la célula estimulaba el motor, el vehículo marchaba hacia la fuente luminosa, pero cuando se invertía la polaridad, "huía" de ella.

En otros casos, cuando el circuito era tal que se interferían mutuamente los impulsos de ambas células, el carro se quedaba detenido.

En otras ocasiones, al variar la conexión del circuito y el ángulo de recepción de las fotocélulas, se podía desencadenar una típica reacción de conflicto (el carrito corría hacia la luz pero, al llegar a una posición en la que el fotoreceptor de avance dejaba de percibir la luz y entraba en juego el otro, retrocedía "espantado", para después volver a avanzar nuevamente.

Todo eso demuestra que los procesos de actividad transmisora de impulsos son más que una simple transmisión (precisamente) de impulsos eléctricos; están compuestos por varias etapas, muchas de las cuales no conoce el propio sujeto.

Más difícil es entonces el problema con un robot.

Pero también demuestra otra cosa fenomenal de índole aparentemente sencilla, como el ejemplo de la luz y los carritos, comprobarían que en algunas enfermedades mentales se pueden reducir los análisis.

Esto es una tesis, por supuesto, pero de ser así... ¿Significa esto que estímulos elementales podrían desencadenar una neurosis en un sistema nervioso elemental, como el que habrán de tener algunos robots? O en otras palabras, ¿pueden enloquecer los robots?

# Interrupciones en el Z-80

Alberto Rosenfeld  
Capital

## EL MISTERIO DE LAS INTERRUPCIONES

Llamamos interrupción a una señal que es enviada al microprocesador por un dispositivo externo, "llamando su atención" y desviándola hacia una dirección predefinida donde se encuentra previamente instalado un subprograma cualquiera.

|    |     |        |
|----|-----|--------|
| 10 | ORG | 65000  |
| 20 | LD  | A, 253 |
| 30 | LD  | I, A   |
| 40 | IM  | 2      |
| 50 | RET |        |

Figura 1.  
Activación de interrupciones

El procesador, interrumpido por una tal señal, abandona momentáneamente lo que estuviera haciendo, ejecuta lo que se le mande en dicho subprograma y una vez concluido éste retoma su tarea anterior. Por poner un caso particular, el Z-80 (en el caso de la Spectrum, TK-90 o TS 2068), está en un momento dado calculando, digamos, la cuenta 3\*4; llega la señal a la entrada de interrupciones de éste y entonces deja la cuenta memorizando la dirección en que se hallaba el control al momento de la llegada de la interrupción; para cumplir con otra tarea totalmente distinta; una vez cumplida, continúa con la cuenta (3\*4) hasta que llegue la próxima interrup-

|    |     |       |
|----|-----|-------|
| 10 | ORG | 65010 |
| 20 | LD  | A, 63 |
| 30 | LD  | I, A  |
| 40 | IM  | 1     |
| 50 | RET |       |

Figura 2.  
Cancelación de interrupciones.

ción, y así sucesivamente.

Como las interrupciones trabajan automáticamente (un reloj interno provisto en la computadora se preocupa de la generación de interrupciones) se las puede utilizar para variados fines (como por ejemplo leer constantemente el teclado, cosa que hace el Spectrum) y así no tener que llamar al subprograma correspondiente con una instrucción de salto cada vez que lo necesitamos. En el modo normal de operación del Spectrum, estas interrupciones se producen constantemente y posibilitan el que ingresemos nuestros comandos desde el teclado.

Es posible "interrumpir las interrupciones" (deshabilitarlas o cancelarlas), ganando con ello algo de velocidad en los programas. Esto se hace con la instrucción DI (*disable interrupts*) del código máquina del Z-80. El teclado no se leerá a consecuencia de esto; y si estamos en BASIC no podremos tipear nada, o mejor dicho el Spectrum no se enterará de ello. La forma de restablecer el orden será usar la instrucción EI (*ena-*

*ble interrupts*) que las rehabilita antes de volver a BASIC desde una rutina en lenguaje de máquina.

Como dijimos, el uso de las interrupciones que hace el Spectrum consiste en la lectura del teclado, leyendo los valo-

|         |      |            |
|---------|------|------------|
| 10      | ORG  | 50000      |
| 20      | ENT  | #          |
| 30      | PUSH | AF         |
| 40      | LD   | A, (COLOR) |
| 50      | CP   | 8          |
| 60      | JR   | S, RESET   |
| 70      | OUT  | (254), A   |
| 80      | LD   | A, (TIMER) |
| 90      | CP   | 0          |
| 100     | JR   | S, CHANGE  |
| 110     | INC  | A          |
| 120     | LD   | (TIMER), A |
| 130     | JR   | RETURN     |
| RESET:  |      |            |
| 140     | XOR  | A          |
| 150     | LD   | (COLOR), A |
| 160     | JR   | RETURN     |
| CHANGE: |      |            |
| 170     | XOR  | A          |
| 180     | LD   | (TIMER), A |
| 190     | LD   | A, (COLOR) |
| 200     | INC  | A          |
| 210     | LD   | (COLOR), A |
| RETURN: |      |            |
| 220     | POP  | AF         |
| 230     | JP   | 56         |
| COLOR:  |      |            |
| 240     | DEFB | 0          |
| TIMER:  |      |            |
| 250     | DEFB | 0          |

Figura 3.  
Programa 1, colores de borde.

res de las teclas presionadas e incrementando la variable del sistema llamada FRAMES (TVCOUNT en TK-90) cada 20 milisegundos. La rutina encargada de esta labor se sitúa en la dirección 56 decimal, por lo tanto en la ROM del Spectrum.

Existen dos tipos de interrupciones en el Spectrum:

- Las no enmascarables (NMT), que se activan con la conexión de algún periférico. No pueden cancelarse y no nos interesan por ahora.

- Las enmascarables, que son de las cuales estuvimos hablando.

El Z-80 maneja tres modos de reacción a estas últimas interrupciones, según cuál haya sido la última de las instrucciones de código máquina IM que se haya ejecutado:

- Modo 0 (IM 0): No se utiliza normalmente y escapa a lo que exponemos en esta nota.

- Modo 1 (IM 1): es el que utiliza la máquina como anteriormente describimos.

- Modo 2 (IM 2): es el más interesante, y lo utilizaremos a continuación.

## EL SECRETO REVELADO

El modo 2 sirve al usuario para desviar el control a nuestro propio programa de interrupción (el modo 1 deja de funcionar) y si el subprograma es suficientemente corto (si se puede completar antes de que se reciba otra interrupción) todo ocurrirá como describíamos en el párrafo anterior: al ser interrumpido el Z-80, procesará nuestro pedido y seguirá lo más campante con lo que tenía entre manos antes.

Esto se logra así: debemos cargar el registro I (vector de interrupciones) con el byte más significativo (o de orden más alto) de una dirección que será la de un cierto puntero. La dirección del puntero se completará con el byte menos significativo recogido del bus de datos (y no de ningún otro registro).

Al no estar ningún otro periférico conectado, este byte tendrá el valor 255 decimal.

Entonces, si cargamos en el registro I un número, por ejemplo, 253, el Z-80 trabajando bajo modo IM 2 calculará  $253 \times 256 + 255 = 65023$ . Este byte, junto

al siguiente en la memoria -que es el 65024- conformarán ese cierto puntero que contiene la dirección de la rutina a donde acudir en caso de interrupción. Repetamos: 65023 no es la dirección de la rutina de servicio de interrupción; es la dirección donde se encuentra la dirección de dicha rutina.

Si trabajamos desde BASIC, POKEando en esta dirección podemos indicar al procesador que salte a diferentes rutinas según las necesidades. Otra posibilidad es modificar el contenido del registro I desde el lenguaje de máquina.

Pero suponiendo que queramos situar la rutina en 50000 (como se ha hecho con los tres programas que acompañan a este artículo), POKEamos así:

POKE 65023,80;  
POKE 65024,195

(ya que  $80 + 256 \times 195 = 50000$ ) y para finalizar activamos nuestro subprograma de interrupción con el programa de figura 1, y lo desactivamos con el de la figura 2, que vuelve a cargar el registro I con un 63 como estaba en un principio.

Figura 4.  
Programa 2, líneas BASIC en pantalla.

|        |                  |         |      |              |        |      |            |
|--------|------------------|---------|------|--------------|--------|------|------------|
| 10     | ORG              | 290     | ADD  | A, 48        | 570    | ADD  | A, E       |
| 20     | KEYO:            | 300     | LD   | (IX+ZERO), A | 580    | LD   | E, A       |
| 30     | HQU 0            | 310     | RET  |              | 590    | POP  | AF         |
| THREE: |                  | DIV0:   |      |              | 600    | LD   | B, ZERO    |
| 30     | HQU 3            | 320     | OR   | A            | 610    | LD   | L, A       |
| EIGHT: |                  | 330     | LD   | C, 255       | 620    | LD   | B, THREE   |
| 40     | EQU 8            | DIV1:   |      |              | MULT1: |      |            |
| 50     | ENT 8            | 340     | SBC  | HL, DE       | 630    | ADD  | HL, HL     |
| 60     | PUSH AF          | 350     | INC  | C            | 640    | DJNZ | MULT1      |
| 70     | PUSH BC          | 360     | JR   | NC, DIV0     | 650    | LD   | BC, 15360  |
| 80     | PUSH DE          | 370     | ADD  | HL, DE       | 660    | ADD  | HL, BC     |
| 90     | PUSH HL          | 380     | LD   | A, C         | 670    | LD   | B, EIGHT   |
| 100    | PUSH IX          | 390     | ADD  | A, 48        | LOAD1: |      |            |
| 110    | LD RL, (23621)   | 400     | LD   | (IX+ZERO), A | 680    | LD   | A, (HL)    |
| 120    | CALL ASCO        | 410     | INC  | IX           | 690    | CPL  |            |
| 130    | INC IX           | 420     | RET  |              | 700    | LD   | (DE), A    |
| 140    | LD (IX+ZERO), 58 | DISPLY: |      |              | 710    | INC  | HL         |
| 150    | LD H, ZERO       | 430     | LD   | HL, TRACE    | 720    | INC  | D          |
| 160    | LD A, (23623)    | 440     | LD   | DE, 24       | 730    | DJNZ | LOAD1      |
| 170    | LD L, A          | 450     | LD   | B, EIGHT     | 740    | POP  | HL         |
| 180    | INC IX           | LOAD0:  |      |              | 750    | POP  | DE         |
| 190    | CALL ASCO        | 460     | LD   | A, HL        | 760    | POP  | BC         |
| 200    | JR DISPLY        | 470     | INC  | HL           | 770    | INC  | E          |
| ASCO:  |                  | 480     | PUSH | BC           | 780    | DJNZ | LOAD0      |
| 210    | LD IX, TRACE     | 490     | PUSH | DE           | 790    | POP  | IX         |
| 220    | LD DE, 1000      | 500     | PUSH | HL           | 800    | POP  | HL         |
| 230    | CALL DIV0        | 510     | PUSH | AF           | 810    | POP  | DE         |
| ASCL:  |                  | 520     | LD   | A, 0         | 820    | POP  | BC         |
| 240    | LD DE, 100       | 530     | LD   | D, 64        | 830    | POP  | AF         |
| 250    | CALL DIV0        | 540     | LD   | B, THREE     | 840    | JP   | 56         |
| 260    | LD DE, 10        | MULT0:  |      |              | TRACE: |      |            |
| 270    | CALL DIV0        | 550     | RRCA |              | 850    | DEFM | "0000:000" |
| 280    | LD A, L          | 560     | DJNZ | MULT0        |        |      |            |

```

10  ORG 50000
20  ENT $
30  PUSH AF
40  PUSH BC
50  PUSH DE
60  PUSH HL
70  LD HL, (VCTR)
80  LD A, (HL)
90  CP 0
100 JR Z,BEGIN
110 LD D,A
120 INC HL
130 LD E, (HL)
140 LD A, (DRTN)
150 CP 0
160 JR Z,PASS
170 INC A
180 LD (DRTN), A
190 JR BORDER
PASS:
200 XOR A
210 LD (DRTN), A
220 LD A, (VCTR)
230 PUSH AF
240 CP 254
250 JR Z,CRRY
260 CP 255
270 JR Z,CRRY
280 JR ADDTWO
CRRY:
290 LD A, (VCTR+1)
300 INC A
310 LD (VCTR+1), A
ADDTWO:
320 POP AF
330 ADD A, 2
340 LD (VCTR), A
350 JR BORDER
BEGIN:
360 LD HL, 0
370 LD (VCTR), HL
380 JR RTN
BORDER:
390 LD A, (23624)
400 LD B, 3
LOOP0:
410 RRCA
420 DJNE LOOP0
LOOP1:
430 OUT (254), A
440 LD B, 0
FRQNCY:
450 DJNE FRQNCY
460 XOR R, 16
470 DEC R
480 JR NZ, LOOP1
RTN:
490 POP HL
500 POP DE
510 POP BC
520 POP AF
530 JP 56
DRTN:
540 DEFB 0
VCTR:
550 DEFB 0, 0

```

Figura 5.  
Programa 3, música permanente.

Estos programas se encuentran en 65000 y 65010 respectivamente, y son reubicables.

Lo último que debemos saber es que el programa de interrupción debe hacer al principio un PUSH de los registros que vaya a alterar y al final los correspondientes POP en orden inverso. Esto garantiza que la tarea que estaba ejecutando el procesador cuando llegó la interrupción no se vea alterada. También es de rigor en Spectrum y similares volver del programa de servicio con una instrucción JP 56 (en vez de RET) para no perder el control.

## ALGUNAS APLICACIONES

### • Programa 1

Lo que hace es simple: vira el color del borde (sin incluir las dos últimas líneas) de negro a blanco, pasando por los ocho colores; por más que cambiemos el color del borde, continuará donde quedó. En la figura 3 tenemos el programa, y se observa que se puede cambiar el tiempo de permanencia de un color -si se ensambló en 50000- POKEando en 50014 un número de 0 a 255.

### • Programa 2

Utilitario (simulación del comando TRACE que equipa a algunos BASICs) que nos ofrece la visualización en la esquina superior derecha del número de li-

nea e instrucción que se está ejecutando, ordenado por unidades y separado por dos puntos. Si el programa BASIC finalizó, quedará en pantalla el último número de línea hasta que se desactiven las interrupciones y se borre la pantalla.

Si escribimos instrucciones sin número de línea confundiremos al programa, que mostrará "q534:001", pero volverá a la normalidad si ejecutamos nuevamente el BASIC. Lo podemos ver en figura 4.

### • Programa 3

Quizás el más sofisticado de todos. Interrumpe cada programa (en BASIC o Assembler) y emite un trozo de una nota musical, retorna, interrumpe nuevamente, toca otro trozo, etc., y así cambiando la frecuencia cada tanto.

Tendremos entonces una melodía que suena simultáneamente con la ejecución del programa, interrumpiéndolo en forma imperceptible. Esta es la técnica utilizada en programas como Tres semanas en el Paraíso, Marble madness, etc.

Como se ve en la figura 5, se puede cambiar la duración de las notas (no de cada una) con POKE 50019, x, donde x está entre 0 y 255. En la dirección 50062 POKBaremos el byte menos significativo y en 50063 el más significativo de la dirección inicial donde guardaremos las notas musicales. Lo mismo haremos en 50095 y 50096.

En la figura 6 tenemos los datos de los valores de las notas. Por ejemplo, si D0 es la primera nota y la tabla se encuentra en 60000, POKEamos aquí un 59 y en 60001 un 32. Se necesitan dos números para definir la dirección de cada nota. Para finalizar la melodía, ponemos dos ceros.

Como trabajo para los lectores proponemos calcular las notas para las demás octavas de la figura 6, ya que sólo están las equivalencias para la primera octava, y así se limita la composición de fragmentos musicales interesantes.

Para probar la melodía se puede utilizar el trozo de programa que comienza con la etiqueta LOOP1 y termina en JR NZ, LOOP1, del programa 3. La entrada se realiza con los registros D (valor 1) y E (valor 2) para cada nota.

|     |       |
|-----|-------|
| DO  | 59,32 |
| DO# | 55,34 |
| RE  | 52,35 |
| RE# | 49,38 |
| MI  | 46,40 |
| FA  | 44,42 |
| FA# | 41,45 |
| SOL | 39,47 |
| LA  | 35,53 |
| LA# | 33,57 |
| SI  | 31,60 |

Figura 6. Equivalencias de las notas.

*Para carga, control y edición de programas en código máquina*

Eduardo Kiszka  
Resistencia, Chaco

# Monitor Hexa MSX

Este utilitario realmente breve y totalmente hecho en BASIC nos permitirá el trabajo cómodo con programas en lenguaje de máquina si no poseemos un ensamblador. Aunque no intenta reemplazarlo, es una alternativa práctica para cargar, listar, grabar, leer, ejecutar, insertar y trasladar programas en código, o manipular datos en la memoria. Todos los códigos o datos se deben indicar en sistema numérico hexadecimal. Quienes no estén acostumbrados a esta notación y tengan intenciones de profundizar en el assembler... mejor que vayan estudiándolo, porque la comodidad que proporciona es muy grande y se puede lograr una mayor comprensión del funcionamiento del microprocesador si "pensamos" en este sistema.

Con este Monitor Hexa sólo podemos cargar contenidos de memoria entre las direcciones &HCFFF y &HEFFF.

El manejo del programa es por demás sencillo, y se hace desde un menú principal que ofrece, entre otras opciones:

## Cargar

Sólo hay que poner la dirección de comienzo del ingreso de datos. Para salir del modo de carga, ingresar un dato "ZZ".

## Listar

Colocar la dirección a partir de la cual queremos el listado. Este sale de a

quince direcciones; pulsando la barra espaciadora obtendremos las quince siguientes. Con la tecla "Z", las quince anteriores.

## Insertar

En caso de haber olvidado uno o más códigos en la carga, podemos insertarlos en su lugar desplazando el bloque que comienza en el primero erróneo hacia direcciones superiores. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Supongamos que hay que cargar el programa:

| dirección | código |
|-----------|--------|
| D609      | F3     |
| D60A      | 0B     |
| D60B      | 99     |
| D60C      | 3E     |
| D60D      | 20     |

y que lo hemos cargado saltándonos el 99 de la dirección D6DB. Entonces para solucionarlo pedimos Insertar y contestamos a las preguntas "Desde" y "Hasta" con las direcciones D6DB y D6DC, e indicamos que el número de direcciones a insertar es 1, ya que hemos olvidado sólo un código. Esto mueve un bloque haciendo espacio para, ahora, cargar el código olvidado en la dirección D6DB.

## Trasladar

Funciona de forma semejante a la opción anterior. Si, por ejemplo, tenemos un programa entre las direcciones D000 y DA00 y necesitamos transferirlo a la dirección 8000, pedimos trasladar e indicamos direcciones D000, DA00 como inicio y fin del bloque a transferir, y 8000 como nueva dirección.

Las demás opciones son claras y su nombre en el menú es elocuente.

## Estructura del programa

10=Reserva memoria para variables alfanuméricas. 20=Dirección mínima para carga de código 30/140=Menú principal. 150/160=Establece la opción. 170/270=Entrada de códigos. 280/400=Listado. 410/460=Resguardo de códigos. 470/510=Lectura. 520/570=Ejecución. 580/670=Mueve bloques. 680/780=traslado de códigos. 790=Fin.

## Tabla de variables

RE=Dirección mínima de memoria. P=Opción del menú. AS, A=Dirección de comienzo de carga o listado. BS, B=Código en hexadecimal. C=Controla quince direcciones. L=Dirección a listar. DS=Control de listado. NOS=Nombre del programa. DES=Dirección de ejecución. N=Números de dirección a insertar. I=En línea 640, dirección a trasladar. CS, C=Nueva dirección.

# SINIESTROS

Gastón Nestor González

*Este utilitario fue  
diseñado para estudios  
jurídicos que trabajan  
con compañías de  
seguros y dotados de  
computadoras  
Commodore128 con  
disketeras 1571 ó 1541  
y monitor de  
80 columnas.*

Su desarrollo le permite distribuir en archivos diferentes, (según esté en etapa de investigación o juicio) cada uno de los siniestros. Además puede presentarlos en pantalla o impresora y actualiza automáticamente el valor de la demanda, por el índice de precios al consumidor o de precios mayoristas, conforme se determine.

En principio es necesario contar con tres discos: uno con el programa en sí, otro denominado SINIESTRO y el ter-

## ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

|             |                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | Cierra todos los archivos                                                                                                                       |
| 90-175      | Menú                                                                                                                                            |
| 300-384     | Escritura de siniestros                                                                                                                         |
| 430-560     | Lectura de siniestros                                                                                                                           |
| 600-840     | Lectura, escritura y creación de diversos archivos para consulta, por medio del cual se conoce el lugar de grabación del siniestro en el disco. |
| 900-1000    | Impresión de todos los siniestros.                                                                                                              |
| 1200-1610   | Escritura del archivo juicio.                                                                                                                   |
| 1650-2040   | Lectura del archivo juicio.                                                                                                                     |
| 2600-2710   | Escritura de los índices de actualización monetaria.                                                                                            |
| 3000-3200   | Actualiza los montos de siniestro.                                                                                                              |
| 3300-3530   | Actualiza los montos de juicio.                                                                                                                 |
| 3600-3840   | Modificación de campos del archivo Siniestro.                                                                                                   |
| 4000-4220   | Creación, lectura y escritura de archivos para consulta.                                                                                        |
| 6000-6030   | Directorio.                                                                                                                                     |
| 6100-6850   | Modificación del juicio.                                                                                                                        |
| 6900-6983   | Impresión de todos los siniestros devueltos.                                                                                                    |
| 7000-7983   | Impresión de todos los siniestros en vigencia.                                                                                                  |
| 7100-7183   | Impresión de todos los siniestros en general.                                                                                                   |
| 13100-13280 | Impresión de un siniestro.                                                                                                                      |
| 13300-13540 | Lectura del archivo juicio.                                                                                                                     |
| 13600-13970 | Impresión de un juicio.                                                                                                                         |
| 15000-15160 | Listado de todos los siniestros                                                                                                                 |
| 50000-50040 | Subrutina de error                                                                                                                              |
| 51000-51190 | Variación de índices de actualización                                                                                                           |

cero bautizado JUICIO.

Antes de inscribirse un siniestro en investigación (disco 2) o en el del juicio (número 3) se deben crear los índices. Para ello deberá insertar el disco 2 de siniestro. Luego elegir la opción 9 del menú y esperar. A continuación se repite la operación, pero con el disco 3 y la opción 17. Esto creará un pequeño archivo que usted no utilizará, aunque sí su C-128, para saber en que posición está grabado el siniestro o juicio. La operación anterior se realiza una sola vez, al comenzar un nuevo disco.

Un estudio jurídico puede trabajar con más de una compañía de seguros a la vez, por lo cual cuando se lee la op-

ción 2, se debe ingresar el número de siniestro y el de la compañía de seguros correspondiente.

Al revisar el nombre de los campos del archivo Siniestro, el usuario encontrará "MONTO Y GASTOS", dos campos que contendrán sumas expresadas en australes y que, con el paso del tiempo, deberán actualizarse. Para ello se emplea una tabla de indexación monetaria, según índices de Precios al Consumidor o Por Mayor.

En la opción 14 del menú está la escritura de tablas de actualización, tanto mayoristas como minoristas.

Mediante la opción 19 se dispone de los coeficientes de actualización

Por otra parte existe la posibilidad de imprimir un solo siniestro o juicio, mientras la opción 15 presenta la totalidad de ellos en pantalla y la 10 por impresoras.

Existen dos clases de siniestros: los devueltos (todos aquellos que han sido pagados o no) y en vigencia (en investigación).

Es posible sacar listados diferenciales a través de las opciones 8 y 18 respectivamente.

En cuanto a las opciones 12 y 13 actualizan todas las cifras disponibles en los archivos siniestro y juicio desde el momento de origen y por la tabla de indexación seleccionada previamente.

## TABLA DE VARIABLES

a, e, p, t, j, d: variables utilizadas en los distintos submenús.

dc\$ = Día de consulta

cn = Número de compañía

sn\$ = Número de siniestro

fo\$ = Fecha de acaecido

fr\$ = Fecha de recibido

fd\$ = Fecha de devuelto

fa\$ = Fecha de actualización.

j\$ = Juicio.

rs = Recupero.

gs = Gastos

es = Estado

os = Observación.

is = Utilizada para los archivos índices.

da\$ = Guarda todos los campos del archivo Siniestro.

ac\$ = Actora

de\$ = Demandada

fi\$ = Fecha de inicio.

mo\$ = Monto

fi\$ = Fecha actualización del archivo Juicio.

cn\$ = Número de carpeta

ma\$ = Materia

ra\$ = Radicación

fu\$ = Fuero

ju\$ = Juzgado

se\$ = Secretaría

ej\$ = Estado del juicio

ob\$ = Observaciones

aap\$ = Apellido

nno\$ = Nombre

d\$ = Domicilio

lo\$ = Localidad

te\$ = Teléfono

cs\$ = Compañía de Seguros

tj\$ = Tasa de justicia

ta\$ = Tasa de abogado

pm\$ = Perito mecánico

pc\$ = Perito Contador

pmn\$ = Perito médico

et\$ = Estudio.

*Hagamos un poco de geometría experimental: un cono es una superficie comparable a la que obtenemos si unimos dos embudos por sus picos, o dos sombreritos chinos por sus vértices.*

# Cónicas

Hung Chen  
Olivos, PBA

Hagamos ahora geometría algo más abstracta: un cono es la superficie generada en el espacio tridimensional por una recta al girar en torno a un eje que la atraviesa y que no es paralelo ni perpendicular a ella.

Llamamos cónicas a aquellas curvas planas provenientes de la intersección de un cono y un plano en el espacio. Dependiendo de la situación relativa del cono y el plano obtendremos diferentes formas y tamaños de cónicas.

Algunas cónicas son habituales en nuestra vida diaria: el límite del cono de luz proyectado por un velador sobre la pared, por ejemplo, es casi siempre una rama de una hipérbola. El chorro de agua que sale de una manguera forma una parábola. Si vemos el borde de un vaso en perspectiva vemos una elipse, y si lo miramos desde arriba, vemos una circunferencia. Todas estas figuras son cónicas, y resulta un ejercicio mental interesante pensar qué posición deben adoptar el cono y el plano para producir las.

Matemáticamente hablando, las cónicas tienen ecuaciones que las describen en función de las coordenadas del

plano que ocupan sus puntos. Estas ecuaciones son importantísimas en varios capítulos de la física, porque muchos fenómenos naturales siguen leyes expresables por estas ecuaciones (en especial en astrofísica, dado que los objetos celestes siguen trayectorias "cónicas").

Estas ecuaciones pueden corresponder a un tipo determinado de cónica, o pueden abarcar a todas las cónicas conocidas. En el primer caso, la ecuación se llama ordinaria, y su forma, como hemos dicho, depende de la cónica especial que describe. En el segundo caso, la ecuación es la general, que determina el tipo de cónica por cierta relación entre sus coeficientes.

Para determinar la ecuación de una cónica hace falta dar ciertos parámetros relacionados con su forma y situación en el plano. Por ejemplo, conocer la ecuación de una circunferencia implica conocer las coordenadas de su centro y su radio; con esto, queda inequívocamente descrita la circunferencia. Otros parámetros relevantes son la excentricidad de la cónica (especie de medida del "achatamiento" de, por ejemplo, u-

## Estructura del programa

90/2160=Forma ordinaria. 180/  
380=Circunferencia. 390/970=Elipse.  
980/1690=Hipérbola. 1700/  
2160=Parábola. 2170/2360=Subrutina de escritura de ecuación en forma general. 2370/2570=Gráficos. 2580/2620=Forma general.

na elipse), o las asíntotas (rectas a las que tiende a "pegarse" una hipérbola cuando nos aproximamos al infinito).

A partir de los parámetros de situación de una ecuación de cualquiera de los dos tipos nombrados, este muy bien logrado programa educativo (que debe haber dado bastante trabajo a su autor) calcula los coeficientes y escribe la ecuación en forma matemáticamente correcta. Además, si lo deseamos, dibuja la cónica en pantalla, acompañando el gráfico con la ecuación obtenida.

Es un auxiliar invaluable para los estudiantes de geometría analítica. ●

# GENERADOR DE DATAS DE SPRITE

Walter H. Martínez  
Florencio Varela P.B.A.

*Este generador será de gran ayuda para los usuarios de Commodore, puesto que todos ya sabemos que a la hora de realizar los DATAS de un SPRITE en un programa, nos encontramos con la tediosa tarea de tomar una hoja cuadrículada, llenar los cuadritos, sumar y sumar.*

El mismo en sí lo que hace es verificar todas las posiciones de pantalla (dentro de la cuadrícula) y sumar como cuando lo hacemos sobre la hoja cuadrículada.

El programa se presenta de la siguiente manera:

Se divide en 4 partes:

- \* 1- La presentación, en la cual tenemos la opción de ver las instrucciones.
- \* 2- Las instrucciones, básicas para el manejo del programa.
- \* 3- Presentación de la cuadrícula con las coordenadas en pantalla, ingreso de coordenadas.
- \* 4- Impresión de los DATAS.

Este programa puede ser corrido en máquinas C-64/128, y ocupa aproximadamente 32K.

Se aclara también, que en el listado se observan corchetes, dentro de los cuales se muestran, para su mayor comprensión, movimientos de cursor (arriba, abajo, izquierda, derecha), y colores, que aparezcan pulsando las teclas que se señalan, como por ejemplo: ctrl es control, y pulsando esta y el número correspondiente, se obtendrá el color señalado.

Este mismo procedimiento se realizará cuando encontremos la abreviatura comm.

Y cuando aparezca la abreviatura sh., habrá que pulsar simultáneamente la tecla shift con todos y cada una de las letras o símbolos que se encuentren dentro del corchete.

## TABLA DE VARIABLES

- \* A: junto con E, F, A1, A2, A3 y A4 se utilizan para los "bucles" FOR NEXT
- \* B, C, G, K, M, N, Q, T, U, V, y W: contadores
- \* H, A9: extraen datos
- \* I: variable de posiciones de pantalla
- \* J: válida entrada fila
- \* O: utilizada para analizar el valor de determinada posición de pantalla y memoria
- \* P: constante
- \* X: contiene la cantidad de columnas
- \* Z: se utiliza en determinadas pokes
- \* A\$: acumulador
- \* A\$: válida entrada columna
- \* B\$: datos correctos o no
- \* C\$: genera los datos o no
- \* D\$: examina el teclado para ir a una determinada línea
- \* E\$: contiene cadena
- \* F\$: contiene ubicaciones del cursor.

## SUPLEMENTO DE PROGRAMAS

Continuando con lo iniciado en el número anterior, en esta edición **PROGRAMACION** incorpora el presente suplemento separable, con el listado de todos los programas publicados en este número.

Es nuestra intención que éste sea un servicio más, y lo hemos diseñado pensando en brindar mayor comodidad para teclear los listados.

Sugerimos que se lo use separado del cuerpo principal de la revista, haciendo más manejable la carga de programas. Se puede además guardarlo para integrarlo con el tiempo una valiosa colección.

En su interior usted encontrará los listados ordenados alfabéticamente por marca de computadoras. Como es habitual en **PROGRAMACION**, a cada listado corresponde un texto explicativo en el cuerpo central, que incluye la estructura y la tabla de variables del programa. Es conveniente e ilustrativo tener dicha explicación a la vista durante la carga.

Hemos tomado además una medida adicional para facilitar el tipeado de los listados. Hay casos en que el conjunto de caracteres de la computadora incluye símbolos gráficos o caracteres no alfanuméricos cuya identificación o ubicación sobre el teclado puede ser difícil, por corresponder a la pulsación de más de una tecla en forma simultánea o porque los dichos caracteres no se muestran impresos en las teclas.

En estos casos, cuando ha sido posible, los caracteres han sido reemplazados en el listado por una explicación de las teclas a pulsar, entre corchetes. Así por ejemplo la expresión [12 SHIFT A] indica pulsar doce veces las teclas SHIFT y A a la vez.

Recibiremos con gusto la opinión de los lectores sobre esta nueva idea, de forma de mejorarla y seguir haciendo entre todos a nuestra revista.

**PROGRAMACION**

[illegible]

```

.235,141
10080 DATA 255,2,170,79,201,178,208,13
.189,0
10080 DATA 133,205,193,206,169,255,141
.252,2,176
10100 DATA 62,141,242,2,169,3,141,241,
2,169
10110 DATA 0,133,77,165,205,197,206,24
0,12,164
10120 DATA 205,200,152,197,206,240,36,
185,205,16
10130 DATA 15,173,252,2,201,245,208,8,
173,9
10140 DATA 210,141,252,2,176,17,173,9,
210,164
10150 DATA 205,145,203,200,152,201,60,
208,2,169
10160 DATA 0,133,205,169,40,141,43,2,1
04,160
10170 DATA 164,64,165,205,197,206,240,
19,169,40
10180 DATA 141,43,2,173,252,2,201,255,
208,17
10190 DATA 164,206,177,203,141,252,2,2
0,152,201
10200 DATA 60,208,2,169,0,133,206,76,9
228

```

## GENERADOR DE SPRITES

```

1 REM #####
2 REM # GENERADOR DE DATAS DE SPRITE #
3 REM # WALTER MORALES MARTINEZ #
4 REM # PROGRAMACION N° 30 #
5 REM # COMMODORE 64 /128 #
6 REM #####
7 REM

10 GOTO1260
20 REM IMPRIME LA CUADRICULA Y LOS DATOS
30 SCORE LA PANTALLA
40 FORA=1013701096:POKEA,B
50 B=B+1:IFB=255THEN70
60 NEXT
70 C=48
80 FORA=1071701391$TED40:C=C+1
90 IF C>18THEN100G110
100 POKEA,C:NEXT
110 B=1073:F=1096
120 FORA=STOP:POKEA,80:NEXT
130 B=A+16:F=8+23
140 G=C+1:IFG<>22THEN120
150 FORA=1072701872$IED40:POKEA,103:NEXT
160 FORA=1913701936:POKEA,99:NEXT
170 FORC=1427,6:POKE1467,9:POKE1507,12:P
    OKE1547,1
180 B=1430:F=1431:G=0:PRINTAB (33) "
    COLUMNA"
190 FORA=STOP:G=G+1
200 IFG<>2THEN210ELSEB230
210 READ:IFB=-2THENG=0:GOTO2160
220 POKEA,B:NEXT
230 B=A+38:F=8+1:B=0:GOTO190
240 REM PIDE COORDENADAS
250 REM DE COLUMNA
260 REM Y DE FILA
270 G=C+1
280 IFG=17THEN300
290 INPUT "[ARRIBA] [9 SPC] [RVS ON] [SUPT
+ ] COLUMNA [12 SPC]: [RVS OFF] ";A$:GOSUB
3000:GOTO310
310 INPUT "[20 ABAJO] [9 SPC] [RVS ON] [SUPT
+ ] COLUMNA [12 SPC]: [RVS OFF] ";A$:GOSUB
3200
310 IF A$="A" THEN I=1073:GOTO570
320 IF A$="B" THEN I=1074:GOTO570
330 IF A$="C" THEN I=1075:GOTO570
340 IF A$="D" THEN I=1076:GOTO570
350 IF A$="E" THEN I=1077:GOTO570
360 IF A$="F" THEN I=1078:GOTO570
370 IF A$="G" THEN I=1079:GOTO570
380 IF A$="H" THEN I=1080:GOTO570
390 IF A$="I" THEN I=1081:GOTO570
400 IF A$="J" THEN I=1082:GOTO570
410 IF A$="K" THEN I=1083:GOTO570
420 IF A$="L" THEN I=1084:GOTO570
430 IF A$="M" THEN I=1085:GOTO570
440 IF A$="N" THEN I=1086:GOTO570
450 IF A$="O" THEN I=1087:GOTO570
460 IF A$="P" THEN I=1088:GOTO570
470 IF A$="Q" THEN I=1089:GOTO570
480 IF A$="R" THEN I=1090:GOTO570

```

```

490 IFA4="S" THEN I=1091:GOTO570
500 IFA4="V" THEN I=1092:GOTO570
510 IFA4="O" THEN I=1093:GOTO570
520 IFA4="W" THEN I=1094:GOTO570
530 IFA4="N" THEN I=1095:GOTO570
540 IFA4="X" THEN I=1096:GOTO570
550 GOTO570
560 REM PIDE COORDENADA DE FILA
570 INPUT "ARRIBA" [15 SPC] [RVS ON] [SUPT +
+ ] FILA [9 SPC] : [RVS OFF] "J:GOSUB2000
580 IF J=1 THEN G=0
590 IF J=2 THEN I=I+40:GOTO580
600 IF J=3 THEN I=I+80:GOTO580
610 IF J=4 THEN I=I+120:GOTO580
620 IF J=5 THEN I=I+160:GOTO580
630 IF J=6 THEN I=I+200:GOTO580
640 IF J=7 THEN I=I+240:GOTO580
650 IF J=8 THEN I=I+280:GOTO580
660 IF J=9 THEN I=I+320:GOTO580
670 IF J=10 THEN I=I+360:GOTO580
680 IF J=11 THEN I=I+400:GOTO580
690 IF J=12 THEN I=I+440:GOTO580
700 IF J=13 THEN I=I+480:GOTO580
710 IF J=14 THEN I=I+520:GOTO580
720 IF J=15 THEN I=I+560:GOTO580
730 IF J=16 THEN I=I+600:GOTO580
740 IF J=17 THEN I=I+640:GOTO580
750 IF J=18 THEN I=I+680:GOTO580
760 IF J=19 THEN I=I+720:GOTO580
770 IF J=20 THEN I=I+760:GOTO580
780 IF J=21 THEN I=I+800:GOTO580
790 GOTO570
800 INPUT "ARRIBA" [7 SPC] [RVS ON] [SUPT + ]
DATOS CONECTOS [5/N] : [RVS OFF] "B4:00
SUB2000

```

```

805 IFA4="I" THEN G=0:IF G=8 THEN I=0:GOTO270
810 FOR I=102:G=4:1:IF G=504 THEN PRINT "CL
R" [2 ABajo] DATOS AGOTADOS " : FOR N=1 TO 2000 :
NEXT GOTO10
815 GOTO270
820 INPUT "ARRIBA" [5 SPC] [RVS ON] [SUPT +
+ ] GENERA LOS DATOS [5/N] : [RVS OFF]
" : C4:GOSUB
2000:IF C4<5 THEN G=0
830 REM ANALIZA LA PANTALLA P/SABER QUE
CUADROS ESTAN LLENOS
840 M=1073:M=4915:G=0
850 G=PRN (M) : P=0
860 IFO=102 THEN G=0
870 P=1
880 G=0+1
890 IFO=1 THEN I=160
900 IFO=17 THEN I=128:GOTO1150
910 IFO=2 THEN I=64:GOTO1150
920 IFO=3 THEN I=32:GOTO1150
930 IFO=4 THEN I=16:GOTO1150
940 IFO=5 THEN I=8:GOTO1150
950 IFO=6 THEN I=4:GOTO1150
960 IFO=7 THEN I=2:GOTO1150
970 IFO=8 THEN I=1:GOTO1150
980 IFO=9 THEN I=128:GOTO1150
990 IFO=10 THEN I=64:GOTO1150
1000 IFO=11 THEN I=32:GOTO1150
1010 IFO=12 THEN I=16:GOTO1150
1020 IFO=13 THEN I=8:GOTO1150
1030 IFO=14 THEN I=4:GOTO1150
1040 IFO=15 THEN I=2:GOTO1150
1050 IFO=16 THEN I=1:GOTO1150
1060 IFO=17 THEN I=128:GOTO1150
1070 IFO=18 THEN I=64:GOTO1150

```

```

1080 IFQ=19 THEN B=32:GOTO1150
1090 IFQ=20 THEN B=14:GOTO1150
1100 IFQ=21 THEN B=8:GOTO1150
1110 IFQ=22 THEN B=4:GOTO1150
1120 IFQ=23 THEN B=2:GOTO1150
1130 IFQ=24 THEN B=1:GOTO1150
1140 P=0:Q=0:S=0:M=M+17:GOTO1150
1150 S=S+8
1160 IFQ=5 THEN I=200
1170 IFQ=14 THEN I=200
1180 IFQ=24 THEN I=200
1190 P=0:M=M+1:GOTO1150
1200 G=0+1:N=N+1:POKE8,S:S=0
1210 IFQ=63 THEN I=240
1220 IFQ=24 THEN I=190
1230 GOTO1140
1240 REM IMPRESION DE DATAS
1250 PRINT"[CLS][MKT]";POKE53280,12:
POKE53281,12
1260 E=49152:F=49156:T=29990:G=0
1270 T=T-10:U=0+1:PRINT;"DATA ";
1280 FORA=ETOC:V=V+1:G=0+1
1290 G=PEEK(A)
1300 IFV=1408 G=63 THEN I=240
1310 PRINT"; ";NEXT:PRINT:IFU=5 THEN REMD
1320 W=W+1:IFW=4 THEN B=A+1:F=S+6:GOTO1270
1330 V=0:E=A+1:F=S+14:GOTO1270
1340 PRINTO:V=0:IFQ=63 THEN REMD
1350 GOTO1320
1360 PRINT"":POKE53280,11:POKE53281,11:REM
PRESENTAC
ION
1370 PRINT"[HOME][FVS ON][BLK][ABAJQ]";
DER.) WALTER
HORACIO MARTINEZ Y ...:GOSUB1410
1380 PRINT"[HOME][ABAJQ]";[7 DER.] WALTER
HORACIO MART
INEZ Y ...:GOSUB1410
1390 GETM:IFM<0 THEN I=420
1400 GOTO1370
1410 FORA=97050:NEXTA:RETURN
1420 REM CONTINUA LA PRESENTACION
1430 E$="SORTI":F$="":X=16:GOSUB1490
1440 E$="[SHEF +]PRESENTAS":(F$=")[HOME]";[3
ABAJQ]";X=
2:GOSUB1490
1450 FORA=170100:NEXTA:GOTO1580
1460 E$="[TEL]PUBLICADO POR:F$=")[HOME]";[21
ABAJQ]";
X=10:GOSUB1490
1470 E$="[TEL]PROGRAMACION":F$=")[HOME]";[22
ABAJQ]";
X=10:GOSUB1490
1480 GOTO1320
1490 FORA=170100:NEXTA:FORB=39:XTOSTEP-1
1500 PRINTF$PC(B+X)MID$(E$,A,1)";
":NEXT:NEXT
1510 RETURN
1520 E$="NECESITA INSTRUCCIONES (S/N)
Y:F$=")[HOME]";
SHEF +];[4 ABAJQ]";X=4
1530 FORA=170100:NEXTA:FORB=39:XTOSTEP-1
1540 PRINTF$PC(B+X)MID$(E$,A,1)";
":NEXT:NEXT
1550 GOTO1370
1560 POKE53280,12:POKE
53281,12:PRINT"[MKT]";RETURN
1570 REM REM COLOCA EL RECTANGULO EN EL
CUAL SE ENCU
ENTRA EL TITULO DEL PROGRAMA

```

```

1580 Y=0:PRINT"[MT]":G=0
1590 FORA=1265TO1745STEP40:GOTO1630
1600 FORA=1785TO1822:GOTO1630
1610 FORA=1782TO1828STEP-40:GOTO1630
1620 FORA=1266TO1225STEP-1
1630 POKEA,30:3-A:FORA1-
17030:NEXTA:POKEB,102:NEXTA
1640 G=G+1
1650 OXGOTO1660,1610,1640
1660 GOTO1780
1670 PRINT"[MT]":G=0
1680 FORA=5533TO560178STEP40:GOTO1720
1690 FORA=5605TO56094:GOTO1720
1700 FORA=56054TO5574STEP-40:GOTO1720
1710 FORA=55534TO554978STEP-1
1720 3-A:FORA4=1705:NEXTA4:POKEA,1:POKEB,0
1730 NEXTA
1740 G=G+1
1750 OXGOTO1690,1700,1710,1760
1760 G=0:GOTO1780:IFD4="5"THEN2020
1762 IFD8="N"THEN1580
1770 GOTO1670
1780 READA3:IFA3=-1THEN1460
1790
A3=A3+1000:A3=A3+54372:IFORA3=17012:NEXTA3
1794
IFA3=1349THENPOKEA9,110:POKEA5,1:GOTO1800
1796
IFA3=1356THENPOKEA9,77:POKEA5,1:GOTO1800
1798 FORA9,81:POKEA5,1:3A=0:A5=0
1800 GOTO1780
1810 DATA
308,307,347,387,388,389,349,313,312,311,35
1,331,392,393,352
1820 DATA

```

```

315,355,317,356,357,397,395,321,320,319,35
9,399,400,401,360,405
1830 DATA
364,324,323,363,403,409,369,326,367,407,37
3,332,331,371,411
1840 DATA 412,336,375,416,377,
421,380,340,339,379,4
19
1850 DATA 312,471,470,510,550,551,
476,475,474,514,5
54,539,536,515,521
1860 DATA 480,479,519,559,560,
565,525,484,523,563,4
89,488,487,528,568
1870 DATA 573,533,492,531,571,
497,496,536,576,575,6
71,630,629,669,709
1880 DATA 710,635,634,633,673,713,
714,715,674,640,6
39,679,719,718,683
1890 DATA 684,644,643,642,722,728,
687,647,646,6
86,726,650,650,730
1900 DATA 654,653,652,693,733,658,657,
656,694,736,7
37,738,697,-1
1910 DATA 49,48,49,49,49,50,
49,51,49,52,49,53
1920 DATA 49,54,49,55,49,56,49,
57,50,48,50,49,-2
2000 POKE54294,15:POKE54277,88:
POKE54278,15:POKE542
74,15:POKE54278,89
2010 POKE54273,55:55:POKE54272,52:POKE54
276,65:FORA

```

```

-15010:RENTA:POKE54276,64:RETURN
2015 REM INSTRUCCIONES
2020
PRINT"[CLR]";PRINTCHR$(14):PRINTSPC(7);"[3
ARAJ
O
J[SHIFT 2]L COORDENADOR NOS PRESENTARA UNA"
2030 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]CUADRICULA DE 24*21
CASILLAS
. [SHIFT A] UN "
2040 PRINTSPC(3);"[LADO.O SOBRE ELLAS TIENDRE-
NOS LAS"
2050 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]COORDENADAS PARA
PODER '[SHIFT
T P][SHIFT I][SHIFT M][SHIFT T][SHIFT A][SHIFT
R] C/U"
2060 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]DE LAS MISMAS .
[SHIFT L]JUEGO
NOS CONSULTARA"
2070 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]POR LA COLUMNA Y
FILA . [SHIFT
T P]ARA QUE NO"
2080 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]NOS EQUIVOCUEMOS
NOS PRESENT
ARA SI "
2090 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]LOS DATOS QUE LE
DAMOS SON C
QUEEC-"
2100 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]TOD: SI LO SON
PONREMOS LA

```

```

[SHIFT S]' Y"
2110 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]CUANDO QUEREMOS
IMPRIMIR
LOS DA-"
2120 PRINTSPC(3);"[ARAJOC]TAS PONREMOS LA
LETRA '[SHIFT
T I]'. [7 SPC]";FORA=10014000:NEXTA
2130 PRINT"[HOME][ARAJOC]"TAB(7);"[BLK][RVS
ON][SHIFT
P][SHIFT U][SHIFT S][SHIFT A][SHIFT U][SHIFT
M][SHIFT A][S
FUT T][SHIFT E][SHIFT C][SHIFT L][SHIFT
A][SHIFT P]/[SHIFT
C][SHIFT O][SHIFT M][SHIFT E][SHIFT M][SHIFT
2][SHIFT A]I
SHIFT A][RVS OFF]";GOTO2170
2140 PRINT"[HOME][ARAJOC]"TAB(7);"[SHIFT
P][SHIFT U][SHIFT
T L][SHIFT S][SHIFT A][SHIFT U][SHIFT M][SHIFT
A][SHIFT SP
C][SHIFT T][SHIFT E][SHIFT C][SHIFT L][SHIFT
A][SHIFT P]/I
SHIFT C][SHIFT O][SHIFT M][SHIFT E][SHIFT
M][SHIFT E][SHIFT
A][SHIFT A]";GOTO2170
2150
GETD$:IFD$<>"THENPRINTCHR$(142):GOTO1560
2160 GOTO2130
2170 FORA=UT050:NEXT:RETURN

```

## SINIESTROS

```

157 PRINT"7) MODIFICACION DE JUICIO16)
IMPRESION TO
FAL DE SINIESTROS"
160 PRINT"8) INVERSION DE 'N' DEVUELTO81
7) CREACION INDICE JUICIO"
163 PRINT"9) CREACION INDICE SINIESTRO18)
IMPRESION
DE 'N' EN VIGENCIA"
164 PRINT"19) ACTUALIZACION MENSUAL DE
INDICES"
165 INPUT"ENTRE SU OPCION: ";A
170 IF A<10 OR A>19 THEN GOTO
175
GOTO3000.430,3600,6000,1200,1450,6300,8900,
750,13100,13600,3000,3300,2600,19000,7100,4000,
7000,51000
178 GOSUB4000:GOTO390
179 GOSUB4100:GOTO390
300 REM*****ESCRITURA
SINIESTRO*****
++
303 PRINT"INSERTE EL ARCHIVO SINIESTRO"
304 PRINT"PRESION UNA TECLA":GETTY$
305 PRINT"ESCRITURA DEL ARCHIVO SINIESTRO"
313 CC$=CUR$(13)
315 INPUT"DIA DE CONSULTA: ";DC$
317 IF LEN(DC$)>8 THEN115
318 INPUT"NUMERO DE COMANIA: ";CN
320 INPUT"NUMERO SINIESTRO: ";SN$
321 IF LEN(SN$)>14 THEN120
322 INPUT"FECHA DE OCURENCIA: ";FO$
324 INPUT"FECHA RECIBIDO: ";FR$

```

```

1 REM ##### SINIESTROS #####
2 REM # SINIESTROS #
3 REM # GASTON MUSTO GONZALEZ #
4 REM # PROGRAMACION N° 30 #
5 REM # COMMODORE 64 / 128 #
6 REM ##### SINIESTROS #####
7 REM
10
CLOSE#4:CLOSE#13:CLOSE#15:CLOSE#16:CLOSE#17
90 PRINT"UI"
100 PRINT"B GASTON SOFT, CO. B"
115 PRINT""
116 PRINT""
-----
120 PRINT"1) ESCRITURA DE SINIESTRO10)
IMPRESION
DE 1 SINIESTRO "
130 PRINT"2) LECTURA DE SINIESTRO11)
IMPRESION DE
1 JUICIO"
140 PRINT"3) MODIFICACION DE SINIESTRO12
)
ACTUALIZACION DE SINIESTRO"
150 PRINT"4) DIRECTORIO13) ACTUALIZACION
DE JUICIO"
163 PRINT"5) ESCRITURA EN JUICIO14)
ESCRITURA DE
INDICES "
165 PRINT"6) LECTURA EN JUICIO15) LISTADO
DE SINIESTROS"

```

```

324 IF LEN(FR4)>8 THEN 324
328 INPUT "FECHA DE DEVUELTO: ";FD4
329 IF LEN(FR4)>8 THEN 328
330 INPUT "FECHA DE ACTUALIZACION: ";FA4
331 IF LEN(FA4)>8 THEN 330
332 INPUT "VENCIMIENTO: ";V4
334 IF LEN(V4)>8 THEN 332
336 INPUT "MONTA: ";M4
337 IF LEN(M4)>8 THEN 336
340 INPUT "RECUBIERO: ";R4
341 IF LEN(R4)>8 THEN 340
344 INPUT "GASTOS: ";G4
346 IF LEN(G4)>8 THEN 344
349 INPUT "ESTADO: ";E4
350 IF LEN(E4)>8 THEN 349
351 INPUT "OBSERVACION: ";O4
352 IF LEN(O4)>8 THEN 351
353 DA4=
DC4+CC4+SN4+CC4+FD4+CC4+FR4+CC4+FD4+CC4+FA
4+CC4+V4+CC4+M4+CC4+R4+CC4+G4+CC4+E4+CC4+O4
354 IF LEN(DA4)<23 THEN GOTO 363
355 PRINT "REGISTRO MUY LARGO": GOTO 310
362 GOTO 700
363 GOTO 600: I=VAL(I4)
364 DO WHILE 1="SIENSTRO"+STR$(CN), L233
366 RECORD#3, (I), 1
367 IF 6=5 THEN PRINT#3, CN4 (255): GOTO 500
000: GOTO 366
370 GOTO 50000
372 PRINT#3, DA4
374 RECORD#3, (I), 1
376 GOTO 50000: DO WHILE 1="SIENSTRO"+STR$(CN), L233
380 INPUT "1) MENU PRINCIPAL 2) ESCRIBIR
NUEVAMENTE"
: E

```

```

382 IF 1="SIENSTRO">2 THEN 380
384 GOTO 7000, 305
430 REM *****LECTURA DE
SIENSTRO*****
431 CC4=CHR$(13)
432 PRINT "INSERTE EL ARCHIVO SIENSTRO"
433 PRINT "PRESIONE UNA TECLA": GET#3
440 PRINT "LECTURA DE SIENSTRO"
445 INPUT "NUMERO SIENSTRO: ";SN4
446 INPUT "NUMERO DE COMPANIA: ";CN4
447 GOTO 810: I=VAL(I4)
485 DO WHILE 1="SIENSTRO"+STR$(CN), L233
490 RECORD#3, (I), 1
492 GOTO 50000
495 INPUT#3, DC4, SN4, FD4,
FR4, FA4, V4, M4, R4, G4, E4,
O4
496 GOTO 50000: RECORD#3, (I), 1: GOTO 850
000: DO WHILE 1="SIENSTRO"+STR$(CN), L233
OCCURENCIA: ";FO4
497 PRINT "ULTIMO DIA DE CONSULTA: ";DC4
500 PRINT "FECHA RECIBIDO: ";FR4
505 PRINT "FECHA DEVUELTO: ";FD4: PRINT "FECHA
DE ACTUA
LIZACION: ";FA4
510 PRINT "VENCIMIENTO: ";V4: PRINT "MONTA: ";
M4: PRINT "RECUB
IERO: ";R4
515 PRINT "GASTOS: ";G4: PRINT "ESTADO: ";
E4: PRINT "OBSER
VACION: ";O4
517 INPUT "DIA DE CONSULTA: ";DC4
518 GOTO 526
520 INPUT "1) MENU PRINCIPAL 2) LECTURA
SIENSTRO: ";

```

```

525 IF@=1 THEN@0:EL@GOTO430
526 C@4=CHR$(13)
527
DA$=C@4+C@5+R@4+C@6+R@5+C@7+R@6+C@8+R@7+C@9+R@8
+C@9+R@8+C@4+R@5+C@5+R@6+C@6+R@7+C@7+R@8+C@8+R@9
530 DOWN#3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L233
531 RECORD#3,(I),1
537 IFDS=50 THENPRINT#3,CHR$(255):
GOSUB50000:GOTO535
540 GOSUB50000
545 PRINT#3,DA$
550 GOSUB50000:RECORD#3,(I),1
555 GOSUB50000:DCLOSE#3
560 RETURN
600 REM*****ESCRITURA
SINIESTRO*****
605 SN=VAL(SN$)
610 DOWN#7,"S"+STR$(SN),L4
615 I=I+1
616 I$=STR$(I)
620 GOSUB50000
630 RECORD#7,1,1
640 IFDS=50 THENPRINT#7,CHR$(255):
GOSUB50000:GOTO630
650 PRINT#7,I$:GOSUB50000:
RECORD#7,1,1:GOSUB50000:
DCLOSE#7:RETURN
700 REM*****LECTURA INDICE
SINIESTRO*****
710 DOWN#7,"I"+STR$(CN),L4
720 GOSUB50000
725 RECORD#7,1,1
730 INPUT#7,I$:GOSUB50000:RECORD#7,1,1:
GOSUB50000:DCLOSE#7:RETURN
732 REM ESCRITURA DE INDICE SINIESTRO
*****
733 DOWN#7,"I"+STR$(CN),L4
734 GOSUB50000:RECORD#7,1,1
735 GOSUB50000:PRINT#7,I$:RECORD
#7,1,1:GOSUB50000:
DCLOSE#7:RETURN
750 REM*****CREACION INDICE
SINIESTRO*****
*****
755 I=0
756 I$=STR$(I)
760 DOWN#7,"I",L4
770 GOSUB50000
780 RECORD#7,1,1
790 IFDS=50 THENPRINT#7,CHR$(255):
GOSUB50000:GOTO780
800 GOSUB50000:PRINT#7,I$:GOSUB50000:
RECORD#7,1,1:GOSUB50000:DCLOSE#7:GOTO90
810 REM*****LECTURA DE SINIESTRO
*****
815 SN=VAL(SN$)
820 DOWN#7,"S"+STR$(SN),L4
830 GOSUB50000
840 RECORD#7,1,1:INPUT#7,I$:GOSUB50000:
RECORD#7,1,1:GOSUB50000:DCLOSE#7:RETURN
900 REM*****IMPRESION TOTAL DE
SINIESTRO*****
*****
910 PRINT:INSERT EL ARCHIVO SINIESTRO"
920 PRINT:PREIONE UNA TECLA":GETKEY$
925 PRINT:IMPRESION DE SINIESTROS"
930 INPUT:NUMERO DE COMPANIA:";CN
931 INPUT:NUMERO DE LA COMPANIA:";JY$

```

```

932 OPEN4,4:PRINT#4,UT6:PRINT#4-CLOSE#4
935 I=0
950 DOEN#3,"SINIESTRO"+STR$(CH),L233
952 OPEN4,4
954 I=I+1
955 RECORD#3,(I),1
956 IF$=64THENPRINT"NO HAY MAS
REGISTROS":FOR I=170
1000:NEXT-CLOSE4:GOTO10
960 GOSUB50000
965 INPUT#3,DC$,SE$,F0$,
F1$,F0$,F1$,F2$,M$,R$,G$,E$,
O$
980 GOSUB13199
1000 GOSUB50000:RECORD#3,(I),1:
GOSUB50000:GOTO952
1200 REM*****ESCRITURA EN
JUICIO*****
*****
1201 PRINT"INSERTA EL ARCHIVO
JUICIO":PRINT"PREIONE
UNA TECLA"
1203 GETKEY$#
1210 PRINT"ESCRITURA EN JUICIO"
1220 INPUT"ACTORA:";AC$
1225 IF LEN(AC$)>30THEN1220
1230 INPUT"DEMANDADA:";DE$
1235 IF LEN(DE$)>30THEN1230
1236 INPUT"FECHA DE INICIO:";FI$
1240 INPUT"FECHA DE FIN:";FF$
1245 INPUT"MONTO:";MO$
1250 INPUT"CAPFETA N°1:";CM$
1245 IF LEN(MO$)>12 THEN1240
1246 INPUT"FECHA DE ACTUALIZACION:";FI$#
1247 IF LEN(FI$#)>8 THEN1246
1250 INPUT"CAPFETA N°1:";CM$

```

```

1255 IF LEN(CM$)>4 THEN1250
1270 INPUT"MATERIA:";MA$
1275 IF LEN(MA$)>20 THEN1270
1280 INPUT"RADICACION:";RA$
1285 IF LEN(RA$)>15 THEN1280
1286 INPUT"FUERO:";FU$
1287 IF LEN(FU$)>20 THEN1284
1290 INPUT "JUEGADO:";JU$
1295 IF LEN (JU$)>20 THEN1290
1300 INPUT"SECRETARIA:";SE$
1310 IF LEN(SE$)>3 THEN1300
1320 INPUT"ESTADO DEL JUICIO:";EJ$
1325 IF LEN (EJ$)>2 THEN1320
1330 INPUT"OBSERVACIONES:";OR$
1340 IF LEN(OR$)>56 THEN1330
1345 GOSUB4100:R=VAL(R$):GOSUB4150
1350 DOEN#5,"JUICIO",L242
1352 OC$=CHR$(13)
1355
F$=AC$+OC$+DE$+OC$+FI$+OC$+MO$+OC$+FI$#+OC$+CM$+OC$
OC$+OR$+OC$+MA$+OC$+RA$+OC$+FU$+OC$+EJ$+OC$+SE$+OC$
+SE$+OC$+EJ$+OC$+OR$
1360 RECORD#5,(R),1
1365 IF OR$=50
THENPRINT#5,CM$(255):GOSUB50000:GOTO13
60
1370 GOSUB50000
1375 PRINT#5,F$
1380
GOSUB50000:RECORD#5,(R),1:GOSUB50000:GOTO1360
1390 PRINT"ESCRITURA EN JUICIO:LETRADO
CONTABARIA"
1395 INPUT"APELLIDO/S:";AP$#
1400 IF LEN (AP$#)>20 THEN1395
1410 INPUT"NOMBRE/S:";NM$#

```

```

1415 IFLEN (MPC4)>20 THEN1410
1422 INPUT"DOMICILIO:";D4
1425 IFLEN (D4)>15 THEN1422
1430 INPUT"LOCALIDAD:";L4
1435 IFLEN (L4)>15 THEN1430
1440 INPUT"TELEFONO:";TE4
1445 IFLEN (TE4)>11 THEN1440
1450 INPUT"CIA. DE SEGUROS:";CS4
1455 IFLEN (CS4)>14 THEN1450
1460 DOEN#5,"LETRADO",L100
1465 CC4=CHR$(13)
1470
1475 LE=MAP$(CC4+H4H4H4+CC4+D4+CC4+L4+CC4+TE4+CC4+CS4
1475 RECORD#5,(R),1)
1480 IFD8= 50 THENPRINT#5,
CUR$(255):COSUB50000:GOTO
1475
1482 COSUB50000
1485 PRINT#5,L4
1487
COSUB50000:RECORD#4,(R),1:GOSUB40000:DCLOSE#5
1490 PRINT"ESCRITURA EN JUICIO:GASTOS
EFECTUADOS"
1495 INPUT"TASA DE JUSTICIA:";T50
1500 IFLEN (T50)>13 THEN1495
1510 INPUT"TASA DE ABOGADOS:";TA4
1520 IFLEN (TA4)>13 THEN1510
1530 INPUT"PERITO MECANICO:";PM4
1535 IFLEN (PM4)>13 THEN1530
1540 INPUT"PERITO COSTADOR:";PC4
1545 IFLEN (PC4)>13 THEN1540
1550 INPUT"PERITO MEDICO:";PM44
1551 IFLEN (PM44)>13 THEN1550
1552 INPUT"ESTUDIO:";ET4
1555 IFLEN (ET4)>13 THEN1552
1554 INPUT"CONTRARIA:";CC4
1555 IFLEN (CC4)>13 THEN1554
1560 DOEN#4,"GASTOS",L124
1562 CC4=CHR$(13)
1565
D4=CC4+CC4+TA4+CC4+H4H4+CC4+PC4+CC4+H4H4+CC4+ET4
+CC4+CC4
1570 RECORD#6,(R),1
1575 IFD5=50
THENPRINT#6,ERR$(255):GOSUB50000:GOTO15
70
1580 GOSUB50000
1585 PRINT#6,D4
1590 GOSUB50000
1595 RECORD#6,(R),1:GOSUB50000:DCLOSE#6
1596 GOSUB 4150
1600 INPUT"1)MENU PRINCIPAL2)ESCRITURA EN
JUICIO:";J
1605 GOSUB 4150
1610 GOTOGOTO80,1200
1650 REP*****LECTURA EN
JUICIO*****
1660 GOSUB13300
1680 PRINT"JUICIO"
1680 PRINT"ACTORA:";AC4:PRINT"MONIO:";MO4
1690 PRINT"DEMANDADA:";DE4:PRINT"CARPETA
N°:";CM4
1700 PRINT"MATERIA:";MA4:PRINT"FECHA DE
INICIO:";FI4
1710 PRINT"RADICACION:";RA4:PRINT"ESTADO
DEL JUICIO"
";EJ4
1820
PRINT"JUGADO:";JUS4:PRINT"SECRETARIA:";SES4
1930 PRINT"FUERO:";FUS4:PRINT"FECHA DE

```

## ACTUALIZACION:

```

";FIL$
1940 PRINT"LETRADO CONTRARIA"
1950 PRINT"APELLIDO/"
S:="AA$";PRINT"DOMICILIO:";D$
1960 PRINT"NOMBRE/"
S1:="AA$";PRINT"LOCALIDAD:";L$
1970 PRINT"TELEFONO:";TEL$;PRINT"CIA. DE
REGISTROS:";SC$
1980 PRINT"GASTOS EFECTUADOS"
1990 PRINT"TASA DE
JUSTICIA:";TJ$;PRINT"TASA DE ASOS
ADOS:";TA$
2000 PRINT"PERITO
MECANICO:";PM$;PRINT"PERITO CONTAD
OR:";PC$
2010 PRINT"PERITO
MEDICO:";PM$;PRINT"ESTUDIO:";ET$
2020
PRINT"CONTRARIA:";CO$;PRINT"OBSERVACIONES:";O$
2025 PRINT""
2030 INPUT"1)MENU PRINCIPAL2)LECTURA DE
JUICIO:";Y
2040 ONTOTO 90,1300
2600 REM*****"ESCRITURA INCI-
CES*****
*****
2601 PRINT"INSERTE EL DISCO
CORRESPONDIENTE"PRINT"
RESIGNE UNA TECLA"
2605 GETKEY$
2610 PRINT"TABLA DE ACTUALIZACION MONE-
TARIA"
2611 INPUT"C=CONSUMIDOR:M=MAYOR";M$
2612 INPUT"CANTIDAD DE COEFICIENTES A

```

## INGRESAR/MODIF

```

ICAR:"";CA
2614 FORI=1TOCA
2620 INPUT"ANO:";AN
2630 DOEN$7,(M$)+STR$(AN),L200
2635 INPUT"KES:";M
2637 INPUT"COEFICIENTES:";CO$
2640 RECORD$7,(M),1
2645 IFD8=50THENPRINT$7,CUR$ (255);
COSUS50030:GOTO 2
640
2650 COSUS 50030
2660 PRINT$7,COS$
2665 COSUS 50030
2670 RECORD$7,(M),1
2675 COSUS 50030
2680 DCLOSE$7
2690 NEXT
2700 INPUT"1)MENU PRINCIPAL2) ESCRIBIR O
MODIFICAR:";J
2710 ONJOTO 90,2600
3000
REM*****"ACTUALIZACION DE
SINIESTROS*****
3001 CO$=CUR$(13)
3005 PRINT"INSERTE EL ARCHIVO
SINIESTRO":PRINT"PRESTI
ONE UNA TECLA"
3006 GETKEY $
3010 PRINT"ACTUALIZACION DEL ARCHIVO
SINIESTRO"
3020 INPUT"NUMERO DE SINIESTRO:";SN$
3021 INPUT"NUMERO DE COMPANIA:";CN
3045 INPUT"FECHA DE ACTUALIZACION:";F$
3050 INPUT"C=CONSUMIDOR:M=MAYOR";M$

```

```

3060 INPUT "ANO: "; AN: INPUT "MES: "; M
3070 DOEN#7, (H$)+STR$(AN), L200
3080 RECORD#7, (M), 1
3090 COSUBS0030
3100 INPUT#7, COS$
3110 COSUBS0030
3120 RECORD#7, (M), 1: COSUBS0030
3130 DCLOSE#7
3132 COSUB#10: I=VAL(I$)
3140 DOEN#3, "SENIESTRO"+STR$(M), L233
3150 RECORD#3, (I), 1: COSUBS0000
3155
INPUT#3, DC$, SN$, FC$, FR$, FD$, FA$, J$, M$, R$, G$, E$,
G$
3160
COSUBS0000: RECORD#3, (I), 1: COSUBS0000: DCLOSE#3
3161 M=VAL(M$): COS=VAL(COS$): G=VAL(G$)
3170 M=M+COS: G=G+COS
3175 M$=STR$(M): G$=STR$(G)
3177 FA$=F$
3180
DA$=OC$+CC$+SN$+CC$+FC$+FR$+FD$+FA$+CC$+F$+
+CC$+J$+CC$+M$+CC$+E$+CC$+G$+CC$+E$+CC$+G$
3181 DOEN#3, "SENIESTRO"+STR$(M), L233
3182 RECORD#3, (I), 1
3183 IFDA= NOTHEMPRINT#3, CUB$(255):
COSUBS0000: GOTO
3182
3184
3184 PRINT#3, DA$
3185
COSUBS0000: RECORD#3, (I), 1: COSUBS0000: DCLOSE#3
3200 GOTO#0
3200 REM *****ACTUALIZACION
DE JUICIO*****
3301 CC$=CUB$(13)

```

```

3303 PRINT "INSERTE EL ARCHIVO
JUICIO": PRINT "PRESIONE
UNA TECLA"

```

```

3305 GETKEY$
3310 PRINT "ACTUALIZACION DE JUICIO"
3320 INPUT "CODIGO NUMERO: "; RE
3321 INPUT "FECHA DE ACTUALIZACION: "; GA$
3325 INPUT "C= CONSUMIDOR= MAYOR"; H$
3335 INPUT "ANO: "; AN
3340 INPUT "MES: "; M
3350 DOEN#5, "JUICIO", L242
3355 RECORD#5, (RE), 1
3360 COSUBS0000
3370
INPUT#5, AC$, DE$, FI$, HO$, FL$, CM$, SS$, M$, RA$, FU
$, JU$, SE$, EJ$, CM$
3375
COSUBS0000: RECORD#5, (RE), 1: COSUBS0000: DCLOSE#5
3380 G=VAL(GO$)
3390 DOEN#7, (H$)+STR$(AN), L200
3400
RECORD#7, (M), 1: COSUBS0000: INPUT#7, COS$: COSUBS0000
00
3410 RECORD#7, (M), 1: COSUBS0000: DCLOSE#7
3420 COS=VAL(COS$)
3425 MO=O+COS
3426 ME$=STR$(MO): FL$=GA$
3427
F$=AC$+CC$+H$+CC$+FI$+CM$+HO$+FL$+CC$+CC$+
+CC$+SE$+H$+H$+H$+CC$+H$+H$+H$+H$+H$+H$+H$+H$+H$+
+H$+H$+CC$+O+C$
3430 DOEN#5, "JUICIO", L242
3440 RECORD#5, (RE), 1
3450 IFDA= NOTHEMPRINT#5, CUB$(255):
COSUBS0000: GOTO

```

```

ONE UNA TECLA"
3406 GETKEY$
3410 PRINT"MODIFICACION DEL ARCHIVO
SINIESTRO"
3420 PRINT"1) FECHA DE RECIBIDO"(PRINT"2)
FECHA DE D
EVUELTO"
3430 PRINT"3) JUICIO"(PRINT"4) MONTO"
3440 PRINT"5) RECUPERO"(PRINT"6) GASTOS"
3450 PRINT"7) ESTADO"(PRINT"8) CIERRE-
VACION"
3452 PRINT"9) FECHA DE
ACTUALIZACION"(PRINT"10) DIA
DE CONSULTA"
3453 PRINT"11) FECHA DE OCURENCIA"
3455 INPUT"1) MENUS) MODIFICAR":U
3456 ONTODOT90,3460
3460 INPUT"CAMPO A MODIFICAR:";COM
3700 REM*****MODIFICACION DE
SINIESTRO*****
*****
3701 CC$=CHR$(13)
3710 PRINT"MODIFICACION DE SINIESTRO"
3720 INPUT"NUMERO DE SINIESTRO:";SH$
3722 INPUT"NUMERO DE COMPANIA:";NC
3723 GOSUB810:I=VAL(I$)
3730 DOEN#3:"SINIESTRO"+STR$(NC),L233
3731 GOSUB50000
3770 RECORD#3,(I),1:GOSUB50000
3775
3800#3,DC$,SH$,PC$,PR$,PD$,PE$,PF$,PG$,PH$,
04
3780
GOSUB50000:RECORD#3,(I),1:GOSUB50000:DCLOSE#3
3781 INPUT"ENTRE EL NUEVO CONTENIDO:";P$

```

```

03440
3452 GOSUB50000
3455
PRINT#5,P$:GOSUB50000:RECORD#5,(PE),1:GOSUB50000
0:DCLOSE#5
3460 DOEN#6,"GASTOS",L126
3465 RECORD#6,(PE),1
3470
GOSUB50030:INPUT#6,TY$,TA$,TH$,PC$,PH$,PD$,PG$,
:GOSUB50030:RECORD#6,(PE),1:GOSUB50030:DCLOSE#6
3475
VAL(TY$):A=VAL(TA$):M=VAL(PH$):C=VAL(PC$):M4=
VAL(PH4$):T=VAL(ET$)
3480
O=VAL(CO$):TO=V4O2:TA=A*CO2:TH=M*CO2:PC=C*CO2:
PH4=M4*CO2:ET=ET*CO2:CO=O*CO2
3490
TY$=STR$(TY):TA$=STR$(TA):TH$=STR$(TH):PC$=S
TR$(PC):PH4$=STR$(PH4):ET$=STR$(ET):CO$=STR$(CO)
3495
M$=O$+O$+TA$+O$+TH$+O$+PC$+O$+PH4$+O$+O$+ET
$+O$+CO$
3500 DOEN#6,"GASTOS",L126
3510 RECORD#6,(PE),1
3520 IFD$=50THENPRINT#6,CHR$(255):
GOSUB50030:GOTO
3530
3525 PRINT#6,D$:GOSUB50030:RECORD#6,(PE),1:
GOSUB500
3530 DCLOSE#6
3530 GOTO90
3600 REM*****MODIFICACION DEL
ARCHIVO SINIESTRO*****
3605 PRINT"INGRESA EL ARCHIVO
SINIESTRO"(PRINT"PREMI

```

```

GOSUB 5000:DCLOSE#7:RETURN
4100 REM*****ESTRUCTURA INDICE
JUICIO*****
*****
4110 DOPEN#7,"R",18
4120 GOSUB 5000
4130
RECORD#7,1,1:PRINT#7,R#;GOSUB5000:RECORD#7,1,1:
GOSUB5000:DCLOSE#7:RETURN
4150 REM*****DESCRITURA
JUICIO*****
*****
4160 CN=VAL(SEN)
4170 DOPEN#7,"J"+STR$(CN),18
4180 R=R+1
4190 R#=STR$(R)
4195 GOSUB 5000
4200 RECORD#7,1,1
4210 IF R#=50 THENPRINT#7,CEN$(255):GOSUB
5000:GO
5000:GO
4220
4215 PRINT#7,R#
4225 GOSUB 5000:RECORD#7,1,1:
GOSUB5000:DCLOSE#7:
RETURN
4300
*****"DIRECTORIO"*****
*****
5005 PRINT""
5010 DIRECTORY
5020 PRINT:PRINTONE UNA TECLA"
5030 GETKEY A$:GOTO60
5100 REM*****MODIFICACION
JUICIO*****
*****
5102 PRINT:INSERTE EL ARCHIVO
5110:PRINT:PRINTONE

```

```

UNA TELA"
6103 GOTO 45
6105 PRINT"MODIFICACION DEL ARCHIVO JUICIO"
6106 PRINT""
6110 PRINT"1)ACTORA";PRINT"2)MONTO"
6120 PRINT"3)DEMANDADA";PRINT"4)CAPAZA N°"
6130 PRINT"5)MATERIA";PRINT"6)FECHA DE
INICIO"
6140 PRINT"7)RADICACION";PRINT"8)ESTADO DEL
JUICIO"
6150 PRINT"9)JURADO";PRINT"10)SECRETARIA"
6160 PRINT"11)FUERO";PRINT"12)FECHA DE
ACTUALIZACION"
6170 PRINT"ENTRADO CONTRARIA"
6180 PRINT"13)APELLIDO/
8";PRINT"14)DOMICILIO"
6190 PRINT"1)NOMBRE/8";PRINT"16)LOCALIDAD"
6200 PRINT"17)TELEFONO";PRINT"18)CIA. DE
SEGUROS"
6210 PRINT"GASTOS EFECTUADOS"
6220 PRINT"19) TASA DE JUSTICIA";
PRINT"20)TASA DE
ABOGADO"
6230 PRINT"21) PERITO MECANICO";PRINT" 22)
PERITO CO
NTADOR"
6240 PRINT"23)PERITO
MEDICO";PRINT"24)ESTUDIO"
6250
PRINT"25) CONTRARIA";PRINT"26) OBSERVACIONES"
6260 PRINT""
6270 INPUT"1)MENU2)MODIFICACION";H
6272 IFB=11THEN90:ELSEGOTO6274
6274 INPUT"CAMPO A MODIFICAR:";C
6275 IFC=26THEN6300

```

```

6276 IFC<=1ANDC<=12THEN6300
6278 IFC=13ANDC<=18THENGOTO6300
6279 IFC=19ANDC<=25THEN62710
6280 IF C<10ORC>26THEN6300
6300 REM*****MODIF
JUICIO*****MODIF
6305 CC3=CHR$(13)
6310 PRINT"MODIFICACION DEL ARCHIVO
JUICIO"6320 DOER
UNT5,"JUICIO"LI42
6330 INPUT"CODIGO NUMERO:";RE
6340 RECORD#5,(RE),1
6360 GOTOB 50500
6370
INPUTS,AC3,DES,F18,M08,F18,C08,888$,M04,R04,FU
$,J08,88$,EJ$,OR$
6380 GOTOB 50500; RECORD#5,(RE), 1:GOSUB
50000:DC10
SEB5:INPUT "INCRESE EL NUEVO
CONTENIDO:";C$
6381 IFC=17THEN AC3=C$:GOTO 6408
6382 IFC=27THEN M0=C$:GOTO 6408
6383 IFC=37THEN DES=C$:GOTO 6408
6384 IFC=47THEN C0=C$:GOTO 6408
6385 IFC=57THEN M0=C$:GOTO 6408
6386 IFC=67THEN F18=C$:GOTO 6408
6387 IFC=77THEN R0=C$:GOTO 6408
6388 IFC=87THEN EJ=C$:GOTO 6408
6389 IFC=97THEN J0=C$:GOTO 6408
6390 IFC=107THEN SEB=C$:GOTO 6408
6391 IFC=117THEN FU=C$:GOTO 6408
6392 IFC=127THEN FL8=C$:GOTO 6408
6393 IFC=247THEN OR=C$:GOTO 6408
6408
F$=AC3+CC3+DES+M08+F18+C08+M04+CC4+R04+CC4+OR4

```



```

SINIESTRO DEVUE
L708 *****
6910 PRINT-IMPRESION DE SINIESTROS DEVUEL-
TOS-
6930 INPUT-NUMERO DE COMPANIA:";CN
6940 INPUT-NOMBRE DE LA COMPANIA:";UY$
6945 OPEN#4,4:PRINT#4,UY$:PRINT#4:CLOSE#4
6955 RE=0
6960 DOEN#3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L233
6965 RE=RE+1
6970 RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000
6981
INPUT#3,DC$,SN$,FO$,FPA$,FPA$,J$,M$,M$,G$,E$,
O$
6982 IF FO$<>"-
"THENRECORD#3,(RE),1:GOSUB50000:OPEN#4
.4:GOSUB13199:R
R=RE+1:GOSUB50000:GOTO6970
6983 RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000:GOTO6965
7000 REM***** IMPRESION DE
SINIESTRO EN VIGENCIA*****
7010 PRINT-IMPRESION DE SINIESTROS EN
VIGENCIA-
7030 INPUT-NUMERO DE COMPANIA:";CN
7040 INPUT-NOMBRE DE LA COMPANIA:";UY$
7045 OPEN#4,4:PRINT#4,UY$:PRINT#4:CLOSE#4
7055 RE=0
7060 DOEN#3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L233
7065 RE=RE+1
7080 RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000
7091
INPUT#3,DC$,SN$,FO$,FPA$,FPA$,J$,M$,M$,G$,E$,
O$
7092 IF FO$<"-
"THENRECORD#3,(RE),1:GOSUB50000:OPEN#4

```

```

.4:GOSUB13199:RE=RE+1:GOTO7080
7093 RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000:GOTO7065
7100 REM ***** IMPRESION DE
SINIESTRO EN GENERAL*****
7110 PRINT-IMPRESION DE SINIESTROS EN
GENERAL-
7130 INPUT-NUMERO DE COMPANIA:";CN
7155 RE=0
7160 DOEN#3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L233
7165 RE=RE+1
7170 RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000
7181
INPUT#3,DC$,SN$,FO$,FPA$,FPA$,J$,M$,M$,G$,E$,
O$
7182
OPEN#4,4:GOSUB13199:RECORD#3,(RE),1:GOSUB50000
7193 GOTO7165
13100 REM*****IMPRESION DE
SINIESTRO*****
13110 PRINT-IMPRESION DE SINIESTRO-
13120 INPUT-NUMERO DE SINIESTRO:";SN$
13121 INPUT-NUMERO DE COMPANIA:";CN
13125 GOSUB10-1-VAL-11$
13150 DOEN#3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L233
13160 RECORD#3,(I),1
13170 GOSUB50000
13180
INPUT#3,DC$,SN$,FO$,FPA$,FPA$,J$,M$,M$,G$,E$,
O$
13181
GOSUB50000:RECORD#3,(I),1:GOSUB50000:DOCLOSE#3:
GOSUB13183:INPUT-1) MENU:2)
IMPRESION";G:GOTO90.
13190
13193 OPEN 4,4

```

```

13181
PRINT#4,"*****"
*****
13182 PRINT#4,"* ESTUDIO 'XXXXXXXXXX' *"
13193 PRINT#4,"* AV. PTE. NOQUE SALME PEJA
111 *"
13194 PRINT#4,"* 1.035 - CAPITAL FEDERAL *"
13195 PRINT#4,"* T.E. 35-0000 *"
13196
PRINT#4,"*****"
*****
13197 PRINT#4
13199 PRINT#4," SINIESTRO NUMERO: ";SNE;
PRINT#4,"
FECHA DE OCURENCIA: ";FO$
13200 PRINT#4," ULTIMO DIA DE
CONSULTA: ";DC$
13210 PRINT#4," FECHA RECIBIDO: ";FR$
13220 PRINT#4," FECHA DEVUELTO: ";FD$
13221 PRINT#4," FECHA DE ACTUALIZACION:
";FA$
13230 PRINT#4," JUICIO: ";J$
13231 PRINT#4," MONTO: ";M$
13232 PRINT#4," RECUPERO: ";R$
13240 PRINT#4," GASTOS: ";G$
13241 PRINT#4," ESTADO: ";E$
13242 PRINT#4," OBSERVACION: ";O$
13250 PRINT#4
13255 CLOSE4
13260 RETURN
13300 REM*****LECTURA EN
JUICIO*****
13310 PRINT"INSERIR EL ARCHIVO
JUICIO";PRINT"PRESION
E UNA TECLA"

```

```

13320 GETKEY AS
13330 PRINT"LECTURA DEL ARCHIVO JUICIO"
13340 R=0
13350 R=R+1
13360 DOPEN#5,"JUICIO",12+2
13370 GOSUB50000
13380 RECORD#5,(R),1
13390 GOSUB50000
13400
INPUT#5,AC$,M$,F1$,M2$,F1$,CN$,SNE$,M2$,R1$,
F0$,T0$,E0$,EJ$,GB$
13410
GOSUB50000:RECORD#5,(R),1:GOSUB50000:CLOSE#5
13411 PRINT"ACTORA: ";AC$:PRINT"DEMANDADA:
";DE$:PRI
M"CAPITA M: ";CN$:PRINT"CODIGO ";R
13412 INPUT"1) SEGUIR2) ESCRIBIR";Y
13413 ONYGO 13350,13420
13420 DOPEN#5,"LEIDADO",1100
13440 GOSUB50000
13450 RECORD#5,(R),1
13460 GOSUB50000
13470 INPUT#5,AP$,M2$,D$,L0$,T0$,C$
13480 GOSUB50000:RECORD#5,(R)
1:GOSUB50000:CLOSE#5
13490 DOPEN#6,"GASTOS",1126
13510 GOSUB50000
13520 RECORD#6,(R),1
13530
GOSUB50000:INPUT#6,T0$,T0$,F0$,PC$,F0$,E1$,C0
$:GOSUB50000
13540
RECORD#6,(R),1:GOSUB50000:CLOSE#6:RETURN
13600 REM*****IMPRESION DE
JUICIO*****

```

# COMMODORE

```

13870 PRINT#4," CODIGO POSTAL: ";CS$
13880 PRINT#4," "
13890 PRINT#4," TASA DE JUSTICIA: ";JS$
13900 PRINT#4," TASA DE ABOGADO: ";TA$
13910 PRINT#4," PERITO MECANICO: ";PM$
13920 PRINT#4," PERITO CONTADOR: ";PC$
13930 PRINT#4," PERITO MEDICO: ";PM$
13940 PRINT#4," ESTUDIO: ";ES$
13950 PRINT#4," CONTRANIA: ";CO$
13960 INPUT"1) MENU 2) IMPRIMIR:"D
13970 GOTO$OTO90,13980
13990 REM***** LISTADO DE
SINIESTRO EN
GENERAL *****
15010 PRINT"LISTADO DE SINIESTROS EN
GENERAL"
15020 INPUT"NUMERO DE COMPANIA:";CN
15030 RS=0
15040 DOEN$3,"SINIESTRO"+STR$(CN),L23$
15050 RE=RS+1
15060 RECORD$3,(RE),1:GOSUB50000
15070
INPUT#3,DC$,SN$,FC$,FR$,FA$,J$,M$,E$,E$
,OS
15080
GOSUB15100:RECORD$3,(RE),1:GOSUB50000
15090 GOTO15050
15100 PRINT"DIA DE
CONSULTA:";DC$:PRINT"NUMERO DE CO
MPANIA:";CN
15110 PRINT" SINIESTRO NUMERO:";SN$:
PRINT"FECHA DE
OCURENCIA:";FC$
15120 PRINT"FECHA DE RECIBIDO:";FR$:PRINT"
FECHA DE

```

```

*****
13610 GOSUB13300
13615 OPEN#4,4
13620
PRINT#4,"*****
*****
13630 PRINT#4,"* ESTUDIO 'XXXXXXXXXXXX'
*
13640 PRINT#4,"* AV.PTE.ROQUE SEMA PESA
XXX *"
13650 PRINT#4,"* 1.035 - CAPITAL FEDERAL *"
13660 PRINT#4,"* T.R. 35-0000 *"
13670
PRINT#4,"*****
*****
13680 PRINT#4,
13690 PRINT#4," ACTORA: ";AC$
13700 PRINT#4," DEMANDADA: ";DE$
13710 PRINT#4," FECHA DE INICIO: ";FI$
13720 PRINT#4," FECHA DE ACTUALIZACION:
";FL$
13730 PRINT#4," MONTO: ";MO$
13740 PRINT#4," CARTERA NUMERO: ";CN$
13750 PRINT#4," MATERIA: ";MA$
13760 PRINT#4," RADICACION: ";RA$
13770 PRINT#4," FUERO: ";FU$
13780 PRINT#4," JUZGADO: ";JU$
13790 PRINT#4," SECRETARIA: ";SE$
13800 PRINT#4," ESTADO DEL JUICIO: ";EJ$
13810 PRINT#4," "
13820 PRINT#4," APELLIDO/S: ";AP$
13830 PRINT#4," NOMBRE/S: ";NM$
13840 PRINT#4," DIRECCION: ";D$
13850 PRINT#4," LOCALIDAD: ";LO$
13860 PRINT#4," TELEFONO: ";TE$

```

```

DEVUELTO: ",F04
15130 PRINT"FECHA DE
ACTUALIZACION: ",FAS:PRINT"JUICI
O: ",J04
15140 PRINT"MONTO: ",M0:PRINT"RECUPERO: ",R0
15150
PRINT"GASTOS: ",G0:PRINT"ESTADO: ",E0:PRINT"ORDE
RYACION: ",O0
15160 RETURN
50000 IFD0<20THENRESTUR0
50005 IFD0=20THENPRINT" NO HAY MAS RECIBI-
TROS ":FORZ0
1701000:NEXT:GOTO10
50030
IFD0>0THENPRINTD00:FORM=1701000:GOTO10
50040 RETURN
51000 REM*****ACTUALIZACION INDI-
CES*****
51010 PRINT" VARIACION EN PORCENTAJE DE LOS
INDICES
DE ACTUALIZACION MONETARIA"
51020 INPUT"C= CONSUMIDOR: N= MAYOR":M0
51030 INPUT"APO":AM
51060 DOPEN#7,(M0)+STR$(AM),L200
51070 INPUT"PORCENTAJE A VARIAR",PV

```

```

51072 INPUT"CANTIDAD A VARIAR":C
51075 FORI=1TOC
51080
RECORD#7,(I),1:GOSUB50030:INPUT#7,C0M0:C0M=VAL
(C0M0):RECORD#7(I),1
51090
GOSUB50030:A(I)=C0M:D(I)=C0M:NEXT:DCLO88#7
51100 FORI=1TOC
51110 P(I)=A(I)*PV/
100:E(I)=P(I)+D(I):NEXTI
51120 DOPEN#7,(M0)+STR$(AM),L200
51130 FORI=1TOC:C0M=E(I):C0M0=STR$(C0M)
51140 RECORD#7,(I),1
51150 IFD0 = 50THENPRINT#7, CHR$(255):
GOSUB50030: G
GOTO51140
51160 GOSUB50030
51170
PRINT#7,C0M0:GOSUB50030:RECORD#7,(I),1:
GOSUB5
0030:NEXTI
51180 INPUT"1) MENU 2) REPETIR
OPERACION: ",Y
51190 GOTO5010,51000

```

## MARCianos

```

1 REM
#####
# M A R C I A N O S #
# FASIO MASTROLORENZO, CAPITAL #
# #
# PROGRAMACION No. 30 #
# TALENT / SMI / TOSHIBA MSX #
#####
5 KEY OFF
10 SCREEN1,2
20 REM Org 59030
30 DATA21,6c,e8,11,00,38,01,c0,00,cd,5c,
c0,3a,50,21,2a,ea,77,11,2f,ea,01,c8,00,e
d,b0,3e,03,32,52,ea,af,32,51,ea,32,50,ea,
,32,50,ea,3e,04,32,58,ea,3a,14,32,54,ea,
21,16,ea,11,30,ea,01,18,00,ed,b0,76,21,3
8,ea,11,00,1b,01,18,00,cd,5c,00
40 DATAed,4b,38,ea,ed,5b,3c,ea,cd,d4,e9,
a7,c4,98,e9,ed,4b,38,ea,ed,5b,40,ea,cd,d
4,e9,a7,c4,98,e9,ed,4b,38,ea,ed,5b,44,ea
,cd,d4,e9,a7,c4,98,e9,ed,4b,38,ea,ed,5b,
40,ea,cd,d4,e9,a7,c4,98,e9,21,51,ea,cb,4
6,28,39,ed,4b,48,ea,ed,5b,3c,ea
50 DATAcd,d4,e9,08,3a,01,08,a7,c4,52,e9,
ed,4b,48,ea,ed,5b,40,ea,cd,d4,e9,08,3a,0
2,08,a7,c4,52,e9,ed,4b,48,ea,ed,5b,44,ea
,cd,d4,e9,08,3a,03,08,a7,c4,52,e9
60 DATA3e,01,cd,d5,03,a7,28,6c,21,50,ea,
fe,01,20,04,cb,de,18,3a,fe,02,20,06,cb,d
e,cb,c6,18,30,4e,03,20,04,cb,c4,18,28,fe
,04,20,06,cb,c6,cb,d6,18,1a,fe,05,20,04,
cb,d6,18,16,fe,06,20,06,cb,d6,cb,ce,18,0

```

C

```

70 DATAfe,07,20,04,cb,ce,18,04,cb,ce,cb,
de,3a,50,ea,dd,21,38,ea,cb,47,28,03,dd,3
4,01,cb,47,28,03,dd,35,01,cb,57,28,03,dd
,38,00,cb,57,28,03,dd,35,00,af,32,50,ea
80 DATAed,21,3c,ea,cd,f2,e9,21,51,ea,c
cd,f2,e9,dd,21,44,ea,cd,f2,e9,21,51,ea,c
b,46,28,15,3a,48,ea,d6,03,32,48,ea,fe,c0
,38,24,cb,84,3e,d1,32,48,ea,18,1b,3e,01,
cd,cb,c0,a7,28,13,21,01,ea,cb,c6,3a,38,e
a,32,48,ea,3a,38,ea,d6,0a,32,48,ea
90 DATA3a,51,ea,cb,7f,30,28,3a,3a,ea,fe,
ca,38,39,fe,b4,30,38,3a,3d,ea,87,38,39,e
a,bb,20,2b,21,51,ea,cb,fe,3a,3d,ea,33,4d
,ea,3a,3c,ea,c6,0a,32,40,ea,18,1a,40,
ea,3c,3c,32,40,ea,fe,c0,3f,0a,21,51,ea,e
b,be,3a,d1,32,4c,ea,c3,d4,ef
100 REM a partir de aqui lee
sub rutinas

```

```

110 DATAdd,7a,18,ed,7f,06,50,4f,21,60,ea
,e9,3c,dd,77,18,7e,dd,77,01,dd,7e,00,30,
fe,cl,20,02,3c,d2,dd,77,00,c9
120 DATA79,df,0e,bb,30,13,c6,1c,bb,38,0e
,78,d6,0e,ba,30,08,c6,1a,ba,38,03,3e,01,
e9,af,c9
130 DATAcd,34,e9,21,03,1b,3a,08,cd,4d,00
,06,32,76,10,dd,3a,52,ea,1d,a7,20,02,c1,
cb,32,52,ea,cl,c3,c9,e6
140 DATAcd,34,e9,d9,08,11,38,ea,26,00,ef
,29,29,19,3a,e6,77,d9,08,21,51,ea,cb,85,
3e,d1,32,48,ea,21,36,ea,7e,3c,fe,3a,58,0
6,d6,0a,77,2b,18,f4,77,21,2e,ea,11,f4,1a

```

```

01.09.00.cd.50.00.cd.03.cd.06
150 DATA$
160 REM      definicion de
              apertee
170 DATA 1,3,3,2,2,6,6,143,139,155,179,
227,255,227,131,0,0,0,128,128,128,192,19
2,226,162,178,154,142,254,142,130
180 DATA 64,64,192,192,193,195,199,254,25
4,199,195,199,192,192,64,64,2,3,3,131,
195,227,127,127,227,195,191,3,3,2,2
190 DATA 64,64,192,192,193,195,199,254,25
4,199,195,193,192,192,64,64,2,3,3,131,
195,227,127,127,227,195,191,3,3,2,2
210 DATA 64,224,224,224,64,0,0,0,0,0,0,0,
0,0,0,2,7,7,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
220 DATA 0,0,0,0,0,0,0,64,224,224,224,64
4,0,0,0,0,0,0,0,0,2,7,7,2,0,0,0
230 RESTORE 170
240 FORF=59500:TO59631:REDA$=POKEF,A:NE
XT
250 RESTORE 230
260 FORF=59030:TO59494:REDA$=POKEF,VAL
("4H"+A$):NEXT
270 REM      carga de sub rutinas
280 FORF=59890:TO59923:REDA$=POKEF,VAL
("4H"+A$):NEXTF
290 FORF=59860:TO59886:REDA$=POKEF,VAL
("4H"+A$):NEXTF
300 FORF=59800:TO59831:REDA$=POKEF,VAL
("4H"+A$):NEXTF
310 FORF=59730:TO59760:REDA$=POKEF,VAL
("4H"+A$):NEXTF

```

```

320 POKE59700!,201
330 RESTORE 300
340 FORF=17024:REDA$=POKEF+59925!,A:NEXT
350 FORF=0706,288:TP3,14/64:POKE60000+4X
,COS(F)*100+117:XX+1:NEXT
360 INPUT "0:Teclado-1:Joyystick":A:POKE
488903,A:POKE 488758,A:DEFUNC=59930!
370 D=USR(0):LOCATE10,10:PRINT"Game Over
"-FORF=07098:NEXT:SCREEN1,2:LOCATE10,10
:PRINT"READY":POKE=07099:NEXT:CLS:GOTO3
70
380 DATA 170,117,0,15,230,0,4,15,220,0,8,
15,210,0,12,15,209,0,16,15,209,0,20,15

```

## LISTADO ASSEMBLER

```

;MARCINOS MSX
;Por Fabio Maestrolomero
;Saviata Programacion 30
;
;
;
ORG 59030
LOAD 59030
;
DEFB EQU 58800
SCOR EQU 0EA3EH
TAIN EQU 0EA14EH
TAST EQU 0EA30EH
WAVE EQU 0EA45EH
DACO EQU 0EA60EH
FLAG EQU 0EA51H

```

44 51



POP BC  
JP X2  
CONT:RET  
END  
;

## MONITOR

```

1 '#####
2 '0 MONITOR/MSX
3 '0 EDUARDO KISINA . CHACO
4 '0 PROGRAMACION No. 30
5 '0 TALENT / SVI / TOSHIBA MSX
6 '#####
7
10 CLEAR 200,409FF
20 RE=0
30 KEY OFF:WIDTH40
40 CLS
50 PRINT" CARGADOR DE CODIGO MAGUI
NA"
60 PRINT" EN HEXADESIMAL"
70 LOCATE 15,4:PRINT"1_CARGAR"
80 LOCATE 15,6:PRINT"2_LISTAR"
90 LOCATE 15,8:PRINT"3_CERRAR"
100 LOCATE 15,10:PRINT"4_LEAVE"
110 LOCATE 15,12:PRINT"5_EJECUTAR"
120 LOCATE 15,14:PRINT"6_INSERTAR"
130 LOCATE 15,16:PRINT"7 TRASLADAR"
140 LOCATE 15,18:PRINT"8_SALIR"
150 LOCATE 17,20:INPUT
160 ON P COSUB 170,280,410,470,520,580,6
80,790
170 CLS:LOCATE 0,4
180 INPUT"DIRECCION A CARGAR":AS:A=VAL("
480"+AS)
190 IF A<0 OR A>409FFF THEN 170
200 B=INPUT$(2)
210 IFB$="E" THEN40
220 IFB$="" THEN 250
230 B=VAL("480"+B)
240 FOR A,B
250 PRINT HEX$(A); " _ _ _ _ _":HEX$(HEX$(A)
)
260 A=A+1
270 GOTO 200
280 CLS
290 PRINT" LISTADO DEL CODIGO"
300 LOCATE0,4:INPUT"CONTENIDO DEL LISTADO
":AS:A=VAL("480"+AS)
310 IF A<0 OR A>409FFF THEN 280
320 C=A+15
330 FOR I=A TO C
340 PRINT HEX$(I); " _ _ _ _ _":HEX$(HEX$(I)
)
350 NEXT
360 PRINT
370 D=INPUT$(1)
380 IFD$="" THEN A=A+16:GOTO320
390 IFD$="E" THEN A=A+16:GOTO320
400 GOTO 40
410 CLS:PRINT" RESGUARDO DEL CO
DIGO"
420 LOCATE0,4:INPUT"NOMBRE DEL PROGRAMA"
:MS$
430 INPUT"DESDE":AS:A=VAL("480"+AS)
440 INPUT"HASTA":AS:B=VAL("480"+B$)
450 B$=B$+"CLAS:"+"MSX",A,B
456 GOTO 40
470 PRINT
480 PRINT" LECTURA DEL CODIGO"
490 LOCATE0,4:INPUT"NOMBRE DEL PROGRAMA"

```

```

:R04
500 BLOC="CAS:"+"R04
510 GOTO 40
520 CLS
530 PRINT"
540 LOCATE 4:INPUT"DESDE";DES:DE=VAL("6
R0="+DES)
550 DEFUSR=0E
560 A=COS(R)
570 GOTO 40
580 CLS
590 PRINT"
ON=
TRASLADO PARA LA INSERCI
600 LOCATE 0,4:PRINT"TRASLADAR"
610 LOCATE 9,5:INPUT"DESDE";AS:A=VAL("5H
"+AS)
620 LOCATE 9,6:INPUT"HASTA";BS:B=VAL("5H
"+BS)
630 INPUT"NUMERO DE DIRECCIONES A INSERT
AR";N
540 FOR=STOA STEP-1
650 FOR=I+5,PREK(I)
660 NEXT
670 GOTO 40
680 CLS
690 PRINT"
TRASLADO DEL CODIGO"
700 LOCATE 0,4:PRINT"TRASLADAR"
710 LOCATE 9,5:INPUT"DESDE";AS:A=VAL("5H
"+AS)
720 LOCATE 9,6:INPUT"HASTA";BS:B=VAL("5H
"+BS)
730 INPUT"NUMERO DIRECCIONES";CS:C=VAL("5H
"+CS)
740 FOR=ATOS
750 FOR= C,PREK(I)
760 C=C+1
770 NEXT
780 GOTO 40
790 CLS:END

```

## CONICAS

```

1  REM
#####
#      C O N I C A S      #
#  HUNG CHEN - OLIVOS, PBA  #
#  PROGRAMACION No. 30      #
#  SPECTRUM/TK 90/TS 2068  #
#####

```

```

10 DIM A(6):MORDER 1:PAPER 1:IN
K 6:CLS
20 FOR I=0 TO 7:READ J,K:POKE U
SR "d"+I,J:POKE USR "m"+I,K:NEXT
I

```

```

30 DATA 112,16,16,16,112,124,64
,16,112,16,0,0,0,124,0,0

```

```

40 CLS :INVERSE 1:PRINT "
      CONICAS              ":INVE

```

```

REM 0

```

```

50 FLASH 1:PRINT AT 3,0;1:FLAS
H 0:PRINT " FORMA ORDINARIA"

```

```

60 FLASH 1:PRINT AT 5,0;2:FLAS
H 0:PRINT " FORMA GENERAL"

```

```

70 INPUT A:IF A=2 THEN GOTO 250
0

```

```

80 IF A<> 1 THEN GOTO 70

```

```

90 CLS :INVERSE 1:PRINT "
      FORMA ORDINARIA      ":INVER
SE 0

```

```

100 FLASH 1:PRINT AT 3,0;1:FLA
SH 0:PRINT " CIRCUNFERENCIA"

```

```

110 FLASH 1:PRINT AT 5,0;2:FLAS
H 0:PRINT " ELIPSE"

```

```

120 FLASH 1:PRINT AT 7,0;3:FLAS
H 0:PRINT " HIPERBOLA"

```

```

130 FLASH 1:PRINT AT 9,0;4:FLAS
H 0:PRINT " PARABOLA"

```

```

140 INPUT A:IF A=4 THEN GOTO 170
0

```

```

150 IF A=3 THEN GOTO 980

```

```

160 IF A=2 THEN GOTO 390

```

```

170 IF A<> 1 THEN GOTO 140

```

```

180 CLS :PRINT "CIRCUNFERENCIA:"

```

```

190 INPUT "h=";H:INPUT "k=";K

```

```

195 INPUT "radio=";R:IF R<0 THEN
GOTO 195

```

```

200 PRINT :PRINT "h=";H:PRINT "k
=";K:PRINT "radio=";R

```

```

210 PRINT :PRINT "FORMA ORDINARI
A"

```

```

220 IF H=0 THEN PRINT "x";

```

```

230 IF H<0 THEN PRINT "(x=";H;")
";

```

```

240 IF H<0 THEN PRINT "(x=";-H;")
";

```

```

250 PRINT CHR$ 147;"+";

```

```

260 IF K=0 THEN PRINT "y";

```

```

270 IF K>0 THEN PRINT "(y=";K;")
";

```

```

280 IF K<0 THEN PRINT "(y=";-K;")
";

```

```

290 PRINT CHR$ 147;"=";R:CHR$ 14
7

```

```

300 PRINT :PRINT "FORMA GENERAL"

```

```

310 LET A(1)=1:LET A(2)=0:LET A(
3)=1:LET A(4)=-2*H:LET A(5)=-2*K

```

```

:LET A(6)=S*H+K*K-R*R

```

```

320 GOSUB 2170

```

```

330 PRINT :PRINT "CENTRO DE LA C
IRCUNFERENCIA: C(";H;"",";K;")"

```

```

340 INPUT "GRAFICO (S/N)";A$:IF
A$<> "s" THEN GOTO 370

```

```

350 GOSUB 2370

```

```

360 IF H<12.7 AND H>-12.7 AND K<
8.7 AND K>-8.7 THEN PLOT 128+H*1
0,88+K*10

```

```

370 INPUT "NUEVO (S/N)";A$:IF A$
="s" THEN GOTO 40

```

```

380 GOTO 180

```

```

390 CLS :PRINT "ELIPSE:"

```

```

400 FLASH 1:PRINT :PRINT 1:FLAS
H 0:PRINT " EJE FOCAL PERPENDICU

```

```

LAR AL EJE  x"

```

```

410 FLASH 1:PRINT 2:FLASH 0:PRI
NT " EJE FOCAL PERPENDICULAR AL

```

```

EJE  y"

```

```

420 INPUT A:IF A=2 THEN GOTO 710

```

```

440 INPUT "h=";H:INPUT "k=";K:PR
INT :PRINT "h=";H:PRINT "k=";K

```

```

450 INPUT "a=";A:INPUT "b=";B

```

```

455 IF A<=0 OR B<=0 THEN GOTO 45
0

```

```

460 IF A<B THEN PRINT "NO PUEDE

```

```

SER QUE a<b":GOTO 450

```

```

470 PRINT "a=";A:PRINT "b=";B:LE

```

```

T C=SQR (A*A-H*H):PRINT "C=";C
480 PRINT :PRINT "FORMA CORDI-
NARI
A"
490 IF H=0 THEN PRINT "x";
500 IF H>0 THEN PRINT "(x-
";H;")
";
510 IF H<0 THEN PRINT "(x+";-
H;")
";
520 PRINT CHR$ 147;"/";A;CHR$
14
7;"+";
530 IF K=0 THEN PRINT "y";
540 IF K>0 THEN PRINT "(y-
";K;")
";
550 IF K<0 THEN PRINT "(y+";-
K;")
";
560 PRINT CHR$ 147;"/";H;CHR$
14
7;"=1"
570 PRINT :PRINT "FORMA GEN-
ERAL"
580 LET A(1)=H*B:LET A(2)=0:LET
A(3)=A*A:LET A(4)=-2*H*B:LET
A
(5)=-2*K*A*A:LET
A(6)=H*B*B+B*A*
A*K*K-A*A*B*B
590 GOSUB 2170
600 PRINT :PRINT "CENTRO DE LA
E
LIPSE: C(";H;",";K;")"
610 PRINT "EXCENTRICIDAD=";C/A
620 PRINT "FOCOS:
F(";H+C;",";K;
") F'(";H-C;",";K;")"
630 PRINT "VERTICES:
V(";H+A;",";
";K;") V'(";H-A;",";K;")"
640 INPUT "GRAFICO (S/N)";A$:IF
A$<> "S" THEN GOTO 690
650 GOSUB 2370
660 IF H<12.7 AND H>-12.7 AND
K<
8.7 AND K>-8.7 THEN PLOT

```

```

128+H*1
0.88+K*10
670 IF H+C<12.7 AND H+C>-12.7 AN
D K<8.7 AND K>-8.7 THEN PLOT 128
+(H+C)*10.88+K*10
680 IF H-C<12.7 AND H-C>-12.7 AN
D K<8.7 AND K>-8.7 THEN PLOT 128
+(H-C)*10.88+K*10
690 INPUT "NUEVO (S/N)";A$:IF A$
="S" THEN GOTO 40
700 GOTO 390
710 INPUT "h=";H:INPUT "k=";K:PR
INT :PRINT "h=";H:PRINT "k=";K
720 INPUT "a=";A:INPUT "b=";B
725 IF A<= 0 OR B<= 0 THEN GOTO
720
730 IF A<B THEN PRINT "NO PUEDE
SER QUE a<b":GOTO 720
740 PRINT "a=";A:PRINT "b=";B:LE
T C=SQR (A*A-H*H):PRINT "C=";C
750 PRINT :PRINT "FORMA ORDINARI
A"
760 IF H=0 THEN PRINT "x";
770 IF H>0 THEN PRINT "(x-";H;")
";
780 IF H<0 THEN PRINT "(x+";-H;")
";
790 PRINT CHR$ 147;"/";H;CHR$ 14
7;"+";
800 IF K=0 THEN PRINT "y";
810 IF K>0 THEN PRINT "(y-";K;")
";
820 IF K<0 THEN PRINT "(y+";-K;")
";
830 PRINT CHR$ 147;"/";A;CHR$ 14
7;"=1"
840 PRINT :PRINT "FORMA GENERAL"
850 LET A(1)=A*A:LET A(2)=0:LET
A(3)=H*B:LET A(4)=-2*H*A*A:LET A
(5)=-2*K*H*B:LET A(6)=H*B*A*A+K*
K*B*B-A*A*B*B
860 GOSUB 2170
870 PRINT :PRINT "CENTRO DE LA E
LIPSE: C(";H;",";K;")"
880 PRINT "EXCENTRICIDAD=";C/A
890 PRINT "FOCOS: F(";H;",";K+C;
") F'(";H;",";K-C;")"
900 PRINT "VERTICES: V(";H;",";K
+A;") V'(";H;",";K-A;")"

```

# Programación Premia a los Mejores

## Los Mejores Artículos

- **PROGRAMACION** evaluará mensualmente entre todo el material recibido los artículos que merezcan ser publicados (dependiendo también del espacio disponible).
- Las Bases son muy simples, sólo envíe a la Editorial los textos que componen su nota o artículo, escritos a máquina o con impresora y firmado por su autor, acompañando la mayor cantidad de material gráfico de la mejor calidad posible (referenciado en el texto) que ilustren adecuadamente dicha nota.
- Los artículos publicados recibirán los mismos premios que los programas publicados.

## Los Mejores Programas

- Todos los meses **Programación** continuará seleccionando los mejores programas de entre los cientos que llegan a nuestra Redacción, de acuerdo con las bases de años anteriores ya publicadas.

• Todos los autores de programas que sean publicados en **Programación** obtendrán los siguientes premios:

1. En efectivo, la suma equivalente a diez veces el precio de Tapa de **Programación**. Es decir, que actualmente el premio es de A 145.- (ciento cuarenta y cinco) en efectivo.
2. Gratuitamente, recibirán en su domicilio la revista **Programación** durante 6 (seis) meses.
3. Computadoras y otros importantes premios, de acuerdo con las bases que publicaremos próximamente, seleccionados a través de un Jurado en el que tendrá preeminencia el voto de los lectores, como es ya tradición en nuestra **Programación**.
4. Edición de Soft: los mejores programadores del año tendrán la opción de desarrollar programas comerciales durante 1988/89, los que serán editados por Ediciones del Futuro y de los cuales recibirán derechos de autor.
5. Figurarán en la lista de colaboradores de la revista y recibirán un diploma que los acredite como tales.

# Participe y Gane!!!!...

# Marcianos

*El BASIC MSX  
permite controlar  
fácilmente los sprites,  
pero si deseamos  
efectos veloces y de  
calidad debemos  
recurrir al código  
máquina.*

Fabio Mastrolorenzo  
Capital

En este programa vemos la manera de lograr un buen manejo de los recursos de video desde la programación ensamblador. Está bien estructurado y servirá a los principiantes para empezar a visualizar la forma de crear sus propios videojuegos en código máquina.

Presentamos un cargador BASIC que automáticamente genera el programa en CM (para los ansiosos que ya quieren ponerse a jugar). El objetivo del juego es sencillamente derribar la mayor cantidad posible de naves enemigas eludiendo sus ataques. Movemos nuestra nave con las teclas de cursor o joystick.

Los enemigos vienen en formación, con un suave movimiento de vaivén. El desensamblado adjunto ilustra el modo

en que se ha logrado este efecto. Los valores de las coordenadas de pantalla a recorrer durante el movimiento han sido calculados desde BASIC y POKEados en una tabla, utilizada luego por una rutina especial en código (AJUS).

Hay puntos a destacar, como por ejemplo el uso de una instrucción HALT del Z-80 en el bucle principal. Con esto el procesador se detiene a esperar la próxima interrupción de video. Este truco se encarga de sincronizar el programa con la imagen de TV, con lo que evitamos el antiestético "temblor" de los sprites cuando aparece una interrupción en medio de un traslado.

Para quienes dispongan de un ensamblador, y deseen copiar el listado ensamblador a fin de "meterse" más en el

programa, los pasos a seguir:

1. Copiar y ensamblar el programa.
2. Definir el dibujo de los sprites a partir de la dirección 58000 (total 192 bytes).
3. Colocar la tabla (DACO) a partir de la dirección 60000, con una línea como la número 350 del listado BASIC.
4. Definir atributos de los sprites a partir de la dirección 59926 (total 24 bytes).
5. Seleccionar  
SCREEN 1,2;  
DEFUSR=59030:D=USR(0).

Nótese que queda abierto el "hook" hacia una subrutina SONI donde colocar efectos de sonido si los deseamos.

## DIRECCIONES ESPECIALES

59500 Definición de sprites  
59700 Subrutina SONI (sonido)  
59730 Subrutina ENDE  
(enemigo destruido)  
59800 Subrutina NADE  
(nave destruida)  
59860 Subrutina DETE  
(detectar colisiones)  
59890 Subrutina AJUS

(ajuste coordenadas)  
59960 Tabla TAFI (tabla de figuras)  
59960 coordenada Y nave  
59961 coordenada X nave  
59962 número de patrón sprite  
59963 color del sprite

Los siguientes cuatro bytes contienen información análoga para sprite 1, los siguientes cuatro para el sprite 2,

etc., hasta el número 5.

59986 Naves que restan  
59990 Score (nueve bytes)  
59926 Tabla de inicialización  
60000 Tabla de datos de coordenadas X  
enemigos (128 bytes)  
59984 Flags utilizados por la rutina,  
hasta 5999

*En muy pocas líneas de BASIC este programa carga una útil rutina en código máquina del 6502, que ocupa muy pocos bytes en memoria y puede ayudarnos a salvar muchas situaciones.*

# Control de buffer teclado

## Explicamos:

Se llama *buffer* a una memoria intermedia que recibe datos del procesador o de un periférico hasta llenarse, o hasta que el dispositivo destinatario de la información esté disponible para atender su ingreso, lo que ocurra primero. Cuando el destinatario confirma mediante una señal que puede recibir la información, el buffer se descarga (pasa los datos) y queda libre para recibir nuevos contenidos.

Los buffers son necesarios en situaciones en que los dispositivos son de diferente velocidad de operación, y se instalan para que uno no necesite "esperar" al otro.

La rutina en cuestión implementa un buffer para ingreso de datos por teclado

que evita la pérdida de caracteres tecleados durante una tarea que interrumpe el funcionamiento normal del editor BASIC, como puede ser un acceso a disquete o la detención de las interrupciones de video por cualquier motivo. Sirve para controlar errores de tipeo cuando diseñamos un programa que va a ser usado por operadores no expertos, o simplemente para poder seguir tecleando y no perder tiempo esperando que nuestra ATARI termine con su tarea principal.

La forma de usarla es agregar a los programas que queramos proteger de errores las líneas de DATAs que contengan el código máquina y las del cargador BASIC adjunto (líneas 100-200),

activando la rutina con una orden `USR(START)`. Para probarla, una vez cargada podemos hacer `RUN` y pulsar `CTRL 1`, que inhibe las interrupciones de video. Tecleemos nuestro nombre, que no aparecerá en pantalla hasta finalizar la línea con `RETURN`; entonces veremos lo tecleado, que se ha ido depositando en el buffer y ha sido visualizado "de golpe".

Si pulsamos la tecla `RESET` la rutina queda deshabilitada. Habrá que volver a hacer `USR(START)` para reanudar el control del buffer.

Esta forma de probar la rutina seguramente les sugerirá formas de aplicación en contraseñas para ingresar a programas, juegos de ingenio, etc. ●

## Exprimiendo las C-64 Y C-128

### EL BANK TAMBIEN TIENE CARAS OCULTAS

Haciendo Print Peek (981) es posible editar el BANK que está trabajando en ese instante.

En la siguiente tabla hallará para cada posible parámetro del comando BANK las correspondientes combinaciones RAM/ROM.

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| n  | configuración                               |
| 0  | BANK 0                                      |
| 1  | BANK 1                                      |
| 2  | BANK 2                                      |
| 3  | BANK 3                                      |
| 4  | función interna-ROM, BANK 0 y área E/S      |
| 5  | función interna-ROM, BANK 1 y área E/S      |
| 6  | función interna-ROM, BANK 2 y área E/S      |
| 7  | función interna-ROM, BANK 3 y área E/S      |
| 8  | función externa-ROM, BANK 0 y área E/S      |
| 9  | función externa-ROM, BANK 1 y área E/S      |
| 10 | función externa-ROM, BANK 2 y área E/S      |
| 11 | función externa-ROM, BANK 3 y área E/S      |
| 12 | fn. interna-ROM low, ROM high, BANK 0 y E/S |
| 13 | fn. externa-ROM low, ROM high, BANK 0 y E/S |
| 14 | BASIC-ROM, BANK 0 y generador de caracteres |
| 15 | BASIC-ROM, BANK 0 y área E/S                |

### DESPLAZANDO LA RAM

Baja el final de las variables del Basic

```
POKE 57,BYTE BAJO:POKE 58,BYTE ALTO:CRL:REM C-128
POKE 55,BYTE BAJO:POKE 56,BYTE ALTO:CRL:REM C-64
```

Eleva el inicio de la Memoria Basic

```
POKE 45, LOW: POKE 46, HIGH: POKE Dirección, 0: NEW JC-128
POKE 43, LOW: POKE 44, HIGH: POKE Dirección, 0: NEW JC-64
```

### COPIA EN DISCO EL CONTENIDO DE PANTALLA

El siguiente programa copia en disco el contenido de pantalla:

```
10 OPEN I,8,1, "0:PANTALLA"
20 PRINT#1, CHRS (0);: PRINT#1,CHRS (4);:REM APUNTA-
  DOR DE DIRECCION DE INICIO
30 FOR I= 1024 TO 2023
40 PRINT#1, CHRS (PEEK (I));
50 NEXT I: CLOSE 1
```

## Exprimiendo las Atari

Continuamos mostrando, a quienes quieren aprender a programar sus propios juegos, lo hábil que es el Atari BASIC a este fin.

Como el movimiento se demuestra andando, tenemos hoy aquí dos "micro-juegos" que podemos analizar, retocar, ampliar, hacer crecer hasta llegar a saber hacer un verdadero videojuego, diseño y programación, nosotros solos.

### MICRO PAC-MAN

```
0 ? "NIVEL(1-9)":INPUT
1:GRAPHICS 18:POKE 752,1: ? #6:"
poder":X=5:Y=1:T=0:A=13:B=10
1 FOR Z=1 TO 10:POSITION 5,2: ?
#6:"....."NEXT Z
2 LOCATE X,Y,C:LOCATE
A,B,D:POSITION X,Y: ? #6:"<":PO-
SITION A,B: ?
#6:"":S=STICK(0):IF C=46 THEN
SOUND 0,100,10,10:C=32:T=T+1
3 X1=(S=7 AND X<14)-(S=11 AND
X>5):Y1=(S=13 AND Y<10)-(S=14
```

```
AND Y>1):X=X+1:Y=Y+1:SOUND
0,0,0,0:POSITION 2,2: ? #6:T
4 POSITION X-X1,Y-Y1: ?
#6:CHR$(C):POSITION A,B: ?
#6:CHR$(D):IF END(0)<E/10 THEN
A=A+(X>A)-(X<A):B=B+(Y<Y)-(Y>Y)
5 IF T=100 THEN ?
6 ON (X=A)+(Y=B)>2 GOTO 2:PO-
SITION 2,1: ? "FIN-Tu puntuaje
fue:"T
7 POSITION 2,2+(T=100): ?
"GANASTE":POSITION 2,2: ? "
": ? : ? :RUN
```

### MALABARES

```
1 X=9:SP=60:GRAPHICS
18:XB=INT(15*RND(0))+3:POSITION
2,2: ? #6:"Presione el
boton!":GRAPHICS 18:P=STRIG(0)
2 ON P=1 GOTO
1:S=STICK(0):X=X+(S=7 AND
X<15)-(S=11 AND X>2):POSITION
XB,Y: ? #6:"":FOR D=1 TO
SP:NEXT D
3 S=STICK(0):X=X+(S=7 AND
X<15)-(S=11 AND X>2):POSITION
XB,Y: ? #6:"":FOR D=1 TO
```

```
SP:NEXT D
4 POSITION XB,Y: ? #6:"
":Y=Y+1:POSITION X-1,11: ? #6:"
() ":SOUND 0,0,0,0:ON Y<12
GOTO 2
5 ON XB<X AND XB<X+1 GOTO
5:SC=SC+1:SP=SP-
1:Y=0:XB=INT(15*RND(0))+3:SOUND
0,15,10,10:GOTO 2
6 POSITION 8,3: ?
#6:"Fin":POSITION 4,6: ?
#6:"PUNTAJE":SC:FOR D=0 TO
255:SOUND 0,D,8,15:NEXT D:RUN
```

## Exprimiendo las MSX

Este Exprimiendo lo dedicamos a los principiantes, y en especial a los más chiquitos.

Con la primera de las breves rutinas que presentamos podrán convertir su joystick en un sofisticado instrumento musical de una octava de extensión. Las direcciones 1 a 8 ("norte" a "noroeste") dan las notas naturales do 4 a do 5, y pulsando el botón disparador obtenemos la misma nota, sostenida, en el caso de que corresponda (mi y si sostenido no figuran).

Con la segunda, el teclado funcionará como un modesto órgano.

Los "papis" pueden modificar los programitas a la medida de la motivación de los pequeños y con el tiempo, quizás, arrogarse el mérito de haber dado al mundo genios musicales...

### JOYSTICK MUSICAL

```
5 REM      * JOYSTICK MUSICAL *
10 DIM A$(16):FOR I=1 TO 16:READ A$(I):NEXT I
20 B=STICK(1):C=STRIG(A)
30 IF B AND C THEN B=B+8
40 IF B THEN PLAY "t255164"+A$(B)
50 GOTO 20
60 DATA 04c,04d,04e,04f,04g,04a,04b,05c,04c#,04d#,04f#,04g#,04a#,05c#
```

### ORGANO

```
10 REM      * ORGANO *
20 PLAY "T120L4"
30 SCREEN 0:COLOR 1,15:CLS
60 LOCATE 3,8:PRINT "Pulsar QWERTYUIOP para TOCAR...":LOCATE 0,23
90 A$=INKEY$
100 IF A$="" THEN 90
110 IF A$="Q" THEN PLAY "O2F"
120 IF A$="W" THEN PLAY "O2G"
130 IF A$="E" THEN PLAY "O2A"
140 IF A$="R" THEN PLAY "O2B"
150 IF A$="T" THEN PLAY "O3C"
160 IF A$="Y" THEN PLAY "O3D"
170 IF A$="U" THEN PLAY "O3E"
180 IF A$="I" THEN PLAY "O3F"
190 IF A$="O" THEN PLAY "O3G"
200 IF A$="P" THEN PLAY "O3A"
210 GOTO 90
```

# LA TEXAS INSTRUMENTS 99/4A POR DENTRO

## Parte IV

*En esta nota trataremos de analizar las posibilidades que brinda el CPU de nuestra máquina: TMS9900 y las aplicaciones que se pueden realizar sobre el mismo en lenguaje assembler.*

Hugo D. Caro

Daremos una lista completa de las instrucciones que acepta el TMS9900, su formato y el resultado de su ejecución.

Como dijimos en la nota anterior, los usuarios de la TI 99/4a, que sólo poseen la consola y deseaban programar en assembler, pueden hacerlo utilizando el módulo "Mini-Memory", que les brinda una capacidad de 4 kbytes de RAM extra para almacenar sus programas, etc.

Pero... el manual del Mini-Memory supone que los mnemónicos del TMS-9900 son ya conocidos por el usuario o que el mismo ya leyó el manual del Editor/Assembler... lo cual constituye un perfecto círculo vicioso.

Trataremos de romper ese círculo vicioso, en donde daremos una breve aunque detallada descripción de todas las instrucciones del TMS-9900.

Comencemos con las instrucciones aritméticas.

### A) INSTRUCCIONES ARITMETICAS

Las instrucciones aritméticas disponibles en el TMS9900 son las siguientes:

#### CUADRO 1

Cada instrucción consiste de la siguiente información:

- Un encabezamiento, que consiste en el nombre de la instrucción y su mnemónico.
- El código de operación (op-code en hexadecimal).
- La definición de la sintaxis.
- Un ejemplo de la instrucción.
- Los resultados de la operación.

El código de operación es un número hexadecimal de cuatro dígitos que

corresponden a una instrucción cuyo campo de dirección contiene ceros. La definición de la sintaxis sigue la siguiente convención:

**gas** General Address of Source operand (dirección general del operando fuente).

**gad** General Address of Destination operand (dirección general del operando destino).

**wa** Workspace register Address (dirección de registro de espacio de trabajo).

**lop** Immediate Operand (operando inmediato).

**wad** Workspace register Address Destination (dirección de registro destino).

**disp** DISplacement (desplazamiento de las líneas del CRU respecto al registro de CRU base).

**exp** EXPresion que representa una ubicación de instrucción.

**cnt** CouNT (cantidad de bits de **CU** a transferir).

**scnt** Shift CouNT (cantidad de bits de desplazamiento).

**op** Número de la OPeración eXecutada.

Una instrucción en assembler posee un campo de etiqueta, un campo de operación, un campo de operando y un campo de comentarios. El uso de etiquetas es opcional. Cuando se utilizan, estas se asignan a la dirección de memoria de la instrucción.

El campo de operación contiene el mnemónico de la instrucción en cuestión. El contenido del campo de operando depende de cada instrucción.

Finalmente, la inclusión del campo de comentarios es opcional.

Si se utiliza, puede contener cualquier carácter ASCII, incluyendo espacios.

El único efecto que tiene el comentario es salir impreso en el listado.

En los resultados de la ejecución se utilizan las siguientes convenciones:

- @** Indica "el contenido de"
- >** Indica "reemplaza"
- \*\*** Indica "el valor absoluto de"

Los nombres genéricos que se usan en la definición son los mismos que se usan en los resultados de ejecución.

**1) ADD WORDS—A** (sumar palabras).

**Op-code:**

**A000 (Formato I)**

**sintaxis:**

[<etiQ>] A <gas>,<gad> [<comentario>]

**Ejemplo:**

**ETIQ A @ADR1(R2),@ADR2(R3)**

Suma el contenido de la dirección que se calcula sumando el valor ADR1 al contenido del Registro 2 con la dirección que se calcula sumando el valor de ADR3 con el contenido del Registro 3 y coloca el resultado en la dirección @ADR2(R3).

**Resultados de ejecución:**

(gas)+(gad)=>(gad)

**2) ADD BYTES—AB** (sumar bytes).

**Op-code:**

**B000 (Formato I)**

**sintaxis:**

[<etiQ>] AB <gas>,<gad> [<comentario>]

**Ejemplo:**

**QUEN AB R3,R2**

Suma el contenido del byte izquierdo del Registro 3 con el byte izquierdo del Registro 2 y coloca el resultado en el Registro 2.

**Resultado de ejecución:**

(gas)+(gad)=>(gad)

**3) ABSOLUTE VALUE—ABS** (valor absoluto).

**Op-code:**

**0740 (Formato IV)**

**sintaxis:**

[<etiQ>] ABS <gas> [<comentario>]

**Ejemplo:**

**ABS \*R2**

Reemplaza el contenido de la palabra que comienza en la dirección contenida en el Registro 2 con su valor absoluto.

**Resultado de ejecución:**

\*(gas)\* => (gas)

**4) ADD IMMEDIATE—AI** (suma inmediata).

**Op-code:**

**0220 (Formato III)**

**sintaxis:**

[<etiQ>] AI <wa>,<iop> [<comentario>]

**Ejemplo:**

**ESTO AI R2,7**

Suma 7 al contenido del Registro 2 y lo almacena en dicho registro.

**Resultado de la ejecución:**

(wa)+iop=>(wa)

**5) DECREMENT—DEC** (decrementar).

**Op-code:**

## CUADRO 1

| Instrucción                        | Mnemónico |
|------------------------------------|-----------|
| Add words (sumar palabra)          | A         |
| Add Bytes (sumar bytes)            | AB        |
| ABSolute value (valor absoluto)    | ABS       |
| Add Immediate (suma inmediata)     | AI        |
| DECrement (decrementar)            | DEC       |
| DECrement by Two (decrementar dos) | DECT      |
| DIVide (dividir)                   | DIV       |
| INCrement (incrementar)            | INC       |
| INCrement by Two (incrementar dos) | INCT      |
| MultiPLY (multiplicar)             | MPY       |
| NEGate (negar)                     | NEG       |
| Subtract words (restar palabras)   | S         |
| Subtract Bytes (restar bytes)      | SB        |

0600 (Formato IV).

sintaxis:

[<eti>] DEC <gas> [<comentario>]

Ejemplo:

RESTO DEC R2

Decrementa el contenido del Registro 2 en uno.

Resultado de la ejecución:

(gas) - 1 => (gas)

6) DECREMENT BY TWO—DECT (decremente en dos).

Op-code:

0640 (Formato IV)

sintaxis:

[<eti>] DECT <gas> [<comentario>]

Ejemplo:

DECT @ADDR

Decrementa el contenido de ADDR en 2.

Resultado de la ejecución:

(gas) - 2 => (gas)

7) DIVIDE—DIV (dividir)

Op-code:

3C00 (Formato IX)

sintaxis:

[<eti>] DIV <gas>, <wad> [<comentario>]


Ejemplo:

ESTO DIV @ADR(2), R3


Divide el contenido de la palabra en el Registro 3 y el Registro 4 con el contenido del ADR más el Registro 2 y almacena el resultado entero en el Registro 3 y el resto de la división en el Registro 4.

En este caso, ampliaremos un poco. La definición completa es que divide el operando destino (que son dos registros consecutivos) por la copia de el operando fuente (una palabra), utilizando las reglas de los enteros sin signo. Coloca el cociente entero en el primero de los Registros destino y coloca el resto en el segundo Registro de la misma área. La división se puede representar gráficamente como sigue:

Operandos de Registros destino:



Operando fuente:



Resultado de la ejecución:

(wad y wad+1) dividido por (gas) => (wad) y (wad+1)

El cociente se coloca en wad y el resto en wad+1.

8) INCREMENT-INC (incrementar)

Op-code:

0580 (Formato VI)

sintaxis:

[<eti>] INC <gas> [<comentario>]

Ejemplo:

LISTO INC >IA03

Incrementa el contenido de la dirección >IA03 en 1.

Resultado de la ejecución:

(gas) + 1 => (gas)

9) INCREMENT BY TWO—INCT (incrementar en dos).

Op-code:

05C0 (Formato VI)

sintaxis:

[<eti>] INCT <gas> [<comentario>]

Ejemplo:

INCT R3

Incrementa el contenido del Registro 3 en 2.

Resultado de la ejecución:

(gas) + 2 => (gas)

10) MULTIPLY—MPY (multiplicar).

Op-code:

3800 (Formato IX)

sintaxis:

[<eti>] MPY <gas>, <wad> [<comentario>]

Ejemplo:


QUIEN MPY @ADDR, R3

Multiplica el contenido del Registro 3 por el valor contenido en ADDR. El resultado se justifica a derecha en 32 bits del Registro 3 y el Registro 4.

Como en la división, ampliamos datos.

Esta instrucción multiplica la primera palabra del operando destino (que es un área de 2 palabras consecutivas en ubicada en los Registros) por una copia del operando fuente y reemplaza las dos palabras del destino con el resultado. La multiplicación se puede representar así:

Operandos de Registros destino:



|                                                               |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operando fuente:                                              | palabras)                                                       | SB R3,R5                                                                                                                                                                                              |
| Memoria direccionable                                         | Op-code:                                                        | Resta el byte izquierdo del Registro 3 del byte izquierdo del Registro 5.                                                                                                                             |
| 0 15                                                          | 6000 (Formato I)                                                | Resultado de ejecución:                                                                                                                                                                               |
| ← —→                                                          | sintaxis:                                                       | (gad)-(gas)=>(gad)                                                                                                                                                                                    |
| Multiplicador                                                 | Ejemplo:                                                        | <b>B) INSTRUCCIONES DE BIFURCACION Y SALTO</b>                                                                                                                                                        |
| Resultado de la ejecución:                                    | [<eti>] S <gas>,<gad> [<comentario>]                            | Describiremos las siguientes instrucciones de bifurcación y salto:                                                                                                                                    |
| (gas) * (wad) => (wad) y (wad+1)                              | S R2,R3                                                         | <b>CUADRO 2</b>                                                                                                                                                                                       |
| 11) NEGATE—NEG (negar)                                        | Resta el contenido del registro 2 del contenido del Registro 3. | Las instrucciones de bifurcación y salto transfieren el control ya sea condicional o incondicionalmente de acuerdo al estado de uno o más bits del Registro de Estado (ST), según la siguiente tabla: |
| Op-code:                                                      | Resultado de la ejecución:                                      |                                                                                                                                                                                                       |
| 0500 (Formato VI)                                             | (gad)-(gas)=>(gad)                                              |                                                                                                                                                                                                       |
| sintaxis:                                                     | 13) SUBTRACT BYTES—SB                                           |                                                                                                                                                                                                       |
| [<eti>] NEG <gas> [<comentario>]                              | Op-code:                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Ejemplo:                                                      | 7000 (Formato I)                                                |                                                                                                                                                                                                       |
| SINO NEG R2                                                   | sintaxis:                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| Reemplaza el contenido del Registro 2 con su inverso aditivo. | [<eti>] SB <gas>,<gad> [<comentario>]                           |                                                                                                                                                                                                       |
| Resultado de la ejecución:                                    | Ejemplo:                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| -(gas)=>(gas)                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |
| 12) SUBTRACT WORDS—S (restar)                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |

## CUADRO 2

| Instrucción                                                                      | Mnemónico |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Branch (bifurcar)                                                                | B         |
| Branch and Link (bifurcar y "engancharse")                                       | BL        |
| Branch and Load Workspace Pointer (bifurcar y cargar el puntero de Área Trabajo) | BLWP      |
| Jump if Equal (saltar si es igual)                                               | JEQ       |
| Jump if Greater Than (saltar si mayor que)                                       | JGT       |
| Jump if High or Equal (saltar si mayor o igual)                                  | JHE       |
| Jump if logical High (saltar si mayor lógico)                                    | JH        |
| Jump if logical Low (saltar si menor lógico)                                     | JL        |
| Jump if Low or Equal (saltar si menor o igual)                                   | JLE       |
| Jump if Less Than (saltar si menor que)                                          | JLT       |
| Jump incondicional                                                               | JMP       |
| Jump if No Carry (saltar si no hay acarreo)                                      | JNC       |
| Jump if Not Equal (saltar si no es igual)                                        | JNE       |
| Jump if No Overflow (saltar si no hay desborde)                                  | JNO       |
| Jump if Odd Parity (saltar si paridad impar)                                     | JOP       |
| Jump On Carry (saltar si hay acarreo)                                            | JOC       |
| Return Workspace Pointer (retornar puntero WP)                                   | RTWP      |
| EXecute (ejecutar)                                                               | X         |
| EXtended OPeration (operación extendida)                                         | XOP       |

Reste el byte izquierdo del Registro 3 del byte izquierdo del Registro 5.  
Resultado de ejecución:

(gad)-(gas)=>(gad)

## B) INSTRUCCIONES DE BIFURCACION Y SALTO

Describiremos las siguientes instrucciones de bifurcación y salto:

## CUADRO 2

Las instrucciones de bifurcación y salto transfieren el control ya sea condicional o incondicionalmente de acuerdo al estado de uno o más bits del Registro de Estado (ST), según la siguiente tabla:

## CUADRO 3

\* Sólo JGT y JLT usa comparación aritmética (con signo). El resto de las instrucciones son comparaciones sin signo (lógicas). O sea, la comparación aritmética considera a >FFFF como -1 mientras que la lógica lo toma como 65535.

Con todas las instrucciones de salto, el desplazamiento de cero resulta en la ejecución de la siguiente instrucción en el programa. Un desplazamiento de -1 resulta en la ejecución de la misma instrucción (loop infinito).

Usaremos la misma convención que en el apartado A).

## 1) BRANCH—B (Bifurcar).

Op-code:

0440 (Formato VI)

sintaxis:

[<eti>] B <gas> [<comentario>]

Ejemplo:

ETIQ B @ALLA

Transfiere el control a la posición ALLA.

Resultado de ejecución:

(gas)=>(PC)

*En esta ocasión  
recordamos algunos  
pequeños trucos y secretos  
que son permanente  
motivo de consulta en la  
secretaría de nuestro Club*

# 2090

**Club de usuarios de Spectrum,  
TK90X, TS 2068 y MSX**

## PARA MSX

### CLS como comando de disco

Los usuarios de MSX-DOS habrán notado que no poseen un comando CLS. Una forma muy simple de lograrlo es generar un archivo del tipo BATCH en el disco de trabajo, de la siguiente forma:

Desde el BASIC efectuar el siguiente programita:

```
10 OPEN "CLS.BAT" AS 1
   LEN=2
20 FIELD 1,2 AS A$
30 LSET
A$=CHR$(12)+CHR$(26)
40 PUT 1,1
50 CLOSE
```

Ahora, cada vez que deseemos borrar la pantalla desde el MSX DOS, podremos hacer:

A>CLS

Y listo!

### Averiguando información sobre programas en CM

Como averiguar las direcciones de carga, final y ejecución de un programa en CM grabado en disco:

La MSX almacena en disco los programas de C/M agregando siete bytes al

principio de la grabación real para indicar los datos necesarios para su posterior utilización (un byte de identificación y las tres direcciones buscadas).

Un método sencillo de obtener la información es entonces:

```
10 OPEN"OMBRE"AS1LEN=7
20
FIELD1,1ASA$,2ASC$,2ASF$,2A-
SE$
30 GET1,1
40 CLOSE
50 PRINT"CARGA:
&H";HEX$(CVI(C$))
60 PRINT"FINAL:
&H";HEX$(CVI(F$))
70 PRINT"EJECUCION:
&H";HEX$(CVI(E$))
```

## PARA SPECTRUM

### Evitar autoejecución de los programas

En la Spectrum, si ponemos MERGE ""en lugar de LOAD"" conseguire-

mos que el programa cargado no se autoejecute. Es un viejo pero útil truco.

Para contrarrestar este efecto los programadores pueden proteger sus programas contra MERGE introduciendo, como última línea del programa:

```
9999 REM (sin caracteres de más)
y luego hacer
POKE PEEK 23627+256*PEEK
23628-3,255,
luego de lo cual, no debemos tocar esa línea a riesgo de cuelgue.
```

## 2090 INFORMA

**INFORMACION SOBRE  
INSCRIPCION AL CLUB:** puede obtenerse personalmente en cada una de nuestras filiales (ver la lista en nuestro aviso en esta revista) o por correo a JOSE MARMOL 225 - DTO -B- - Buenos Aires.

2090 CLUB ofrece servicios a usuarios de todo el país. No es necesario disponer una filial cercana a su domicilio para poder gozar de nuestros beneficios.

Si Ud dispone de una computadora no dude en acercarse al Club.

PARA RECIBIR INFORMACION  
RECORTAR Y ENVIAR A: JOSE MARMOL 225, DTO B, BUENOS AIRES

Nombre y Apellido \_\_\_\_\_

Domicilio \_\_\_\_\_

CP \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_

Computadora \_\_\_\_\_

# MODEMS

## CONVERSACIONES

### MISTERIOSAS

*Los modems son los periféricos que permiten a las computadoras "conversar" entre sí. Sin embargo los detalles y procedimientos de esta función básica en la telemática son desconocidos generalmente por gran parte de los usuarios.*

Y el mundo sigue andando. Cuando alguien quiere salir de viaje, desde cualquier pequeña ciudad reserva de inmediato sus pasajes en avión-y varias conexiones en cualquier parte del mundo-en forma automática.

Laego, a mitad de viaje, surge algún pequeño inconveniente, (o la esposa se encapricha y gasta de más en una tienda de ropa parisiense) y hace falta dinero... Una tarjeta y un cajero automático lo entregan de inmediato.

Si se aprovecha para mixturar el placer con los negocios, desde cualquier parte del mundo el "turista-ejecutivo" se conectará con la computadora de su empresa y obtendrá todo los datos que necesite, o enviará la nueva información recopilada, obtenida.

¿Alguien puede imaginarse el

mundo moderno sin estas ventajas? Sencillamente no, pese a que dos décadas atrás parecían correspondientes al mundo de la fantasía... Y ello es posible gracias a que las computadoras "conversan" entre sí. Pero esos maravillosos artefactos permanecerían mudos, solitarios, incomunicados, si no existiese un aparatito llamado "modem".

#### EL MODEM

El modem (o modulador-demodulador, tal su nombre correcto) es el objetivo de esta nota, ya que se trata de uno de los periféricos más empleados, pero muy pocas veces conocido en cuanto a su funcionamiento.

Esta "cajita mágica" es un periférico que tiene la capacidad de "traducir"

los datos disponibles en una computadora a sonidos, aptos para ser transmitidos a través de una línea telefónica y "retraducidos" por otro modem situado en el extremo opuesto de la línea.

Las computadoras sólo "entienden" el lenguaje binario compuestos por "unos" y "ceros" o, dicho de otra manera, existencia de un impulso eléctrico, o su ausencia.

El modem, entonces, "suma" esos unos y ceros y los convierte a sonido para su transmisión.

Sin embargo esto no es lo único de lo que son capaces estos periféricos. También se encargan de tareas tales como detectar llamadas que "entran" o discar para conectarse con un número pedido.

Y pese a todas estas habilidades, el modem es un aparato de relativa sencillez, hajo costo, y de operación sin mayores complicaciones.

En Argentina tienen incluso una tarea "adicional" o "sobrecargada": controlar la calidad del enlace, o dicho de otras palabras, el nivel de ruido e interferencia en la línea, problema que si bien puede registrarse en muchas partes del mundo, en estas tierras se da con una particular (e irritante) intensidad.

## "BIPS Y BOPS"

Ahora bien, todo lo anterior, que en principio parece muy simple, tiene sus secretos. Si una computadora transmite sus datos mediante "hips" y "bops", para representar alternativamente "ceros" y "unos" (cada uno de ellos un bit), el envío de información podría volverse lento hasta la exasperación. Es preciso tener en cuenta que un carácter (o byte), en promedio, requiere de 8 bits.

Un inconveniente adicional (y severo) radica en que cualquier pequeño ruido que surgiera en el enlace, puede alterar la interpretación que hace el receptor de la información suministrada.

Asimismo existe el riesgo de que, ante un corte en la comunicación, la máquina transmisora prosiga enviando su información en forma inútil, o que permanezca largo tiempo a la espera de una respuesta que finalmente no llega.

¿Qué hacer entonces?

## LAS PORTADORAS

Para prevenir todos estos accidentes se puso en marcha un sistema de comunicación conocido como "portadora". Cada computadora, a través de su modem, emite un sonido continuo. Si este se interrumpe, el interlocutor lo advierte en forma inmediata por la ausencia de señal.

"Dentro" de la portadora, cada bit se transmite en base a variaciones de esa señal, lo que permite ganar gran rapidez si se efectúa de modo "inteligente".

La figura "A" muestra un gráfico que representa a la portadora. Cada división indica un bit en este caso representa, por ejemplo, tres bits "ceros".

El dibujo "B", se puede interpretar como un "cero", seguido de un "uno" y de otro "cero".

Este método se designa como FSK (Frequency Shift Keyed, control por desplazamiento de frecuencia) y es uno de los más usados.

También se emplea el PSK (Phase Shift Keyed, control por desplazamiento de fase), que se ilustra en el gráfico "C", y el "AM" (Amplitud Modulation, modulación por control de amplitud).

El PSK transmite de a dos bits mediante el siguiente procedimiento: Dada la curva senoidal (figura D), se efectúan variaciones de 45, 135, 225 y 315 gra-

dos (figuras D2, D3, D4 y D5) con lo que se obtienen cuatro formas distintas, además de la original, de manera de enviar de a dos bits en el mismo tiempo que otros sistemas transmiten uno.

Existe incluso un método más moderno llamado QAM que combina el AM con el PSK.

Los hits se transmiten a una velocidad predeterminada, que se mide en baudios (bits por segundo) y los ritmos más usuales son 300, 600, 1,200 y hasta 2,400 baudios, aunque en ese último caso son necesarias líneas de alta calidad.

## LLEGO LA HORA DE "CONVERSAR"

Cuando lo que se pretende no es una simple transmisión de datos desde un computador al otro, sino de una "conversación", resulta necesario crear un método para separar los bits unos de otros. Algo así como el "adelante, cambio" de la radiofonía para dar paso al otro extremo.

El método desarrollado es el siguiente: El modem emite en forma constante "unos" (es decir la onda portadora). Antes de enviar un byte real, se transmite un "cero" o "bit de inicio".

El paso siguiente es enviar la cantidad de bits que integran el byte y a continuación un "bit de paridad" (que consiste en la suma de "unos" que integran el byte) para comprobar la recepción correcta.

Finalmente se transmite un bit que indica "fin del Byte" y se vuelve a la emisión de la portadora.

Todos estos pasos, en apariencia muy complejos, pero ejecutados a gran velocidad, son necesarios para evitar errores por interferencias en las líneas o problemas de desincronización que resulta bastante comunes a distancia.

## PROTOCOLOS

Existen distintas normas que homogenizan la "frecuencia" o tono con la que deberá ser enviada la portadora, cada cero y cada uno. Esto es lo que permite conectar entre sí computadoras diferentes (por ejemplo una Commodore con una Spectrum).

Las dos versiones mas usuales de esta suerte de "esperanto electrónico"



en el protocolo BELL (que tomó su nombre de una compañía de telecomunicaciones de Estados Unidos) y el CCITT (Consejo Internacional de Telecomunicaciones).

Pero las computadoras, como suelen hacer las personas, muchas veces "hablan" las dos al mismo tiempo... con la diferencia que pueden "escucharse", entre sí.

Esta habilidad de llama "FULL DUPLEX" y se logra mediante el truco de otorgar frecuencias distintas a la portadora de cada extremo, una para la computadora que origina la conexión (llamada ORIGINATE) y la otra para la que "atiende" el llamado (ANSWER).

## CONTROL DE ERRORES

Un aspecto básico de la comunicación entre computadoras a través de modems es el control de errores, imprescindible frente a la habitual existencia de ruidos en la línea, "honor" que, a decir verdad, no es exclusivo de Argentina, aunque en estas tierras sea más frecuente que en los países desarrollados.

Frente a esta realidad, fue que se desarrollaron ciertas pautas que permiten saber con casi total exactitud si un byte llegó con o sin errores.

Entre esas pautas figuran "PARIDAD" y "BITS DE STOP".

El primero de ellos consiste en un bit transmitido luego de los pertenecientes al "mensaje" en si (el byte) y cuyo valor (uno o cero) depende de si la suma de bits "1" transmitidos es par o impar. Existen varios tipos de PARIDAD y pueden ser: paridad par, paridad impar, paridad nula, paridad marca y paridad espacio.

\*PARIDAD PAR determina que el bit de paridad será "uno" si el número de unos transmitido es par.

\*PARIDAD IMPAR: significa que el bit de paridad será "cero" en caso que la cantidad de "unos" de como sumando un resultado "impar".

\*PARIDAD NULA: consiste en no enviar ningún bit.

\*PARIDAD MARCA: determina el envío de un "uno" como "marca".

\*PARIDAD ESPACIO: en este caso se transmite un bit "cero" que ratifica la señal correspondiente a un espacio.

Otro punto destacable es que, cuanto más largo resulta un byte, mayor probabilidad de error existe en la recepción, sin dejar de lado además el mayor tiempo que demora la comunicación.

Esta es la razón por la cual la cantidad de bits no siempre corresponde a "8", y se dan casos de 5, 6 ó 7 bits.

Los caracteres identificables por 5 bits se utilizan en las transmisiones de radioteletipo, ya que los aparatos de RTTY utilizan el código BAUDOT, que consta de dos juegos de 32 caracteres cada uno. (Treinta y dos es el número de combinaciones posibles con cinco bits).

Respecto de los bits de stop, consisten en "1", "1,5" o "2" bits correspondientes al "uno".

Otro sistema también muy utilizado para garantizar la buena recepción del mensaje es la generación de un "eco" por parte del receptor, es decir el "rebote" al origen de cada carácter, para su chequeo.

Algunos modems incluyen facilidades como, por ejemplo, el discado automático, contestación de una llamada entrante sin intervención del operador, y disponibilidad de memorias de discado.

Asimismo algunos están en condiciones de "retener" partes de una comunicación y así poder utilizarlas luego.

## LA CONEXION A LA LINEA

En algunos países está prohibido conectar a la línea cualquier aparato que no sea propiedad de la empresa telefónica. Para estos casos fueron diseñados los sistemas de "conexión acústica", en los cuales el modem no se "enchufa" sino que dispone de auriculares o "chupetes" en los cuales de coloca el tubo del aparato telefónico.

Si bien este sistema tiene una pérdida de fidelidad respecto del acoplamiento directo, otorga en algunos casos muchas ventajas, como por ejemplo poder utilizar la computadora desde un teléfono público, colocando el tubo del aparato sobre los acopladores, tal como si se apoyase en una conversación humana, sobre el oído y la boca.

Otra de las características disponibles para los modems es que se trate de perisféricos "inteligentes", que evita-

la necesidad de disponer de software especial para comunicaciones.

Algunos modems están habilitados para reconocer automáticamente la norma en que establecen una comunicación, la velocidad y el número de bits, y se adaptan a ello sin intervención humana.

## LAS VENTAJAS

Los modems son potentes instrumentos para la computación y que otorgan grandes ventajas, por ejemplo, en el manejo de datos, ya que ahorran mucho trabajo y memoria.

Ellos permiten, por ejemplo, conectarse con una biblioteca informatizada y extraer un fragmento de un libro que le interese al usuario, sin necesidad de disponer del texto completo en su archivo privado.

Otros usos son, por ejemplo, el manejo de una cuenta bancaria a distancia la reserva de pasajes de ferrocarril y avión, o la posibilidad, anticipada ya en muchos libros de ciencia ficción desde hace décadas y cada vez más cercana a la realidad, de trabajar comodamente en casa, sin necesidad de ir hasta la oficina, y luego transmitir todo a la "central".

Así, precisamente, trabajan por ejemplo las grandes organizaciones periodísticas mundiales, que disponen de corresponsales y oficinas en muchos países, desde las cuales se redactan sobre computadora las noticias y se envían al resto del planeta via modems y líneas especiales de alta velocidad.

Y como el placer también es importante, el modem habilita asimismo gran variedad de esparcimiento, como juegos remotos, redes de usuarios y BBSs (BULLETIN BOARD SYSTEMA), entre otros.

El BBS es, en realidad, una suerte de pizarra electrónica pública en la cual muchos usuarios pueden colocar mensajes sobre uno o varios temas, recibir, respuestas o comentarios.

Todo lo anterior demuestra que, en realidad, los modems son algo más que un aparato que permite comuncarse via computadora con algún amigo.

Pero todo esto no termina aquí. En la próxima edición de Programación Popular se detallará, entre otros temas, la norma HAYES y otros protocolos de comunicación. ●

# SOFTWARE EDUCATIVO PERSPECTIVAS PARA UN NUEVO AÑO

José Alberto Moncada

Nuestro curioso calendario tiene dos comienzos de año. Uno formal, el primero de enero, que nos sorprende en una situación de latencia propia del período vacacional, y el otro, el de verdad, marcado por el comienzo de las clases y la llegada del otoño.

Este fenómeno notorio en todos los aspectos de la vida comercial desde mediados de diciembre hasta fin de febrero, se agudiza aún más en el mismo campo educativo. Los proyectos que no se resuelven antes de promediar el mes de noviembre quedan indefectiblemente congelados hasta una vez comenzadas las clases, o sea hasta la segunda quincena de marzo.

Allá por noviembre todos en las escuelas tienen sus miras puestas en las tareas de fin de año. Se ajustan los programas, se preparan evaluaciones, se organiza el acto de fin de curso, se complementan aspectos formales, se organizan las guardias de verano. Nadie está predispuesto a encarar iniciativa alguna que tenga que ver con aquello tan lejano como es el ciclo lectivo siguiente.

Con el regreso de las vacaciones la actividad escolar comienza, a partir del momento de retorno de su personal, a cobrar vida lentamente. Se planifican los proyectos para el año, se realizan las previsiones iniciales, se planean excu-

siones, salidas, y mil aspectos más.

En los hogares padres e hijos, a la luz de la definición de los horarios de actividades especiales como Educación Física, organizan todas las rutinas semanales para el resto del año.

## UN AÑO CON MUCHOS PROYECTOS

Este estado de situación que se repite sistemáticamente todos los años nos sitúa en esta ocasión en un nuevo punto de partida. El ciclo lectivo ha comenzado y con él recomienzan los proyectos especiales como pueden ser los de trabajos en informática.

Mil novecientos ochenta y ocho se presenta particularmente diferente en relación a computación educativa. Por primera vez se observa oferta de programas educativos de desarrollo nacional producido y editado por varias empresas locales.

Esta situación novedosa, que tuvo algunos aislados antecedentes en años anteriores, constituye indiscutiblemente un hito que marca el comienzo de una nueva época.

Ha comenzado la producción comercial de material educativo para u-

so en computadoras.

El emprendimiento realizado por estas empresas puede dar origen a una nueva forma de producto para nuestro país: el programa educativo. Un producto de características propias y diferentes a las de otras formas de software.

De consumo masivo en cuanto a su presentación comercial (listo para usar, producido en cantidades y relativo bajo costo) tiende a cubrir una incipiente demanda.

El programa educativo puede llegar a transformarse en un elemento de consumo no solo en los establecimientos educativos sino también en el hogar.

La única pregunta que todavía se realizan las productoras es cual es el real nivel de receptividad que la comunidad educativa tendrá para este producto.

## PROBLEMAS ECONOMICOS

Los factores que pueden acelerar o congelar la venta de programas educativos son muchos: la situación económica quizás sea de ellos el más significativo.

El problema económico se presenta en todas las etapas del proceso de producción, desde el programador hasta el mismo consumidor.

El primero de los recortes es el de aceptar las pretenciones de la franja de producción a la realidad de nuestro país. Dicho de otra forma: no pretender ganar lo que realmente se debería ganar por el trabajo, sino sensiblemente menos.

Una variante de esto es la no contratación de los profesionales auxiliares: diseñadores gráficos, músicos, etc y hacer que el personal de programación suela estas tareas con su mejor buena voluntad. Así llegamos a la segunda alternativa: la disminución de calidad del producto.

Programas con dibujos no todo lo buenos o agradables que sería posible obtener, o con melodías o sonidos muy pobres.

Indiscutiblemente ninguna de las dos alternativas constituye en sí misma una buena solución y que algo de pionerismo debe movilizar a quienes se embarquen en tareas de desarrollo.

Por otro lado está la posición de las empresas editoras, quienes tienen que aportar además la impresión de los manuales, envases, duplicación del programa y elaboración de sistemas de protección.

Comparados los envases de los programas de producción nacional, en relación a sus semejantes extranjeros, se observa una clara intención de no aumentar los costos innecesariamente. Envases más económicos, con carátulas idénticas para distintos títulos, son algunos de esos detalles.

Un público usuario exigente puede advertir estos detalles de calidad, sumados a pantallas "flojas" y formarse una opinión crítica quizás injusta sobre el producto.

El surgimiento efectivo de una industria pujante del software educativo requiere que estos sacrificios sean compensados y comprendidos por todas las partes: la producción y la edición disminuyendo sus ganancias y la calidad del producto en una justa medida que no afecte al usuario, y el usuario siendo tolerante en una primera etapa con estos detalles.

## LOS "PIRATAS"

La mala educación del usuario promovida por los piratas del software,

En la faz de producción, a la hora de definir un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, se deben contemplar muchos factores. La cantidad de horas-hombre que insumirá la programación, la participación de profesionales en el proceso previo, el tiempo a emplear en el acopio de información específica para los programas, el costo de diseño gráfico, el desarrollo de la documentación complementaria, etc.

Un plan de desarrollo de programas educativos requiere de la participación de profesionales de diversas áreas: educadores, programadores, diseñadores gráficos, músicos, psicopedagogos ... El costo que eso implica debe diluirse luego, en la comercialización, en una suficiente cantidad de copias vendidas que sea capaz de absorberlos.

Aquí el primer problema serio. Nuestro mercado educativo no ha demostrado aún tener la capacidad de compra de copias en cantidad suficiente. Y menos aún podrá abonar los precios del producto de acuerdo a lo que internacionalmente se ha demostrado que vale.

Vender en nuestro país programas educativos entre 20 y 80 dólares (costo generalizado en el mundo) sería casi un despropósito. Los valores que se manejan a nivel nacional van desde 8 a 20 dólares. Es comprensible que con estos límites para que el proyecto comercial sea rentable es necesario vender mayor cantidad de copias que en otros países. Y aquí el primer círculo vicioso: Precios menores obligan a tratar de vender mayores copias, en un mercado que es potencialmente mucho más chico que en los países que se toman como modelo económico. Primera gran duda: ¿Se hará rentable este negocio?

Este conflicto visto desde la óptica del desarrollo y la programación tiene otro enfoque:

Realizar un buen programa, con la participación necesaria de los profesionales indispensables, requiere de un circuito comercial con las características del mercado internacional. O sea, que los programas lleguen al usuario entre 20 y 80 dólares y en las cantidades necesarias para garantizar la rentabilidad. Como ello no es posible queda entonces reducir los costos de producción. ¿Pero, a costa de qué? que enseñaron inconscientemente

que los programas que llevaron cientos de horas de trabajo desarrollar pueden ser comprados por "chirrolas", juega ahora muy en contra de todo el proceso de producción.

Al usuario le resultan desmesurados los precios de nuestro mercado local oficial. No comprenden muchos de ellos que detrás de todo esto hay muchas personas que han puesto su tiempo para que el programa llegue a sus manos con la calidad y documentación que él desea. Mientras que el pirata es uno solo que ni siquiera suele comprar sus programas, que ni paga derechos ni impuestos y que, en última instancia, es un delincuente que roba lo que vende.

Si el usuario comprendiese que los piratas son ladrones y que ellos al comprar son sus cómplices, y que además esto hace imposible que el mercado nacional del software crezca sanamente, probablemente nos encontraríamos hoy en día con muchos más programas de buena calidad desarrollados del acuerdo con nuestras necesidades.

Claro que esto implica un sacrificio muy difícil de pedir al usuario. Renunciar voluntariamente a los piratas significa aceptar comprar los programas pagando casi diez veces el precio al que ellos los venden.

Pero si esto algún día no ocurre el mercado del software nacional tiene muy pocas perspectivas de crecimiento. Es probable que en esto falle la legislación argentina, que en otros rubros es muy clara.

Todos sabemos que la tenencia de un televisor color robado (directamente o comprado a ladrones) es un delito que se pena con prisión. No existe ley alguna que proteja a las productoras nacionales de software que dictamine con total claridad que la tenencia de programas "pirateados" es un delito de características semejantes al que comete el pirata mismo.

Estas preocupaciones son las que nos sitúan en un año de peculiares características.

Será este un año de definiciones donde quizás comience a librarse las primeras batallas serias contra los piratas y tal vez se defina el primer perfil del mercado del software educativo. Es primordial que cada una de las partes sepa ocupar el lugar que le corresponde.

MSX

Talent



Agropack Dos es un paquete de soft destinado a MSX apto para las tareas administrativas de las explotaciones ganaderas e integrante de una familia de programas similares.

Desarrollado por el mismo equipo que realizó el Sistema Computacional Agropecuario (SICAP) el Agropack de Explotación Ganadera permite el procesamiento de variada información e incluye tres aspectos básicos: Plan de Producción, Margen Bruto Ganadero y Presupuesto financiero.

El primero de ellos, Plan de Producción, permite procesar toda la información vinculada con la cría e invernada, como por ejemplo porcentajes de preñez, parición y desete de las crías, la demanda de forrajes y programas sanitarios.

Margen Bruto Ganadero, habilita a calcular la recaudación mediante el ingreso de volúmenes, precio por cabeza o kilovivo, tasas de interés, y ganancias diarias.

Por último Presupuesto Financiero permite registrar los ingresos y egresos de todo el establecimiento y preparación de saldos mensuales.

La serie Agropack se completa con el "1" (que ya adelantamos en nuestra edición anterior) referido a las explotaciones agrícolas, el "3" (tumbos), el "4" (Gestión Agropecuaria) y el "5" (Contabilidad de Gestión Agropecuaria).

cursia).



TELEMÁTICA

128



Nos encontramos en Hollywood, inmersos en el fabuloso mundo del espectáculo. Una película se encuentra en pleno rodaje, y el papel de su protagonista consiste en encontrar cinco Oscar que se han perdido en el estudio y cuyo paradero es un verdadero misterio para todo el personal de la empresa cinematográfica.

De su hallazgo depende el éxito de la película y que el personaje conserve su empleo... y su sueldo.

A la orden de "¡Cámara, acción!", comenzará la búsqueda, que no será fácil, ya que sólo para cumplir el primer paso, ingresar al estudio, deberá eludir la acción de los guardias de seguridad, o acertárselos en pleno rostro con una torta de crema, al mejor estilo Chaplin.

Claro que ese "atrevevimiento" complacerá todavía más los cosas, y toda la policía de Hollywood se pondrá a perseguir al infortunado "busca-Oscars".

Si la policía llegara a atraparlo, el director cortará de inmediato la filmación de la escena y lo que es aún peor, reducirá el sueldo del protagonista.

El desarrollo del juego está acompañado de muy buenos efectos sonoros, al mejor estilo, que hacen recordar las vi-

jas películas del cine mudo.



NORGE SOFT

COMMODORE 64, 128 • MSX  
TI-99/4A

Crear con LOGO es un libro destinado a que los chicos puedan explotar al máximo las posibilidades de las computadoras hogareñas, entre ellas Commodore 64 y 128, MSX y TI-99/4A.

Escrito por la ingeniera Liliana Saldón y la profesora Mónica Ramírez, la obra permite a los padres compartir con sus hijos las múltiples posibilidades de este lenguaje y va más allá de las iniciales construcciones de tipo geométrico.


Crear en LOGO encara la incorporación de estrategias de programación, a través de ejemplos que surgen por necesidad.

Recorre asimismo a material concreto cada vez que es necesario materializar órdenes, funciones y procedimientos.

Asimismo ofrece un conjunto de aplicaciones interesantes y significativas para cualquier chico que se inicia en la computación.

El libro también se considera apto para los docentes, desde el momento en que incorpora las experiencias concretas de sus autoras en el aula, las dificultades que allí se presentaron y rescata la función del error, además de presentar propuestas para diferentes niveles y recomendaciones prácticas, sin dejar de lado toda una serie de actividades introductorias recomendadas.

como paso previo al empleo de la computadora.

L. Saldón y M. Ramírez  
EDICIONES COLIHUR  
379 páginas

Esta obra guiará al lector desde la conexión del computador, hasta la obtención final de un documento, pasando por los procesos de modificación, cambio de formato, grabación en el disco y la impresión, aprovechando las características de los impresores actuales.

Asimismo este libro escrito por A. Aguilar-Amat brinda soluciones a los problemas más comunes que aparecen en la utilización de las órdenes del programa.

Sus primeros capítulos abarcan una descripción detallada, acompañada de ejemplos, de los comandos del Wordstar, con la finalidad de completar las indicaciones del propio manual.

En la segunda parte del libro se incluyen una serie de trucos y técnicas que permiten aprovechar mejor las posibilidades de este procesador de palabra.

A lo largo del libro se toma en cuenta la utilización de Wordstar en el IBM PC y sus compatibles, describiendo con precisión la utilización de las teclas de función y el teclado secundario.

A. Aguilar-Amat  
GUSTAVO GILJ S.A.  
153 páginas

# GUIA DE COMPRAS

**VENDO/CANJEO** Spectrum de 48K, grabador, 2 manuales, 60 rev. españ., 45 progr., por Commodore 64. Tel.: 021-341350.

## CURSOS PARA MACINTOSH

Page Maker - MS Word  
Illustrator - Autoedición  
Héctor López 41-6474

**VENDO o canjeo** juegos MSX. Luis Ouribe: Alem 875, (5184), Capilla del Monte, Córdoba.

**INTERCAMBIO** programas para computadoras Atari 800 XL y 130 X en disco. Tel.: 248-2302.

**VENDO** computadora Latin-data, monitor 80 col., 2 drives DS-DD e impresora 132 col/180 cps. U\$ 1300. Tel.: 248-2302.

**VENDO** cables de cassette para computadoras MSX, muy baratos. Javier: 542-8579.

**CLUB** usuarios Spectrum y compatibles intercambia revistas, soft y proyectores. Bella Vista 548, Salto, Uruguay.

**REALIZO** programas a medida para Commodore 64 y 128. TE: 752-4999.

**VENDO** computadora TK 85 de 16 Kb, manual en castellano, 3 juegos, cables y 1 joystick.

**GRABAMOS** juegos C-64/128 y TS-2068 y compatibles. Juan Ignacio: 624-5474.

## GRATIS PUBLIQUE SU ANUNCIO

• NO COMERCIAL  
• MAXIMO 20 PALABRAS

393-8456/8560  
MAIPU 464 - 8º - 801 CAPITAL

**CLUB** usuarios Spectrum, nuevo y gratuito, para mayor información: Alto Brown 475, San Vicente, (2447), Santa Fe.

**PROF. UNIVERSITARIO** clases lenguajes Basic, Logo, Assembler, Fortran, Pascal. Jorge Franco: Calle 115 Nro. 2440, San Martín (752-4999).

**VENDO** Casio P.B.100, con expansor, australes 500. Alejandro: 248-4509.

**VENDO** Apple II Plus, teclado profesional, tarjeta de 80 columnas, 2 disketeras. Pablo: 687-9644.

**INTERCAMBIO** información con usuarios de TK 2000. Walter Morelli: Pje. Casablanca 1549, (2000), Rosario.

**CONFECCIONO** programas a medida p/64 y 128. Educativos/juegos/comerciales. Carlos: 623-2453.

**CURSOS** para C-64/128. Manejo de base de datos, utilitarios y sistemas operativos. Tel.: 70-8493.

**VENDO** juegos para Commodore 64/128, desde 1 austral. Gustavo: 666-6590.

5 1/4

2 D  
2 DD  
2 HD



3 1/2

2 DD

**DISKETTES "CIS"**

51 - 3188

40-2293

51 - 8108

## VEL ARGENTINA

### SINCLAIR SERVICE

Horario:

La V 10 a 13 y 15 a 19

RAWSON 340 (IR82) 983-3205

## CASETTE VIRGEN para COMPUTACION

DESCUENTOS ESPECIALES AL POR MAYOR

- Fabricación propia
- Utilizamos cinta Ampex (USA)
- Las medidas se preparan en el día
- Consultenos o haga su pedido

ENVÍOS AL INTERIOR

Ofrecemos calidad y precio al servicio de la informática

**Producciones**

**ECOSOUND S.A.**

Tronador 611 - (1027) Capital  
551-9489 653-5080/5063



**DATA MEMORY S.A.**

INDEPENDENCIA 2520 (1225) Bs As Tel. 941-7991/7979/6848/6872

## NAKO'S S.R.L.

Cassette virgen  
para  
computación

Rivadavia 16.660  
(1706) Haedo  
Pcia. de Buenos Aires  
Tel.: 650-9504 y 659-1162

## DISTRIBUIDOR MAYORISTA



**ORDENADORES  
COMPATIBLES S.A.**

CORRIENTES 1762 - 4º A  
(1042) BUENOS AIRES TE 49-5730



Poseo una Talent DPC-200 y disquettera DPF 555 y quisiera saber:

1) En su revista N° 21, página 29, apareció el programa MSX STOCK, podrían informarme que dice la línea 20 debido a que sobre ella está el sello "programa ganador" y no está muy claro?

2) Otra duda: en su revista Nro 27, página 40 apareció el programa AGENDA MSX, como no dispongo de grabador o datasette, podrían ud's decirme cómo cambiar las líneas 4000/4130 (grabación de datos) y las líneas 4500/4630 (carga de datos) para poder utilizar mi disquetera?

Mario Scornavacchi  
San Miguel  
PBA.

1) La línea que aparece borroncada por el sello es:

20 OPEN "STOCK.DAT" AS #1  
LEN=31

2) Con respecto al programa AGENDA MSX para utilizar la disquetera no pongas CAS:

Simplemente que quede:  
OPEN "DAT AT



Les escribo para felicitarlos por el nivel que está tomando vuestra publicación. Observo con satisfacción y felicidad que han decidido ir cambiando los programas lúdicos por aplicaciones más serias. Por supuesto, sin dejar de reconocer la importancia de todo lo publicado hasta ahora para el aprendizaje de todos los lectores.

Creo que les interesaré saber que tengo una Spectrum y he utilizado el programa Biometría en una serie de experimentos que realicé con la alimentación de los conejos que crió. El detalles no importa y será suficiente comunicarlos que me resultó de enorme utilidad. Logré mejorar el rendimiento en relativamente poco tiempo.

Deseándoles que sigan en el mismo rumbo, los saludo atentamente

Daniel Piriora  
Lomas de Zamora  
Buenos Aires

Nos gratifican muchísimo tus conceptos y nos da seguridad en el rumbo de comunicación que hemos emprendido con los lectores. Desde ya quedamos a la espera de algunos conejos para experimentar aquí en el editorial.



Me llamo Franco Girardi, vivo en Bahía Blanca y les escribo porque deseo que me informen cuando es la fecha de aparición del próximo número, porque la última revista que llegó a esta ciudad es la número 14 del año 1986. Desde ya muchas gracias.

Franco Girardi  
Bahía Blanca  
P.B.A.

En forma paralela a la aparición de la última revista en los kioskos, PROGRAMACION, a pedido de numerosos lectores, ha reanulado sus primeros números y es por eso que podés encontrar números del año '86. Te aconsejamos que que consultes a tu kioskero que seguramente te informará bien sobre la salida del último número.



Me dirijo a ustedes para felicitarlos por vuestra revista, que me parece que ha mejorado muchísimo. También les solicito que prosigan publicando programas para MSX, tal como lo han hecho en los últimos tiempos.

Asimismo deseo averiguar cual es el trámite que debo seguir, y cuales los requisitos, para que ustedes publiquen un programa en su revista

Luis Ourthe  
Capilla del Monte  
Córdoba



Reiteramos una vez más, pero con gusto debido a la excelente captación que hemos tenido con los concursos, una síntesis de las bases:

• Los programas deben ser inéditos en cassette o diskete (se admite más de uno por autor).

• Acompañados por el listado del programa (emitido por Impresora, a máquina o manuscrito con letra de imprenta) y texto explicativo, todo firmado por el autor.

• Aconsejamos también remitir la estructura y la lista de variables del programa.

• Imprescindibles los datos personales, domicilio completo, edad y los K de la memoria de la máquina.



Quisiera que me informen si en algún momento durante las ediciones de su revista, apareció algún artículo referente a los equipos Apple II, serie que comprende a Apple II, Apple II plus, Apple II E y Apple II C.

Si no es así, quisiera pedirles que incluyan un artículo sobre programación de estas máquinas

A. Arrichietta  
Banfield  
P.B.A.

Alejandro: la popularidad que van alcanzando las Mac's hacen que estamos evaluando una revisión de sus sorprendentes capacidades en nuestra revista PROGRAMACION. Igualmente para una inmediata información te recomendamos la revista PC news, de nuestra editorial también, donde encontrarás abundante material sobre estas máquinas, como fichas técnicas y aplicaciones de su software.





Compré los números 27 y 28 de PROGRAMACION, los que me resultaron de muchísima utilidad, razón por la cual ya soy otro de sus lectores.

Quisiera que me den información sobre las bases de su concurso, ya que hice un programa para CZ 1500 que serviría como un complemento excelente de la ROM de Sinclair.

El programa presenta en pantalla los contenidos de dos grupos de cinco direcciones consecutivas de memoria, a partir de una elegida, expresados en sistema hexadecimal y decimal. La dirección de partida puede introducirse en sistema hexadecimal (MODO HEXA) o decimal (MODO DECIMAL). Al finalizar la presentación de las diez direcciones, puede optarse por continuar con la siguiente u otra distinta.

Desde ya, muy agradecido.

José Franzone  
S. M. de Tucumán  
Tucumán

Una síntesis de las bases las encontrarás en este mismo softi, las cuales esperamos que te orienten para que mandés el programa al que te referís, y así ver como podríamos complementarlo con nuestra ROM de Sinclair.



Me dirijo a ustedes representando a una gran parte de los usuarios de TI 99/4A y para hacerles una pregunta... ¿Queda todavía algo de TI? Los usuarios de esta máquina nos dimos cuenta que fue desplazada, en gran parte. Ya no hay tantos programas ni datos sobre ella, es más, algunos usuarios ya la han vendido o archivado.

Nosotros les decimos a ellos que no la archiven ni la vendan, sino que la "respeten" porque fue una de las primeras máquinas "fuertes" desde que surgió la fiote la informática.

Muchos dimos nuestros primeros pasos en computación con esta máquina y por

esta causa hemos decidido formar un Club de Usuarios de TI, un club hecho y dirigido por chicos. Un club libre, que esté al alcance de nosotros, con nuestras opiniones y nuestros consejos.

La dirección del club es Santa Fé 1084, Villa María (5900), provincia de Córdoba.

Asimismo aprovecho la oportunidad para felicitar a esta revista que, cada vez, nos entiende mejor y saludo a Softi, nuestro "IDOLQ"

Mariana Paula Delicia  
Villa María  
Córdoba



## ¡IMPORTANTE!

Para incorporar a nuestra sección de software, necesitamos en la Redacción un programador inquieto, dinámico, eficiente y de buen carácter.

Además sería preferible que tenga experiencia en la utilización o manejo de BBS's o bases de datos, puesto que tendrá a su cargo el mantenimiento y atención del grupo DELPHI.

Si vos sos (o crees ser) esa joyita, escribí, llamá por teléfono o presentate personalmente en nuestra editorial:

Ediciones del Futuro S.A.  
Maipú 464, P 8º, Of. 801.  
TE: 393-8456 / 8560.

(Preguntá por el Sr. Néstor Sibello)

Suerte!!!



Sobre si queda algo de TI 99/4A creemos que tu carta, Mariana, demuestra que queda y mucho. Esperamos que encuentres el eco que se merecen los TI-fólos.



# SOFT CLUB



Tengo una MSX y algunas dudas: 1) Quisiera saber cómo salvar un programa con BSAVE escrito en BASIC; la dirección de comienzo es siempre &H8000, la final y la de ejecución ¿cómo las obtengo? 2) ¿En qué BASE comienzan los caracteres en SCREEN 2, ya que quiero redefinirlos? 3) ¿Qué es lo que tendría que hacer para que la redefinición de caracteres no se borra al tipear SCREEN?

A continuación mando un programa que amplía caracteres en SCREEN 2:

```
10 COLOR 12,1,1:SCREEN 2
20 OPEN "GRP:" AS #1
30 PRESET (0,0):PRINT #1,"I"
40 FOR X=0 TO 7
50 FOR Y=0 TO 7
60 IF POINT(X,Y)=12 THEN
PRESET(X*8+10,Y*8+70):PRINT
#1,CHR$(1)+CHR$(67)
70 NEXT Y
80 NEXT X
90 AS=INKEY$:IF AS="" THEN 90
100 END
```

Espero que les haya gustado. Además me gustaría cartearme con usuarios de MSX. Tengo 14 años y pasé a segundo año.

Andrés Ventura,  
Roca 814, Dto. 12 "B"  
(2700) Pergamino, PBA.

¡Gracias por tu colaboración! Entendemos por tu pedido que nos autorizas a publicar tu dirección. Contestamos tus dudas:

1) Podés grabar un programa BASIC como un bloque binario con BSAVE y recuperarlo con BLOAD, pero no ejecutarlo con BLOAD "nombre", R, ya que no estarás grabando un bloque de programa en código máquina sino un conjunto de datos para el intérprete BASIC; por esta razón no te es de utilidad el dato de la dirección de ejecución.



Deberías cargar al final de tu programa BASIC (con la instrucción MERGE) el siguiente programa:

```
65000 ' Esta rutina sirve para grabar el programa en formato BSAVE
65010 ' Grabaría en formato ASCII para poder "mergearla".
65020:65030
DI=INT(PEEK(&HF6C2)
+256*PEEK(&HF6C3))
65040 POKE DI+10,&H26:POKE
DI+11,PEEK(&H8002):POKE
DI+12,&H2E:POKE
DI+13,PEEK(&H8001):
POKEDI+14,&H22:POKE
DI+15,1:POKE DI+16,&H00:POKE
DI+17,&H21:POKEDI+18,PEEK
(&HF6C2)
65050 POKE
DI+19,PEEK(&HF6C3):POKEDI+20,&H22:POKEDI+21,&H2C:POKEDI+22,&HF6:POKE
DI+23,&HC3:POKEDI+24,&HAC:POKEDI+25,&H73
65060 PRINT"Dirección de ejecución:";HEX$(INT(DI+10))
65070 PRINT "BSAVE (NOMBRE),&H8000,&H";HEX$(INT(DI+30))";",&H";HEX$(INT(DI+10))
65080 POKE &H8001,0:POKE &H8002,0:END
```

2) En SCREEN 2 no hay tabla activa de caracteres en videoRAM como en los demás modos; los datos se extraen directamente de la ROM, por lo cual no se pueden redefinir. La única solución sería copiar la página 1 de ROM (donde están los caracteres) en la página 1 de RAM, activarla, y redefinirlos allí.

3) No hay manera de que no se borre porque precisamente SCREEN reinitializa la videoRAM con datos "frescos". Lo que se puede hacer es copiar la tabla de caracteres de la videoRAM en una zona especial de RAM, ordenar SCREEN y recuperar la zona de caracteres desde RAM a videoRAM.

1) ¿Hay en el mercado una interface para recibir y transmitir en teletipo y telegrafía y donde se podría adquirir?

2) Cuando escribo en la TI 99 una línea: 10 REM seguida por caracteres ASC 145 (CTRL y Q) hasta llenar los cuatro renglones disponibles, luego oprimó ENTER y a continuación escribo NUMBER 10, aparece el número de línea 10, la palabra REM aparece seguida por muchas palabras RESEQUENCE, que llenan la pantalla del monitor. Cuando finaliza el listado, oprimó la tecla ESPACIO 10 veces, hasta que la pantalla se limpia, y luego oprimó cualquier tecla, y al hacerlo aparecen en pantalla unos gráficos de color, pero con más de 5 colores por cuadrícula de 8 por 8, siendo que estoy trabajando en TI BASIC...

¿A qué se debe esto?

3) ¿Con qué instrucción en TI BASIC se puede penetrar en el sistema operativo?

4) Pueden crearse SPRITES en TI BASIC?

Ramón Retamar  
San Francisco  
Córdoba

1) Existe en EEUU. En Argentina hay un importador que trae todo lo que se quiera de la TI-99/4A. Contactarse con Compushop - Córdoba 1464 - (1055) Capital Federal

2) La primera parte se debe a que la tecla de CTRL+Q selecciona un carácter que corresponde al Token de la instrucción RESEQUENCE. El Token es



1) Existe en EEUU. En Argentina hay un importador que trae todo lo que se quiera de la TI-99/4A. Contáctese con *Compushop - Córdoba 1464 - (2055) Capital Federal*

2) La primer parte se debe a que la tecla de **CTRL+Q** selecciona un carácter que corresponde al Token de la instrucción **RESEQUENCE**. El Token es el carácter que representa en memoria a la instrucción correspondiente, para ahorrar memoria. En un futuro no muy lejano publicaremos la lista de Tokens en la serie "Anatomía de la TI99/4a".

3) ¿A qué se refiere con "Penetrar en el sistema operativo"? Si es en general, la instrucción es **CALL LOAD** (disponible en *Extendido BASIC o Editor Assembler* con expansión de memoria, o con *MiniMemory*). Pero no es recomendable usarla "al tuntun". También en este caso, se hará una descripción completa en "Anatomía".

4) Es posible. Para ver cómo hacerla, la descripción estará en la serie "Anatomía de la TI99/4a".

Les escribo con dos fines, el primero es el de felicitarlos, ya que, vuestra publicación es, sin lugar a dudas, la mejor de su género en nuestro país.

Deseo asimismo que mantengan, como hasta hora, informada a la gran cantidad de seguidores suyos sobre todo lo que ocurre con nuestros ordenadores (nuevos programas, periféricos y otras noticias).

La segunda razón por la que escribo es para contarles algo que me sucedió y que, me parece, es insólito.

Yo poseo una TI 99/4A de fabricación nacional. Hace poco me sustrajeron todos los cables. Antes de salir a comprarlos ya imaginaba que la tarea iba a ser difícil, porque hace tiempo que esta computadora no se fabrica más. Sin embargo luego de días de caminar pude encontrar todo... o casi todo. Sólo faltaba el transformador, y por extraña que parezca, en ninguna casa de computación de Mar del Plata pude conseguirlo. Lo peor de todo (aunque aquí un poco de culpa es mía) es que nadie supo decirme con qué voltaje trabaja esta máquina. Me parece increíble que casas que vendieron (y en que número), que

realizaron el service y que representaron a una marca, se limitaran a responder "En el manual no dice. Hay que preguntar a Buenos Aires". Estoy de acuerdo con que en Buenos Aires está la casa central, pero es ilógico viajar 400 kilómetros o esperar desde aquí llamemos por teléfono o enviemos una carta para conseguir un dato tan simple.

No sé si corresponde a la sección Softi Club pero necesitaría que me respondan:

1) ¿Con qué voltaje trabaja la TI 99/4A?

2) ¿El transformador tiene que ser Texas Instrument o se lo puede construir o comprar uno similar?

3) ¿Tiene algún nombre en especial la ficha de contacto con la computadora? (La de alimentación)

4) ¿Existe algún libro sobre código de máquina para TI

Sin otro particular, los saludo atentamente

Javier Mensaldi

Mar del Plata

Prov. de Buenos Aires

1) Trabaja en forma simultánea con 5v y 12v.

2) El transformador debe ser Texas Instruments, pues mandarlo a construir no es muy fácil porque tiene fichas pro-

plas (no standard).

3) No tiene un nombre especial, pero es diseño de Texas.

4) Si. Te recomiendo contactarte con el Club TI 99 en Pucyrredon 860 - 9 piso - Capital Federal



Poseo una Commodore 64 con datsasette y diskettera e impresora. Todos los programas publicados en la revista me son de gran utilidad sobre todo aquellos referidos con cálculos matemáticos y gráfica en alta resolución y en especial con los trucos de todo tipo.

Aprovecho también para enviarles un programa que podrá ser colocado como subrutina en las presentaciones de los programas. Estoy hablando de un teletexto, como los que suelen aparecer en televisión en los noticieros.

#### Lista de Variables

L = Línea del cursor (0 a 24).

C = Columna del cursor (0 a 29).

A\$ = Pausa de 1 a 70.

N = Movimiento de las letras.

#### Estructura del Programa

10 = Título del programa mediante un REM.

15/70 = Variables asignadas a la posición del cursor en pantalla.

20 = Se ingresa el teletexto por teclado.

30/40 = Se define las variables A\$ con 37 espacios en blanco adelante y otro tanto atrás.

50 = Formación de un ciclo que va desde 1 hasta la longitud de A\$ menos 37 espacios (para reflejar el movimiento).

60/80 = Se posiciona el cursor en la columna y fila indicadas en las líneas 15/17.

90 = Se produce una pausa de 1 a 70.

100 = Se cierra la pausa.

110 = Se imprime el teletexto.

130 = Vuelve a ejecutar el texto.

NOTA: Para hacer este mismo programa para la MSX es necesario hacer algunas transformaciones.

60/70/80 por la línea 60 LOCATE 20, 1

10 REM TELETXTO COMMODORE 64

15 L=20

17 C=1

20 INPUT "INGRESE TEL-ETEXTO": A\$

30 A\$="37 Y0"+A\$

40 A\$=A\$+"37 Y0"

50 FOR N=1 TO LEN (A\$)-37

60 POKE 214,L

70 POKE 211,C

80 SYS 58640

90 FOR X=1 TO 70

100 NEXT X

110 PRINT MID\$ (A\$,N,37)

120 NEXT N

130 GOTO 50

Santiago Centinéo

Rosario

Santa Fe



Realmente muy interesante este programa que compartimos desde ya con todos los lectores.



Me dirijo a ustedes para solicitarles que me proporcionen las siguientes preguntas vinculadas con la SVI 738

a) El cartucho de expansión SVI 747 genera una memoria RAM de 128 Kbytes, una ROM de 128 Kbytes, según lo, y una RAM-DISK de 32 K adicionales. Si fuera este último caso... ¿Sería como la RAM-DISK de la Toshiba o de la Talent DPC 310 TURBO? ¿Tendría los mismos comandos?

b) Tengo el dBase II V.24 bajo control del CP/M. Una vez que entra el programa y después de ingresar la fecha, las teclas de función sólo marcan la primera letra en vez de espacios toda la palabra. Cuando por primera vez cargué con LOADKEY, colocando comandos propios del Dbase y luego de haber cargado este, las teclas de función no cargaban. ¿Cuál es la razón?

c) También en dBase II, cuando se realiza un trabajo (me refiero a la programación misma del lenguaje Dbase con modify command), para llamarlo tengo que hacer un DO, "nombre del programa" para que cargue por ejemplo un menú. La pregunta concreta es ¿Después de entrar la fecha no hay un comando o una rutina para que cargue automáticamente, en vez de teclear DO "nombre del programa"?

En Multiplan. Cuando una carga el Sistema Operativo y pide un Directorio aparece: MP.COD, MP.COM,

MP.HLP, MP.80.

Me problema es que pocos las 30 columnas y al cargar sólo entran las 40 columnas. ¿Dónde puedo conseguir MP.80 para mi máquina, si es que existe.

e) ¿Qué libro me recomiendan para la creación de menús en el Dbase II?

f) Creo que mi máquina y la Talent Turbo tienen el mismo chip de video. Si eso fuese así, los 16 K de sub-RAM son para las RAM-DISK o sólo para el BASIC. No entiendo mucho, pero se me ocurrió que siendo así, mi máquina soportaría el DISK-BASIC 2.1 (bajando de 5 1/4 a 3 1/2, exceptuando claros comandos referidos a la video RAM que son de 128 K.

g) En el programa Agenda MSX del número 27: ¿Qué función cumple HFBBI, 255

h) En el mismo número, sección Club 2090, aparece un poke para la protección en BASIC. ¿Este se tecla en modo directo o hay que ponerlo en la primera línea de un programa?

i) ¿Existe algún Poke para que el sistema cargue las teclas mayúsculas, puesto que a veces hay que trabajar mucho con INKEY\$ y preguntar si se pulsó la mayúscula o la minúscula?

j) Felicitaciones por la revista

Rudy Bolocnese  
Venado Tuerto  
Santa Fe

a-Es una expansión de memoria de 64 kbytes utilizables únicamente en CP/M.

b- Porque el dBASE no utiliza la rutina normal de MSX para el ingreso desde el teclado sino que usa una función propia, que ignora el buffer (y no permite tomar más letras de las teclas de función).

c-Antes de entrar en dBASE, debes ingresar el nombre del archivo "CMD". Por ejemplo, estando en el MSX-DOS pondríamos para ejecutar el programa "PRUEBA.CMD":

A>DBASE PRUEBA

Lógicamente, la fecha no queda actualizada.

d-Sí, existe. Sabemos que la gente de los Centros de Asistencia de Talent pueden llegar a tener la versión en 80 columnas de Multiplan. El centro más cercano de tu localidad es el de Santa Fe: Rivadavia 2553 Loc. 22 o Rosario: Barón de Mauá 1088.

e-Existe un conjunto de utilitarios llamados DUTIL que crean automáticamente menús en dBASE. Para conseguirlos, ídem pregunta d-.

f-Los 16 kbytes de la SubROM poseen las extensiones del BASIC y la parte del RAM-Disk. Es posible agregar la RAM necesaria para llegar a 128 kbytes de VRAM y cambiando la ROM y agregando la SubROM la X'Press se transforma en una MSX2. El problema es que no conocemos qué técnico se "anime" a hacerlo, y además es casi imposible conseguir la ROM o SubROM (pues tiene Copyright y a bría que desarmar una Turbo para copiarlas...).

g-Este POKE deshabilita la posibilidad de detener el programa, ya que hace que el sistema crea que el mismo está en un cartucho ROM.

h-No comprendemos tu pregunta.

i-No sería un POKE, sino un pequeño programa en assembler que bifurcara cada vez que se pulsa una tecla (con un HOOK) y que haría el equivalente de la siguiente línea BASIC:

```
AS=INKEY$:IF
ASC(AS)>=ASC("a") AND
ASC(AS)<=ASC("z") THEN
AS=CHR$(ASC(AS)-32)
```



Soy poseedor de una Commodore 64-C y quisiera que me respondan las siguientes preguntas:

1) ¿A qué velocidad (en MHz) trabaja la Dream-Commodore 64-C?

2) ¿Cómo se puede averiguar en un programa en código de máquina, que no se autoejecuta, la dirección de comienzo y final de ejecución?

3) ¿Existe alguna diferencia en Hard entre una 64C nacional y una importada? ¿Cuáles son?

Nestor Frega  
Capital Federal



```

1140 LET A(1)=B:B:LET
A(2)=0:LET
A(3)=A:A:LET A(4)=
2*B*B:B:LET
A(5)=2*A*A:LET A(6)=B*B*B-B-
K
K*A*A-A*B*B
1150 GOSUB 2170
1160 PRINT "CENTRO DE LA
HIPERBOLA: C('B';K:)"
1170 PRINT "EXCENTRICIDAD":C/A
1180 PRINT "FOCOS:
F('B-C';-K:)"
F('B+C';K:)"
1190 PRINT "VERTICES:
V('B+A';-
K:)"
V('B-A';K:)"
1200 PRINT "ASINTOTAS:
1210 IF B=0 THEN PRINT "X:
1220 IF B>0 THEN PRINT "(X-
B:)"
1230 IF B<0 THEN PRINT "(X+
B:)"
1240 PRINT "/:A:CHG 156:
1250 IF K=0 THEN PRINT "Y:
1260 IF K>0 THEN PRINT "(Y-
K:)"
1270 IF K<0 THEN PRINT "(Y+
K:)"
1280 PRINT "/:B:"=0:
1290 INPUT "GRAFICO (S/
N):"AS:IF
A<0 "A" THEN GOTO 1340
1300 GOSUB 2370
1310 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT
1320 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1330 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1340 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1350 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1360 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1370 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1380 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1390 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1400 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1410 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1420 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1430 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1440 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1450 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1460 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1470 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1480 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1490 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1500 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1510 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1520 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1530 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1540 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1550 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1560 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1570 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1580 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1590 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1600 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1610 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1620 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1630 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1640 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1650 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1660 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1670 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1680 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1690 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1700 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1710 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1720 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1730 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1740 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1750 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1760 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1770 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1780 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1790 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1800 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1810 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1820 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1830 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1840 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1850 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1860 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1870 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1880 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1890 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1900 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1910 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1920 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1930 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1940 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1950 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1960 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1970 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
1980 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:
1990 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "X:
2000 IF B<12.7 AND B>12.7 AND
C<8.7 AND K>8.7 THEN PRINT "Y:

```

```

A
ND K<8.7 AND K>8.7 THEN PLOT
12
8*(B-C)*10.884*10
1340 INPUT "NUEVO (S/N):"AS:IF
A
8="S" THEN GOTO 40
1350 GOTO 980
1360 INPUT "B=":B:INPUT
"K=":K:IF
PRINT "B=":B:PRINT "K=":K
1370 INPUT "A=":A:INPUT
"b=":B:I
IF A<0 OR B<0 THEN GOTO 1370
1375 PRINT "A=":A:PRINT
"b=":B:I
ET C=B*(A+A*B):PRINT "C=":C
1380 PRINT "FORMA
ORDINAR
IA"
1390 IF K=0 THEN PRINT "Y:
1400 IF K>0 THEN PRINT "(Y-
K:)"
1410 IF K<0 THEN PRINT "(Y+
K:)"
1420 PRINT "A:CHG 147:--":
1430 IF B=0 THEN PRINT "X:
1440 IF B>0 THEN PRINT "(X-
B:)"
1450 IF B<0 THEN PRINT "(X+
B:)"
1460 PRINT "CHG 147:--":B:CHG
47:--":
1470 PRINT "FORMA
GENERAL
"
1480 LET A(1)=A:A:LET
A(2)=0:LET
A(3)=A:A:LET A(4)=2*A*A:LET
A(5)=2*A*A*B:LET A(6)=A*A*B-B-
K
K*A*A-A*B*B
1490 GOSUB 2170
1500 PRINT "CENTRO DE LA

```



**PIDALA  
EN SU KIOSKO!!!**

# PC NEWS

REVISTA PARA USUARIOS DE  
PERSONAL COMPUTERS Y SUPERIORES

**6**  
NUMERO

INFORME ESPECIAL  
BANCO DE DATOS

GUIA DE SOFTWARE  
OFIMATICA

REDES: UNIX

CRIMEN INFORMatico

NOVEDADES

BIBLIOTECA INFORMATICA

FICHA  
TECNICA

SERIE





En información  
y servicios en línea  
el mundo está en sus dedos.

**DELPHI™**



Solo es necesario su computadora y un modem para asociarse y tener Servicios de Conferencia, Correo Electrónico, Delphigrama, Telex, Facsimil, Grupos y Clubes, Viajes y Turismo, Economía, Dialog, Bancos de Datos Internacionales, Agencias Noticiosas, etc.

DELPHI/ARGENTINA:

**Siscotel S.A.**

Rivadavia 822 1º piso (1002) Buenos Aires

Tel: 331-6249 Tlx 18660 DELPHI AR Fax: 34-5437

DELPHI/URUGUAY:

**Gashaka S.A.**

Julio Herrera y Obes 1418 Montevideo

Tel: 98-1702/1806 Tlx 23014 WESTERN UY Fax: 92-0631

DELPHI es marca registrada de General Videoex Corporation